



Car Power Splitter PD 120W™

Carregador

Instruções de utilização

PT



Apresentação do produto

Este produto é um divisor de tomada de isqueiro de 120W, que permite carregar até 7 dispositivos simultaneamente. Possui 3 portas de saída USB-A, sendo uma com carregamento rápido QC3.0, uma porta USB-C com carregamento rápido PD3.0, e três tomadas de isqueiro - cada uma com um botão de liga/desliga separado + 1 interruptor principal para todo o dispositivo. O carregador vem equipado com um fusível substituível de fácil acesso, que pode ser trocado de forma simples. Um dos pontos fortes é o voltímetro embutido na tomada de isqueiro com um visor LED legível. O divisor também inclui um velcro adesivo para montagem, que permite fixá-lo em um local conveniente e evita que o dispositivo se mova dentro do veículo.

Aparência do produto:

1. Porta USB-C PD 30W
2. Porta USB-A1 QC 18W
3. Portas USB-A2 + USB-A3
4. Interruptor principal
5. 3 interruptores independentes
6. 3 tomadas de isqueiro
7. Visor LED
8. Fusível 15A,
9. Eletrodos

Conteúdo do pacote:

- 3mk Car Power Splitter PD 120W™
- Velcro adesivo para montagem
- Fusível sobressalente - 15A
- Manual do usuário

Especificações:

- Nome do modelo: 3mk Car Power Splitter PD 120W™
- Número do modelo: CPS001
- Entrada: DC 12V/24V
- Corrente de entrada: 3-6A
- Saída USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A PPS: 3.3-11V-3A (PD 30W)
- Saída USB-A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W)
- Saída USB-A2 + USB-A3: 5V/3.4A (máx)

- Saída USB-A2+USB-A3: 5V/3.4A (máx)
- Saída da tomada de isqueiro x3: máx 80W/12V; 200W/12V)
- Tipo de conector: USB-C, USB-A x3, tomada de isqueiro x3
- Poder de saída: 120W/12V; 240W/24V
- Corrente de saída: 10A
- Material: plástico ABS + P
- Exibição: LED
- Cabo: 1m

Compatível com a maioria dos telefones, tablets e outros dispositivos alimentados por portas USB e tomada de isqueiro

Instruções de uso:

A menos que o manual dos dispositivos que deseja carregar indique o contrário, siga os passos abaixo:

1. Conexão

- Localize a tomada de isqueiro no seu carro.
- Insira o divisor na tomada de isqueiro, garantindo que está bem ajustado.

2. Conexão dos dispositivos

- Conecte os dispositivos:
- Na porta USB-C conecte dispositivos usando um cabo USB-C preparado.
- Nas portas USB-A conecte dispositivos usando cabos USB-A.

- Nas tomadas de isqueiro conecte dispositivos que utilizam a tomada de isqueiro (ex. carregadores, navegação, gravador de vídeo).
- #### 3. Uso
- Verifique se os dispositivos estão corretamente conectados.
 - Ligue o motor do carro, o que permitirá que o divisor e os dispositivos conectados sejam alimentados.
 - Você pode agora usar todos os dispositivos conectados simultaneamente

Precauções:

1. Proteja o produto da sujeira, umidade e superaquecimento e use-o apenas em ambientes secos.
2. Não deixe o produto cair e não o exponha a impactos severos.
3. Não use o produto além dos limites de potência especificados nas especificações.
4. Não modifique o dispositivo de forma alguma. Tal atitude anula a garantia.
5. Não utilize o dispositivo se estiver visivelmente danificado.
6. Utilize o produto apenas para a sua finalidade.
7. Armazene este produto, assim como todos os produtos elétricos, fora do alcance das crianças!
8. Não use o produto próximo a aquecedores ou outras fontes de calor, nem sob luz solar direta.

9. O material de embalagem deve ser descartado imediatamente de acordo com as normas locais.
10. Use o item apenas em condições climáticas moderadas.
11. Não utilize o produto em ambientes úmidos e evite respingos.
12. Não abra o dispositivo nem continue a usá-lo se estiver danificado.
13. Não tente reparar ou manter o produto por conta própria. Todos os serviços devem ser confiados a profissionais qualificados.
14. Não exceda a carga máxima para as tomadas de isqueiro.

Garantia

Uso inadequado ou colocação incorreta deste produto por parte dos usuários pode resultar em redução da vida útil ou dano, e quaisquer danos resultantes não estão cobertos pela garantia ou isentam a responsabilidade do fabricante. A garantia cobre falhas de fabricação e defeitos de material. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem

Este símbolo no produto, bateria, documentação ou embalagem indica que produtos e baterias devem ser entregues a pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais após o término da sua vida útil. Dessa

forma, os resíduos de WEEE são reciclados e processados de maneira a proteger materiais valiosos e a saúde humana e ambiental.

Declaração de conformidade

A 3mk Protection declara, por meio deste documento, que o produto está em conformidade com a legislação comunitária de harmonização relevante: 2014/53/UE; 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço (3mk.global/manual).

Desenhado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricado na China.

