



Incharge® Lumin 67W™

Įkroviklis

Naudojimo instrukcija

LT

Produkto pristatymas:

Kompaktiška GaN tinklinė įkroviklis su TFT ekranu, kuris ne tik greitai įkrauna, bet ir nuolat rodo visus darbo parametrus – įtampą, srovę, galią, temperatūrą ir veikimo laiką. Trys prievadai (2×USB-C, 1×USB-A) su bendra 67 W galia ir išmaniu energijos paskirstymu leidžia vienu metu įkrauti išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ir nešiojamąjį kompiuterį.

Visapusiškas suderinamumas su PD 3.0, QC 4+, PPS, SCP, AFC ir FCP protokolais užtikrina, kad jis be jokių problemų maitins iPhone, Samsung, MacBook, Nintendo Switch ar ultrabook. Išplėstinės apsaugos ir nuolatinė temperatūros stebėsenos garantuoja visišką saugumą, o kompaktiška, atspari konstrukcija puikiai tinka visur – namuose, biure ir kelionėje.

Rinkinys:

- Incharge® Lumin 67W™
- naudojimo instrukcija

Techninės specifikacijos:

Modelis: INCL67W1A2CTFT

Matmenys: 35,6 × 51,7 × 67,9 mm (be kištuko)

Svoris: 164 g be pakuotės

Spalva: Juoda / Grafito

Korpuso medžiaga: Ugniai atspari medžiaga (PC/ABS)

Technologija: GaN (galio nitridas)

Prievadai: 3 prievadai: 2×USB-C, 1×USB-A

Bendra galia: 67 W (65 W dirbant vienu metu)

Įėjimas: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,6 A Max

Išėjimas USB-C1 / USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,35A (67 W Max), PPS: 3,3–11V/5A, 3,3–21V/3A (63 W Max)

Išėjimas USB-A: 5V/4,5A, 4,5V/5A, 9V/3A, 12V/2,5A, 20V/1,5A (30 W Max)

Palaikomi protokolai (USB-C): Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0/3.0/4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, PPS

Palaikomi protokolai (USB-A): Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0/3.0, AFC, FCP, SCP

Energijos efektyvumas: ≥ 85% nominaliu apkrovimu; atitinka ES direktyvų reikalavimus išorės maitinimo šaltiniams

Sudėtingumas: išmanieji telefonai (iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme ir kt.), planšetiniai kompiuteriai (iPad, Android), nešiojami kompiuteriai (MacBook, Windows ultrabookai), powerbankai, nešiojamos konsolės (Steam Deck, Nintendo Switch - rankinis režimas), USB priedai (pvz., TWS ausinės, Bluetooth garsiakalbiai)

Naudojimo instrukcija:

1. Prijunkite įkroviklį prie tinklo:

Įsitikinkite, kad lizdas veikia ir nėra pažeistas.

2. Pasirinkite tinkamą prievadą:

Jei įkraunate nešiojamąjį kompiuterį ar įrenginį, kuriam reikalinga didelė galia – naudokite USB-C prievadą.

Jei įkraunate telefoną, ausines, garsiakalbį ar kitus priedus – galite naudoti tiek USB-C, tiek USB-A prievadus.

3. Prijunkite laidą:

Naudokite tik veikiančius ir sertifikuotus laidus (geriausiai originalius 3mk laidus)

4. Prijunkite įrenginį:

Įkroviklis automatiškai atpažins prijungtą įrangą ir pritaikys galią – nieko nereikia nustatyti.

5. Stebėkite TFT ekraną (neprivaloma):

Ekране galite patikrinti:

- kiek galios sunaudoja kiekvienas įrenginys,
- bendrą įkrovimo galią,
- įkroviklio darbo temperatūrą,
- bendrą veikimo laiką.

Informacija apie ekraną keitimo mygtuką randama korpuso viršuje.

6. Įkraukite saugiai:

Neprisukite įkroviklio darbo metu, kad jis galėtų aušinti.

Jei ekranas rodys aukštą temperatūrą arba pajusite, kad korpusas labai karštas – atjunkite įkroviklį.

7. Baigus įkrovimą, atjunkite įrenginį:

Neišimkite įkroviklio iš laido be poreikio ilgą laiką.

Saugaus naudojimo instrukcijos:

- Naudojamas tik patalpose, sausomis sąlygomis
- Nenaudoti lauke
- Neeksponuoti prietaiso tiesioginiams saulės spinduliams ar lietai
- Nenešioti į perteklių į kištukines ar lizdus, kuriuose prijungta per daug prietaisų
- Nepriklausykite įkroviklio darbo metu
- Naudokite tik sertifikuotus (PD/QC) ir originalius 3mk laidus
- Nenaudokite sugadintų laidų ar įrenginių
- Laikyti nuo vaikų
- Neatidaryti ar neardyti prietaiso - elektros smūgio pavojus
- Perkaitinus ar jaučiant neįprastą kvapą, nedelsdami atjunkite nuo tinklo

Garantija:

Neteisingas šio produkto naudojimas arba netinkama jo padėtis gali sumažinti jo ilgaamžiškumą ar sugadinti, o bet kokios iš to kylančios pasekmės nėra garantuojamos ir (arba) neatsako gamintojas. Garantija galioja tik gamyklinėms defektams ir medžiagų trūkumams. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

Šalinimo ir perdirbimo informacija:

Šiame gaminyje, baterijoje, dokumentacijoje ar pakuotėje esantis simbolis rodo, kad gaminiai ir baterijos turi būti perduoti į atliekų rūšiavimo punktus, nurodytus vietinių valdžios institucijų, kai laikotarpis baigiasi. Tokiu būdu WEEE atliekos šalinamos ir perdirbamos taip, kad būtų saugomi vertingi medžiagos ir būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka.

Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Sp. z o.o. pareiškia, kad šis produktas atitinka atitinkamas ES harmonizacines teisės aktus 2011/65/ES. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas šiuo adresu (3mk.global/manual).

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

