



## Incharge® Lumin 67W™

Nabíjačka

Návod na použitie

SK

### Predstavenie produktu:

Kompaktná sieťová nabíjačka GaN s TFT displejom, ktorá nielenže rýchlo nabíja, ale aj neustále zobrazuje všetky parametre fungovania – napätie, prúd, výkon, teplotu a čas prevádzky. Tri porty (2×USB-C, 1×USB-A) s celkovým výkonom 67 W s inteligentným rozdelením energie umožňujú súčasné nabíjanie smartfónu, tabletu a laptopu. Plná kompatibilita s protokolmi PD 3.0, QC 4+, PPS, SCP, AFC a FCP zabezpečuje, že bez problémov napájate iPhone, Samsung, MacBook, Nintendo Switch alebo ultrabook. Pokročilé zabezpečenia a neustály monitoring teploty zaručujú úplnú bezpečnosť, a kompaktný, odolný obal sa osvedčí všade – doma, v kancelárii a na cestách.

### Obsah balenia:

- Incharge® Lumin 67W™
- návod na použitie

### Technická špecifikácia:

**Model:** INCL67W1A2CTFT

**Rozmery:** 35,6 × 51,7 × 67,9 mm (bez zástrčky)

**Hmotnosť:** 164 g netto

**Farba:** Čierna / Grafitová

**Materiál obalu:** Ohniskový plast (PC/ABS)

**Technológia:** GaN (gálium nitrid)

**Porty:** 3 porty: 2×USB-C, 1×USB-A

**Celkový výkon:** 67 W (65 W počas súčasnej prevádzky)

**Vstup:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,6 A Max

**Výstup USB-C1 / USB-C2:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,35A (67 W Max), PPS: 3,3–11V/5A, 3,3–21V/3A (63 W Max)

**Výstup USB-A:** 5V/4,5A, 4,5V/5A, 9V/3A, 12V/2,5A, 20V/1,5A (30 W Max)

**Podporované protokoly (USB-C):** Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0/3.0/4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, PPS

**Podporované protokoly (USB-A):** Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0/3.0, AFC, FCP, SCP

**Energetická efektívnosť:** ≥ 85% pri nominálnom zaťažení; splňa požiadavky smerníc EÚ pre externé napájacie zdroje

**Kompatibilita:** Smartfóny (iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme a ďalšie), tablety (iPad, Android), laptopy (MacBook, ultrabooky Windows), powerbanky, prenosné herné konzoly (Steam Deck, Nintendo Switch – ručný mód), USB príslušenstvo (napr. TWS slúchadlá, Bluetooth reproduktory)

### Návod na použitie:

**1. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky:**

Uistite sa, že zásuvka funguje a nie je poškodená.

**2. Vyberte vhodný port:**

Ak nabíjate laptop alebo zariadenie vyžadujúce vysoký výkon – použite port USB-C.

Ak nabíjate telefón, slúchadlá, reproduktor alebo iné príslušenstvo – môžete použiť buď USB-C, alebo USB-A.

### 3. Pripojte kábel:

Používajte iba funkčné a certifikované káble (najlepšie originálne káble 3mk)

### 4. Pripojte zariadenie:

Nabíjačka automaticky rozpozná pripojené zariadenie a prispôsobí výkon – nemusíte nič nastaviť.

### 5. Sledujte TFT displej (voliteľné):

#### Na displeji môžete skontrolovať:

- koľko výkonu spotrebúva každé zariadenie,
- celkový výkon nabíjania,
- teplotu prevádzky nabíjačky,
- celkový čas prevádzky.

*Tlačidlo na prepínanie informácií na displeji sa nachádza na hornej časti obalu.*

### 6. Nabíjajte bezpečne:

Nezakrývajte nabíjačku počas prevádzky, aby sa mohla chladiť.

Ak sa na displeji objaví vysoká teplota alebo pocítite, že je obal veľmi horúci – odpojte nabíjačku.

### 7. Po ukončení nabíjania odpojte zariadenie:

Nezanechávajte nabíjačku v zásuvke zbytočne dlhý čas.

### Pokyny na bezpečné používanie:

- Používať iba v interiéri, v suchých podmienkach

- Nepoužívať vonku

- Nevystavovať zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani dažďu

- Nepočuť k preťaženiu sieťových rozvodov ani zásuviek, do ktorých je pripojených priveľa zariadení

- Nezakrývajte nabíjačku počas prevádzky

- Používať iba s certifikovanými (PD/QC) káblami a originálnymi káblami 3mk

- Nepoužívať poškodené káble ani zariadenia

- Chrániť pred deťmi

- Neotvárať ani demontovať zariadenie – riziko elektrického šoku

- V prípade prehriatia alebo nezvyčajného zápachu okamžite odpojte od siete

### Záruka:

Nesprávne používanie alebo nesprávne umiestnenie tohto výrobku používateľmi môže viesť k skráteniu životnosti alebo poškodeniu, a všetky následky tohto poškodenia nie sú zaručené ani nie sú zodpovednosťou výrobcu. Záruka pokrýva výrobné vady a chyby materiálu. Záruka výrobcu je 24 mesiacov.

### Informácie o likvidácii a recyklácii:

Tento symbol na výrobku, batérii, dokumentácii alebo balení znamená, že výrobky a batérie by mali byť prenesené do stanovených miest na zber odpadu vybraných miestnymi úradmi po uplynutí doby prevádzky. Vďaka tomu sa odpady WEEE recyklujú a spracúvajú tak, aby chránili cenné materiály a chránili zdravie ľudí a životné prostredie.

### Vyhlásenie o zhode:

Týmto 3mk Sp. z o.o. vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s príslušnou legislatívou EÚ o harmonizácii 2011/65/EU. Úplný text vyhlásenia o zhode je dostupný na nasledujúcej webovej stránke (3mk.global/manual).

### Navrhnuté v Poľsku:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

### Vyrobené v Číne.

