



incharge® Desktop Charger Lumin PD3.2 140W™

Nabíjecí stanice

Návod k použití

CZ

Představení produktu:

Tento produkt je ultravíceúčelová síťová nabíječka s maximálním výkonem 140 W. Disponuje 5 výstupními porty (čtyřmi USB-C porty a jedním USB-A portem), což umožňuje efektivní napájení více zařízení současně. Díky technologii inteligentního rozdělení výkonu (SmartFlow Os™) a pokročilým protokolům rychlého nabíjení (včetně Power Delivery 3.1) se nabíječka automaticky rozpoznává připojená zařízení a optimálně rozděluje energii.

Složení balení:

- incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
-
- stojánek
- uživatelská příručka

Kompatibilita:

Nabíječka je určena k nabíjení a napájení chytrých telefonů, notebooků (včetně nejnáročnějších, například MacBook Pro 16), powerbank, dronů, tabletů, reproduktorů a dalších elektronických zařízení. Nabíječka podporuje nejpokročilejší technologie rychlého nabíjení:

- USB-C1: PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+ / 5, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.

- USB-C2 / C3 / C4: PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-A: QC 2.0 / 3.0, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.

Technické specifikace:

- Model: incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- Modelové číslo: DC-ICL140W-B
- Vstupní výkon: 100–240 V~ 50/60 Hz 2.2 A Max
- Celkový výstupní výkon: 140 W Max
- Třída ochrany: Třída II (dvojí izolace)
- Výstup USB-C1 (max. 140 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A. PPS: 5–21V/5A (max. 100 W).
- Výstup USB-C2 / USB-C3 (max. 100 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A. PPS: 5–21V/5A (max. 100 W).
- Výstup USB-C4 (max. 30 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A. PPS: 5–11V/3A (max. 30 W).
- Výstup USB-A (max. 30 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A.
- Multi-port (příkladové konfigurace):
- 2 porty (např. C1+C2): 65 W + 65 W (max. 130 W). (Sdílení C4+USB-A do max. 20W).

- Všechny 5 portů: C1 (65 W) + C2 (30 W) + C3 (25 W) + (C4+A sdíleno 20 W) (max. 140 W).

Jak používat:

- Připojení nabíječky: Zasuňte napájecí kabel do funkční zásuvky.
- Výběr portu: Připojte odpovídající USB kabel k vybranému portu. C1 je port s nejvyšším výkonem (až 140W) ideální pro notebooky, C2/C3 (až 100W), zatímco C4 a USB-A (až 30W) jsou určeny pro chytré telefony a příslušenství.
- Nabíjení zařízení: Druhý konec kabelu připojte k zařízení, proces nabíjení se zahájí automaticky. Nabíječka má systém SmartFlow Os™, který automaticky přizpůsobuje napětí.
- Stiskněte tlačítko nahoře zařízení, abyste osvětili nebo přepnuli obrazovku. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund, abyste otočili obrazovku o 90°.
- Ukončení práce: Po plném nabití zařízení odpojte kabel a poté vyjměte nabíječku ze zásuvky.
 - Poznámka (Režim 140W): Pro dosažení maximálního výkonu 140W na portu C1 musíte použít kabel podporující standard PD 3.1 (E-Mark) a kompatibilní zařízení (např. MacBook Pro 2021+). Standardní "60W" kabely fyzicky blokují vyšší výkon.
 - Poznámka (Efekt vyjednávání): Při připojování nového zařízení mohou ostatní porty na 1-2 sekundy přerušit

nabíjení – je to přirozený proces přepočítání optimálního rozdělení energie pro ochranu elektroniky.

Opatření:

- Nenechávejte zařízení vystavené vodě nebo vlhkosti. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Nepokoušejte se zařízení otevírat, demontovat nebo upravovat.
- Používejte pouze certifikované kabely a příslušenství.
- Zajistěte správné větrání a nezakrývejte zařízení během provozu. Při nepřetržitém odběru 140W kryt slouží jako chladič odvodu tepla, proto je jeho zahřívání žádoucím a normálním jevem.
- Chraňte před dětmi.
- Použití produktu je zakázáno v případě jeho poškození. Odpojte od napájení před čištěním.
- Přijatelná teplota provozu je od 0°C do 40°C při vlhkosti ≤ 85% RH.

Záruka:

Produkt má záruku výrobce na materiálové a výrobní vady vzniklé během normálního používání produktu v souladu s uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození (pády, ohyby), zaplavení, přepětí, normální opotřebení ani poškození vyplývající z

použití nekompatibilního příslušenství (např. kabelů). Ztráta záruky nastává také v případě porušení pečeti, samostatných oprav nebo absence dokladu o koupi. Tato záruka nezbavuje ani neomezuje práva spotřebitele.

Informace o likvidaci a recyklaci:

Symbol WEEE znamená, že po ukončení používání by produkt neměl být považován za komunální odpad. Měl by být předán do určeného sběrného místa pro elektroodpad a elektroniku k recyklaci.

Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection Sp. z o.o. prohlašuje, že produkt splňuje požadavky směrnic: 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS). Úplné prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: 3mk.global/manual.

Navržen v Polsku:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobena v Číně.

