

incharge® Desktop Charger Lumin PD3.2 140W™

Nabíjacia stanica

Návod na použitie

SK

Prezentácia produktu:
Tento produkt je ultraúčinná sieťová nabíjačka s maximálnym výkonom 140 W. Má 5 výstupných portov (štyri porty USB-C a jeden port USB-A), čo umožňuje efektívne napájanie viacerých zariadení súčasne. Vďaka technológii inteligentného rozdeľovania výkonu (SmartFlow Os™) a pokročilým protokolom rýchleho nabíjania (vrátane Power Delivery 3.1) nabíjačka automaticky rozpoznáva pripojené zariadenia a optimálne rozdeľuje energiu.

Obsah balenia:
- Nabíjačka incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- Kabel na napájanie
- Stojan
- Inštrukcia na použitie

Kompatibilita:
Nabíjačka je určená na nabíjanie a napájanie smartfónov, prenosných počítačov (vrátane najnáročnejších, napr. MacBook Pro 16), powerbankov, dronov, tabletov, reproduktorov a iných elektronických zariadení. Nabíjačka podporuje najpokročilejšie technológie rýchleho nabíjania:

- USB-C1: PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+ / 5, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-C2 / C3 / C4: PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-A: QC 2.0 / 3.0, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.

Technická špecifikácia:
- Názov modelu: incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- Číslo modelu: DC-ICL140W-B
- Vstupný výkon: 100–240 V~ 50/60 Hz 2.2 A Max
- Celkový výkon výstupu: 140 W Max
- Ochranná trieda: Trieda II (dvojitá izolácia)
- Výstup USB-C1 (max. 140 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A. PPS: 5–21V/5A (max. 100 W).
- Výstup USB-C2 / USB-C3 (max. 100 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A. PPS: 5–21V/5A (max. 100 W).
- Výstup USB-C4 (max. 30 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A. PPS: 5–11V/3A (max. 30 W).
- Výstup USB-A (max. 30 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A.
- Multi-port (príklady konfigurácií):
  - 2 porty (napr. C1+C2): 65 W + 65 W (max. 130 W). (Zdieľanie C4+USB-A je max. 20W).
  - Všetky 5 portov: C1 (65 W) + C2 (30 W) + C3 (25 W) + (C4+A zdieľané 20 W) (max. 140 W).

Návod na použitie:
1. Pripojenie nabíjačky: Zasuňte napájací kábel do funkčnej sieťovej zásuvky.
2. Výber portu: Pripojte príslušný USB kábel k zvolenému portu. C1 je port s najvyšším výkonom (až 140W) ideálny pre prenosné počítače, C2/C3 (až 100W), zatiaľ čo C4 a USB-A (až 30W) sú určené pre smartfóny a príslušenstvo.
3. Nabíjanie zariadenia: Druhý koniec kábla pripojte k zariadeniu, proces nabíjania sa začne automaticky. Nabíjačka má systém SmartFlow Os™, ktorý automaticky prispôsobuje napätie.
4. Stlačte tlačidlo na vrchu zariadenia, aby ste podsvietili alebo prepli obrazovku. Podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd, aby ste otočili obrazovku o 90°.
5. Koniec práce: Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel a potom vyberte nabíjačku zo zásuvky.
   - Tip (Režim 140W): Aby ste získali maximálny výkon 140W na porte C1, musíte použiť kábel podporujúci štandard PD 3.1 (E-Mark) a kompatibilné zariadenie (napr. MacBook Pro 2021+). Štandardné káble "60W" fyzicky blokujú vyšší výkon.
   - Tip (Efekt vyjednávania): Pri pripojení nového zariadenia môžu ostatné porty na 1-2 sekundy prerušiť nabíjanie – je to prirodzený proces prepočítavania optimálneho rozdelenia energie na ochranu elektroniky.

Bezpečnostné opatrenia:
1. Neumývať zariadenie vodou ani vlhkosťou. Zariadenie je určené výhradne na vnútorné použitie.
2. Neotvárať, nedemontovať ani neupravovať zariadenie.
3. Používať iba certifikované káble a príslušenstvo.
4. Zabezpečte dobré vetranie a nezakrývajte zariadenie počas prevádzky. Pri trvalom odobraní 140W plní puzdro funkciu chladiča, preto je jeho zahriatie žiadúce a normálne.
5. Chrániť pred deťmi.
6. Nepoužívať produkt v prípade jeho poškodenia. Odpojte od napájania pred čistením.
7. Prijateľná prevádzková teplota je od 0°C do 40°C pri vlhkosti ≤ 85% RH.

Záruka:
Produkt je pokrytý zárukou výrobcu na materiálové a výrobné chyby vzniknuté počas bežného používania produktu v súlade s pokynmi. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia (pády, deformácie), pretečenia, prepätia, bežné opotrebenie alebo poškodenia spôsobené použitím nekompatibilných príslušenstiev (napr. káblov). Strata záruky nastáva m.in. v prípade porušenia pečatí, samostatných opráv alebo absencie dokladu o kúpe. Táto záruka neodníma, neobmedzuje ani nezastavuje práva spotrebiteľa.

Informácie o likvidácii a recyklácii:
Prítomnosť symbolu WEEE znamená, že po uplynutí životnosti produkt nemôže byť považovaný za komunálny odpad. Je potrebné ho odovzdať do určeného zberného miesta pre elektrické a elektronické odpady na recykláciu.

Vyhlásenie o zhode:
Spoločnosť 3mk Protection Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že produkt spĺňa požiadavky smerníc: 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS). Úplné vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na adrese: 3mk.global/manual.

Navrhnuté v Poľsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.