



PastelUp™

Powerbanka

Návod k použití

CZ



Představení produktu:

1. Bezdrátové nabíjení Apple Watch
2. Bezdrátové nabíjení MagSafe
3. Vestavěný kabel USB-C - Lightning
4. Vestavěný kabel USB-C
5. LED displej
6. Spínač
7. Port USB-A
8. Port USB-C

Popis produktu:

PastelUp™ - je elegantní a funkční zařízení, které umožňuje nabíjet více zařízení současně. Určeno pro produkty Apple, v balení je zahrnut kabel USB-C - Lightning a USB-C, což zajišťuje univerzálnost a pohodlí. Díky kompatibilitě s technologií MagSafe a možnosti indukčního nabíjení Apple Watch, PastelUp™ nabízí

moderní řešení pro náročné uživatele. Dále je powerbanka vybavena přehledným LED displejem, který informuje o úrovni nabití. Je dostupná ve 4 barvách.

Složení balení:

- Powerbanka 3mk PastelUp™
- Návod k obsluze

Technická specifikace:

- Název modelu: 3mk PastelUp™
- Číslo modelu: v závislosti na barvě:
 - černá PB-DAS-10-BLA
 - růžová PB-DAS-10-PIN
 - modrá PB-DAS-10-BLU
 - bílá PB-DAS-10-WHI
- Kapacita baterie: 10000 mAh (3.7V/37Wh)
- Výstupní proud USB-C: 3A max.
- Výstupní proud USB-A: 4,5A max.
- Výstupní napětí: 5V, 9V, 12V
- Vstupní napětí: 5V, 9V
- Typ konektoru: USB-A, USB-C, Lightning
- Bezdrátové nabíjení: 15W max.
- Bezdrátové nabíjení pro Apple Watch: 3W
- Kompatibilita: MagSafe / Qi
- Informace o životnosti baterie: Až 500 nabíjecích/vybíjecích cyklů.

- Radiové informace: Radiový výkon: 5W, Frekvence: 100-205 kHz.

- Materiál provádění: Plast ABS / silikon
- Doba nabíjení powerbanky od 0% do 100%: 3,5h

Návod k obsluze:

1. Nabíjení powerbanky:
 - Připojení k napájení: Připojte kabel USB-C do vstupu Type-C powerbanky. Druhý konec kabelu připojte k nabíječce nebo jinému zdroji napájení USB.
 - Sledování stavu nabíjení: LED displej na powerbance ukazuje úroveň nabití baterie v procentuálním vyjádření.
2. Nabíjení zařízení:
 - Pomocí vestavěného kabelu USB-C: Vyjměte vestavěný kabel USB-C z powerbanky a připojte ho k zařízení, které chcete nabíjet.
 - Pomocí vestavěného kabelu USB-C na Lightning: Vyjměte vestavěný kabel USB-C na Lightning z powerbanky a připojte ho k zařízení s portem Lightning (např. iPhone), a konec USB-C připojte do Type-C portu v powerbance.
 - Pomocí portu USB-A: Připojte kabel USB-A do portu USB-A na powerbance, a druhý konec kabelu připojte k zařízení, které chcete nabíjet.
3. Bezdrátové nabíjení MagSafe:
 - Umístěte zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením na určené místo bezdrátového nabíjení

MagSafe na powerbance.

- Ujistěte se, že zařízení je správně umístěno a nabíjení začne.

4. Nabíjení Apple Watch:

- Umístěte Apple Watch na určené místo pro nabíjení na powerbance.
- Ujistěte se, že Apple Watch je správně umístěna a nabíjení začne.

5. Technologie Pass-Through: Powerbanka je vybavena technologií Pass-Through, což znamená, že lze současně nabíjet powerbanku a zařízení k ní připojená.

Opatření a údržba:

- Skladovat na suchém místě, vyhýbat se kontaktu s vodou, nepřehřívát.
- Chránit před dětmi: riziko udušení, úrazu elektrickým proudem nebo popálením.
- Nepoužívat poškozené powerbanky: Poškozené prvky mohou představovat riziko požáru nebo výbuchu.
- Vyhýbat se kontaktu s vodou: riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo výbuchu.
- Nepodrobovat vysokým teplotám: riziko přehřátí, výbuchu nebo požáru.
- Upozornění: Nedemontovat, držet mimo dosah dětí, nepoužívat při extrémních teplotách.
- Údržba: Skladujte powerbanku na suchém a chladném místě a pravidelně ji nabíjejte, i když se

nepoužívá, aby se udržela její kapacita.

Tipy

Vzhledem k procesu zpracování, nominální výstupní kapacita je nižší než kapacita baterie.

1. Aby se aktivovalo napájení, stiskněte tlačítko napájení. Na displeji se objeví jasné diody informující o úrovni nabití powerbanky. Aby se napájení vypnulo, provedte jedno kliknutí tlačítka napájení. Pokud powerbanka není připojena, automaticky přejde do pohotovostního režimu po 30 sekundách.
2. Aby se udržela dlouhá životnost zařízení, doporučujeme občasně nabíjení powerbanky (alespoň jednou za 5 měsíců).
3. Nesprávné používání produktu může způsobit jeho poškození a představovat riziko pro lidi a majetek.
4. Spotřebitel nese odpovědnost za škody na osobách a majetku, které vzniknou v důsledku nedodržení návodu k obsluze nebo ignorování varování. Společnost nebude nést žádnou právní odpovědnost v takových případech.
5. Zcela se zakazuje dezintegrace tohoto produktu osobami bez příslušných profesních kvalifikací. Nedodržení tohoto zákazu vede ke ztrátě všech záruk.
6. Je třeba se vyhýbat připojování domácího zařízení k tomuto produktu nebo zátěžím překračujícím jeho výstupní proud (chránící obvod).

7. Je třeba se vyhýbat vykonávání intenzivních fyzických činností vůči produktu, jako je klepání, házení, šlapání, mačkání.

8. Nedoporučuje se používat vysoce napěťové (přes 35W) nabíječky ani dovádět powerbanku do úplného vybití. Doporučujeme doplnit energii, když úroveň nabití klesne na 10%. Zařízení by mělo být napájeno pouze nabíječkou značky 3mk s výkonem nepřekračujícím 35W a kabelem USB dodaným v balení. I v případě nepoužívání by se powerbanka měla pravidelně dobíjet. Pokud powerbanka vyžaduje nabíjení, je třeba ji připojit k zdroji napájení. Zařízení po nabití na plno automaticky odpojí proud - nemusíte se obávat, že dojde k přebití baterie. Je to jedno z mnoha zabezpečení, která jsme v tomto zařízení použili k zajištění kvality baterie a prodloužení její životnosti.

Poznámka: Není dovoleno nabíjet powerbanku, pokud jsou patrné jakékoli známky poškození, vytekání nebo zvětšené baterie. Je také zakázáno připojovat zařízení k neznámým, nezávislým nebo vadným zdrojům napájení. Během nabíjení powerbanky nenechávejte zařízení bez dozoru. Ujistěte se, že powerbanka je umístěna na dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů a zdrojů tepla.

Záruka:

Nesprávné používání nebo nesprávné umístění tohoto produktu uživateli mohou zkrátit životnost nebo poškodit, a všechny vzniklé škody nejsou pokryty zárukou nebo nezahrnují odpovědnost výrobce. Záruka pokrývá výrobní závady a vady materiálů. Záruka výrobce je 24 měsíců.

Informace o likvidaci a recyklaci:

Tento symbol na produktu, baterii, dokumentaci nebo obalu znamená, že produkty a baterie by měly být odevzdány do míst sběru tříděného odpadu stanovených místními úřady po skončení doby používání. Tímto způsobem jsou odpady WEEE recyklovány a zpracovávány způsobem, který chrání cenné materiály a zdraví lidí a životního prostředí.

Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt je v souladu s příslušným komunitárním právem harmonizujícím: 2014/53/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese (3mk.global/manual).

Návrh v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.

