

incharge® Desktop Charger Lumin PD3.2 140W™

Įkrovimo stotis

Naudojimo instrukcija

LT

Produkto pristatymas:
Šis produktas yra ultraefektyvi 140 W galios tinklo kroviklis. Jis turi 5 išvesties prievadus (keturis USB-C prievadus ir vieną USB-A prievadą), kas leidžia efektyviai maitinti kelis įrenginius vienu metu. Dėl išmaniųjų energijos paskirstymo technologijos (SmartFlow Os™) ir pažangių greito įkrovimo protokolų (įskaitant Power Delivery 3.1), kroviklis automatiškai atpažįsta prijungtus įrenginius ir optimaliai paskirsto energiją.

Rinkinio sudėtis:
- incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- maitinimo laidas
- pagrindas
- naudotojo instrukcija

Suderinamumas:
Kroviklis skirtas įkrauti ir maitinti išmaniuosius telefonus, nešiojamus kompiuterius (įskaitant pačius reiklumo keliančius, pvz., MacBook Pro 16), powerbank'us, dronus, planšetinius kompiuterius, garsiakalbius ir kitus elektroninius įrenginius. Kroviklis palaiko pažangiausias greito įkrovimo technologijas:
- USB-C1: PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+ / 5, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-C2 / C3 / C4: PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-A: QC 2.0 / 3.0, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.

Techninės specifikacijos:
- Modelio pavadinimas: incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- Modelio numeris: DC-ICL140W-B
- Įėjimo galia: 100–240 V~ 50/60 Hz 2.2 A Max
- Visa išvesties galia: 140 W Max
- Apsaugos klasė: II klasė (dvipusis izoliavimas)
- USB-C1 išvestis (maks. 140 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A. PPS: 5–21V/5A (maks. 100 W).
- USB-C2 / USB-C3 (maks. 100 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A. PPS: 5–21V/5A (maks. 100 W).
- USB-C4 (maks. 30 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A. PPS: 5–11V/3A (maks. 30 W).
- USB-A (maks. 30 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A.
- Daugiaportu (pavyzdinės konfigūracijos):
- 2 prievadai (pvz., C1+C2): 65 W + 65 W (maks. 130 W). (C4+USB-A bendras 20W maksimalus).
- Visi 5 prievadai: C1 (65 W) + C2 (30 W) + C3 (25 W) + (C4+A bendras 20 W) (maks. 140 W).

Naudojimo instrukcija:
1. Kroviklio prijungimas: Įstatykite maitinimo laidą į veikiantį tinklo lizdą.
2. Prievado pasirinkimas: Prijunkite atitinkamą USB laidą prie pasirinkto prievado. C1 yra aukščiausios galios prievadas (iki 140W), idealus nešiojamiesiems kompiuteriams, C2/C3 (iki 100W), o C4 ir USB-A (iki 30W) skirti išmaniesiems telefonams ir priedams.
3. Įrenginio krovimas: Antrą laido galą prijunkite prie įrenginio, įkrovimo procesas prasidės automatiškai. Kroviklis turi SmartFlow Os™ sistemą, kuri automatiškai pritaiko įtampą.
4. Paspauskite mygtuką viršuje, kad apšviestumėte arba perjungtumėte ekraną. Laikykite mygtuką 2 sekundes, kad pasukti ekraną 90°.
5. Darbo pabaiga: Po visiško įrenginio įkrovimo atjunkite laidą, o tada išimkite kroviklį iš lizdo.
- Patarimas (140W režimas): Norint gauti maksimalų 140W galingumą per C1 prievadą, reikia naudoti kabelį, palaikantį PD 3.1 standartą (E-Mark) ir suderinamą įrenginį (pvz., MacBook Pro 2021+). Standartiniai "60W" kabeliai fiziškai blokuoja didesnę galią.
- Patarimas (Derybų efektas): Prijungus naują įrenginį, kiti prievadai gali laikinai nutraukti įkrovimą 1-2 sekundes – tai natūralus energijos paskirstymo optimizavimo procesas, siekiant apsaugoti elektroniką.

Atsargumo priemonės:
1. Neeksponuokite prietaiso vandens ar drėgmės poveikiui. Įrenginys skirtas tik vidaus naudojimui.
2. Neatidarykite, neardykite ar nekeiskite įrenginio.
3. Naudokite tik sertifikuotus laidus ir priedus.
4. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją ir neuždarykite prietaiso darbo metu. Nuolatinio 140W srauto atveju korpusas atlieka radiatoriaus vaidmenį, todėl jo šildymas yra pageidautinas ir normalus reiškinys.
5. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Nenaudokite produkto, jei jis pažeistas. Atjunkite nuo maitinimo šaltinio prieš valydami.
7. Leistina veikimo temperatūra yra nuo 0°C iki 40°C esant ≤ 85% RH drėgmei.

Garantija:
Produktas turi gamintojo garantiją, apimančią medžiagų ir gamybos defektus, atsiradusius įprasto naudojimo metu pagal naudotojo instrukciją. Garantija neapima mechaninių pažeidimų (kritimų, sumušimų), užliejimų, viršįtampių, normalaus naudojimo susidėvėjimo, ar pažeidimų, kilusių dėl nesuderinamų priedų naudojimo (pvz., laidų). Garantija bus prarasta, jei bus pažeisti plombai, savarankiškai remontuojama ar trūksta pirkimo įrodymo. Ši garantija nepašalina, neriboja ar nesustabdo vartotojo teisių.

Informacija apie šalinimą ir perdirbimą:
WEEE simbolio buvimas rodo, kad pasibaigus naudojimo laikotarpiui produktas negali būti laikomas kelių atliekomis. Jį reikia perduoti į nustatytą elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktą perdirbti.

Atitikties deklaracija:
Šiuo 3mk Protection Sp. z o.o. pareiškia, kad produktas atitinka 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) ir 2011/65/UE (RoHS) direktyvų reikalavimus. Pilna ES atitikties deklaracija prieinama adresu: 3mk.global/manual.

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.