

incharge® Desktop Charger Lumin PD3.2 140W™

Stația de încărcare

Manual de utilizare

RO

Prezentare produs:
Acest produs este un încărcător de mare putere, cu o capacitate maximă de 140 W. Dispune de 5 porturi de ieșire (patru porturi USB-C și un port USB-A), permițând alimentarea eficientă a mai multor dispozitive simultan. Datorită tehnologiei de distribuție inteligentă a puterii (SmartFlow Os™) și protocoalelor avansate de încărcare rapidă (inclusiv Power Delivery 3.1), încărcătorul recunoaște automat dispozitivele conectate și împarte energia în mod optim.

Conținutul pachetului:
- Încărcător incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- Cablul de alimentare
- Stand
- Manual de utilizare

Compatibilitate:
Încărcătorul este destinat încărcării și alimentării smartphone-urilor, laptopurilor (inclusiv cele mai exigente, de exemplu, MacBook Pro 16), powerbank-urilor, dronelor, tabletelor, difuzoarelor și altor dispozitive electronice. Încărcătorul suportă cele mai avansate tehnologii de încărcare rapidă:

- USB-C1: PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+ / 5, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-C2 / C3 / C4: PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-A: QC 2.0 / 3.0, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.

Specificații tehnice:
- Numărul modelului: incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- Numărul modelului: DC-ICL140W-B
- Puterea de intrare: 100–240 V~ 50/60 Hz 2.2 A Max
- Puterea totală de ieșire: 140 W Max
- Clasa de protecție: Clasa II (izolație dublă)
- Ieșire USB-C1 (max. 140 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A. PPS: 5–21V/5A (max. 100 W).
- Ieșire USB-C2 / USB-C3 (max. 100 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A. PPS: 5–21V/5A (max. 100 W).
- Ieșire USB-C4 (max. 30 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A. PPS: 5–11V/3A (max. 30 W).
- Ieșire USB-A (max. 30 W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A.
- Multi-port (configurații exemplu):
  - 2 porturi (de exemplu, C1+C2): 65 W + 65 W (max. 130 W). (Împărțirea C4+USB-A este max. 20W).
  - Toate cele 5 porturi: C1 (65 W) + C2 (30 W) + C3 (25 W) + (C4+A împărțit 20 W) (max. 140 W).

Mod de utilizare:
1. Conectarea încărcătorului: Introdu cablul de alimentare într-o priză de perete funcțională.
2. Selectarea portului: Conectează cablul USB corespunzător la portul ales. C1 este portul cu cea mai mare putere (până la 140W), ideal pentru laptopuri, C2/C3 (până la 100W), iar C4 și USB-A (până la 30W) sunt destinate smartphone-urilor și accesoriilor.
3. Încărcarea dispozitivului: Conectează cealaltă extremitate a cablului la dispozitiv, procesul de încărcare se va începe automat. Încărcătorul dispune de sistemul SmartFlow Os™, care ajustează automat tensiunea.
4. Apasă butonul de pe partea de sus a dispozitivului pentru a ilumina sau schimba ecranul. Ține butonul apăsat timp de 2 secunde pentru a roti ecranul cu 90°.
5. Finalizarea utilizării: După ce dispozitivul este complet încărcat, deconectează cablul și apoi scoate încărcătorul din priză.
   - Indicație (Mod 140W): Pentru a obține puterea maximă de 140W la portul C1, trebuie să folosești un cablu care suportă standardul PD 3.1 (E-Mark) și un dispozitiv compatibil (de exemplu, MacBook Pro 2021+). Cablurile standard "60W" blochează fizic puterea mai mare.
   - Indicație (Efect de Negociere): Atunci când se conectează un nou dispozitiv, celelalte porturi pot suspenda încărcarea timp de 1-2 secunde - acesta este un proces natural de recalculare a distribuției optime a energiei pentru protecția electronicelor.

Precauții:
1. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate. Dispozitivul este destinat exclusiv pentru utilizare internă.
2. Nu deschideți, nu demontați și nu modificați dispozitivul.
3. Utilizați doar cabluri și accesorii certificate.
4. Asigurați o ventilație corespunzătoare și nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării. La consumul constant de 140W, carcasa joacă rolul de radiator, așa că încălzirea este un fenomen normal și dorit.
5. Protejați-l de copii.
6. Nu utilizați produsul în cazul în care acesta este deteriorat. Deconectați-l de la sursă înainte de curățare.
7. Temperatura de operare acceptabilă este de la 0°C la 40°C cu umiditate ≤ 85% RH.

Garanție:
Produsul este acoperit de garanția producătorului pentru defectele de materiale și fabricație apărute în timpul utilizării normale a produsului conform manualului de utilizare. Garanția nu acoperă daunele mecanice (căderi, lovituri), inundări, supratensiuni, uzură normală sau daune cauzate de utilizarea accesoriilor incompatibile (de exemplu, cabluri). Pierderea garanției are loc, printre altele, în cazul încălcării sigiliilor, reparării de către sine sau lipsei dovezii de achiziție. Prezenta garanție nu exclude, nu limitează și nu suspendă drepturile consumatorului.

Informații despre eliminare și reciclare:
Prezența simbolului WEEE indică faptul că, după utilizare, produsul nu poate fi considerat deșeu menajer. Trebuie să fie predat la un punct de colectare desemnat pentru deșeuri electrice și electronice pentru reciclare.

Declarație de conformitate:
Prin prezenta, 3mk Protection Sp. z o.o. declară că produsul respectă cerințele directivelor: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) și 2011/65/UE (RoHS). Declarația de conformitate completă a UE este disponibilă la adresa: 3mk.global/manual.

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.