



Produkto pristatymas

PowerHouse™ yra multiportinis bankas su Multi-Charge funkcija. Leidžia vienu metu efektyviai įkrauti 3 mobiliuosius įrenginius, pvz., išmanųjį telefoną, laikrodį ir ausines. Dėl Pass-Through technologijos įkraunant įrenginius saugiai galima atnaujinti energiją powerbanke. PowerHouse™ palaiko greitojo įkrovimo Quick charge 3.0, kurio galia siekia 22.5W ir 20W Power Delivery, todėl energijos papildymas įrenginiuose trunka tiesiog akimirka. Išmanus LED ekranas suteikia geresnę energijos kontrolę. Mažas ir lengvas PowerHouse™ telpa net kišenėje. Tai nepakeičiamas prietaisas namuose, darbe, kelionėse ir vietose be elektros tiekimo.

Komplektacijos sudėtis:

1. PowerHouse™
2. Naudojimo instrukcija
3. USB-C/USB-C įkrovimo laidas

Techniniai duomenys:

- Pavadinimas: PowerHouse™
- Modelis: PB-20-225W
- Baterijos tipas: ličio-polimerinė
- Baterijos talpa: 20,000 mAh 3.7V 74Wh
- Nominalus talpa: 12,200 mAh (5V=2A)
- Įėjimas TYP-C: 5V=2.0A 9V=2.0A 12V=1.5A

- Mikro įėjimas: 5V-2.0A 9V=2.0A
- Tipas C išėjimas: 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A
- USB1 įėjimas: 4.5V-5A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- USB2 įėjimas: 4.5V 2A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Matmenys: 143x68x28 mm

Naudojimo instrukcija:

- Įrenginių įkrovimas:

Prieš pradėdami įkrovimą, įsitikinkite, kad jūsų įrenginiuose, kuriuos ketinate įkrauti, įėjimo įtampa atitinka powerbanko išėjimo įtampą. Pasirinkite originalų laidą ir prijunkite vieną galą prie įrenginio, kurį reikia įkrauti, o kitą galą prie powerbanko išėjimo prievado. Sujungus bus automatiškai pradėtas įkrovimo procesas, o ekrane pasirodys procentiniai rodikliai, nurodantys esamą powerbanko baterijos lygį.

- Powerbanko įkrovimas:

Naudokite originalų laidą ir prijunkite Micro arba Type-C galą prie atitinkamo prievado powerbanke. Tada prijunkite kitą laido galą (USB-A arba Type-C) prie USB įkroviklio arba kompiuterio. Procentiniai rodikliai PowerHouse™ ekrane pradės mirksėti, tai rodo, kad įkrovimo procesas prasideda. Pilnai įkrovus, procentinė vertė rodys 100%.

Patarimai:

Dėl apdorojimo proceso nominali išėjimo talpa yra mažesnė už baterijos talpą.

1. Norėdami įjungti maitinimą, paspauskite maitinimo mygtuką, esantį dešinėje korpuso pusėje. Ekranas įsijiebs ir parodys esamą įkrovimo lygį. Norėdami išjungti maitinimą, du kartus spustelėkite maitinimo mygtuką. Jei powerbankas nėra prijungtas, po 30 sekundžių jis automatiškai pereina į budėjimo režimą.
2. Norint išlaikyti ilgą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojame periodiškai įkrauti powerbanką (bent kartą per 5 mėnesius).
3. Neteisingas produkto naudojimas gali sukelti jo pažeidimą ir sukelti pavojų žmonėms ir turtui.
4. Vartotojas prisiima atsakomybę už asmenų ir turto žalą, kylančią dėl nepakankamo naudojimosi naudojimo instrukcija arba įspėjimo ignoravimo. Įmonė nebus atsakinga už jokią teisinę atsakomybę tokiuose atvejuose.
5. Griežtai draudžiama demontuoti šį produktą asmenims, neturintiems tinkamų profesinių kvalifikacijų. Šio draudimo nesilaikymas reiškia, kad prarandate visas garantijas.
6. Reikia vengti prijungti prie šio produkto buitinius prietaisus arba apkrovas, viršijančias jo išėjimo srovę (apsaugančią grandinę).
7. Venkite intensyvaus fizinio krūvio šiam produktui, pavyzdžiui, spustelėjimo, metimo, žingsniavimo,

suspaudimo.

Nerekomenduojama naudoti aukštos įtampos įkroviklių (daugiau nei 35W) arba leisti powerbankui visiškai išsikrauti. Rekomenduojame papildyti energiją, kai įkrovimo lygis nukrenta iki 10%. Įrenginį reikia maitinti tik 3mk įkrovikliu, kurio galia neviršija 35W, ir USB laidu, kuris yra komplekte. Net ir ne naudojant, powerbankas turi būti reguliariai pakraunamas. Jei powerbankui reikia įkrovimo, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio. Įrenginys po pilno įkrovimo automatiškai išjungia energiją - jums nereikia jaudintis, kad baterija bus perkrauta. Tai viena iš daugelio apsaugų, kurios buvo taikomos šiame įrenginyje, siekiant pagerinti baterijos kokybę ir pailginti jos tarnavimo ciklą.

Pastaba: Negalima krauti powerbanko, jei matomi bet kokie pažeidimo, išsiliejimo ar išsipūtimo baterijos požymiai. Taip pat draudžiama prijungti prietaisą prie nežinomų, nepatikrintų ar sugedusių maitinimo šaltinių. Įkraunant powerbanką, nepalikite prietaiso be priežiūros. Įsitikinkite, kad powerbankas yra gerai vėdinamoje vietoje, toli nuo degių medžiagų ir šilumos šaltinių.

Apsaugos priemonės:

1. Prieš pradėdami naudoti šį produktą, perskaitykite įrenginio naudojimo instrukciją. Įspėjimas: netinkamas naudojimas gali sukelti produkto pažeidimą.
2. Nerekėtų laikyti produkto aukštoje temperatūroje, intensyviame šviesos ar stipriame magnetiniame lauke; nereėtų įdėti jo į ugnį ar kitomis nepalankiomis sąlygomis, nes tai gali sukelti nudegimus arba elektros smūgį.
3. Įkrovimo metu maitinimo šaltinis generuos šilumą, todėl tai reikia laikyti normaliu reiškiniu; produktas atitinka nacionalinius 3C reikalavimus; po pilno telefono įkrovimo jo aukšta temperatūra palaipsniui grįš į kambario temperatūrą.
4. Jei įkrovimo metu įvyksta viršįtampis, srovės perteklius arba perkaitimas, kad būtų išvengta pažeidimų, įkrovimo procesas automatiškai bus nutrauktas; kai veikla stabilizuosis, įkrovimas bus atnaujintas.
5. Produktene griežtai draudžiama savarankiškai demontuoti, taisyti ar modifikuoti.
6. Nereikia liesti maitinimo šaltinio drėgnomis rankomis ar nardo jo į vandenį ar kitus skysčius.
7. Prašome nenaudoti maitinimo šaltinio su produktais, viršijančiais šio produkto išėjimo galios diapazoną, kad būtų išvengta elektros smūgio, nudegimo ar įrenginio pažeidimo.
8. **ĮSPĖJIMAS!:** Nesilaikant aukščiau nurodytų saugos nurodymų gali įvykti gaisras, elektros smūgis, pažeidimas

ar kitos traumos.

Garantuo

Neteisingas naudojimas ar netinkamas šio produkto padėjimas gali sutrumpinti tarnavimo laiką ar sukelti pažeidimą, o visi iš to kylantys nuostoliai nėra garantuojami ir nėra gamintojo atsakomybė. Garantija apima gamyklos defektus ir medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

Informacija apie atliekų pašalinimą ir perdirbimą

Šis simbolis ant produkto, baterijos, dokumentacijos arba pakuotės reiškia, kad produktai ir baterijos turėtų būti perduoti į atliekų rūšiavimo taškus, kuriuos nustatė vietos valdžios institucijos, pasibaigus jų eksploatacijos laikui. Tai padeda perdirbti ir apdoroti WEEE atliekas taip, kad būtų apsaugoti vertingi medžiagos ir žmogaus sveikata bei aplinka.

Atitikties deklaracija

Šiuo 3mk Protection deklaruoja, kad produktas atitinka atitinkamą bendrijos suderintą teisės aktą: 2014/30/ES. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas yra pasiekiamas šiuo adresu (3mk.global/manual).

Dizainas Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

