



incharge® Desktop Charger Lumin PD3.2 140W™

Station de recharge

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit :

Ce produit est un chargeur secteur ultra-efficace avec une puissance maximale de 140 W. Il possède 5 ports de sortie (quatre ports USB-C et un port USB-A), ce qui permet d'alimenter plusieurs appareils simultanément. Grâce à la technologie de répartition intelligente de la puissance (SmartFlow Os™) et aux protocoles avancés de charge rapide (y compris Power Delivery 3.1), le chargeur reconnaît automatiquement les appareils connectés et répartit l'énergie de manière optimale.

Contenu de l'emballage :

- Chargeur incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- câble d'alimentation
- Support
- Manuel d'utilisation

Compatibilité :

Ce chargeur est conçu pour charger et alimenter des smartphones, des ordinateurs portables (y compris les modèles les plus exigeants, par exemple le MacBook Pro 16), des powerbanks, des drones, des tablettes, des enceintes et d'autres appareils électroniques. Le chargeur prend en charge les technologies de charge rapide les plus avancées :

- USB-C1 : PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+ / 5, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-C2 / C3 / C4 : PD 3.0 / PD 3.1, PPS, QC 2.0 / 3.0 / 4.0+, AFC, FCP, SCP, UFCS, AVS, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.
- USB-A : QC 2.0 / 3.0, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, DCP 5V/1.5A.

Spécifications techniques :

- Nom du modèle : incharge® Desktop Charger Lumin PD3.1 140W™
- Numéro de modèle : DC-ICL140W-B
- Puissance d'entrée : 100–240 V~ 50/60 Hz 2.2 A Max
- Puissance de sortie totale : 140 W Max
- Classe de protection : Classe II (double isolation)
- Sortie USB-C1 (max. 140 W) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A. PPS : 5–21V/5A (max. 100 W).
- Sortie USB-C2 / USB-C3 (max. 100 W) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A. PPS : 5–21V/5A (max. 100 W).
- Sortie USB-C4 (max. 30 W) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A. PPS : 5–11V/3A (max. 30 W).
- Sortie USB-A (max. 30 W) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A.
- Multi-port (configurations exemples) :

- 2 ports (ex : C1+C2) : 65 W + 65 W (max. 130 W). (Le partage C4+USB-A est limité à 20W).
- Tous les 5 ports : C1 (65 W) + C2 (30 W) + C3 (25 W) + (C4+A partagés 20 W) (max. 140 W).

Mode d'utilisation :

1. Connexion du chargeur : Insérez le câble d'alimentation dans une prise murale fonctionnelle.
2. Sélection du port : Connectez le câble USB approprié au port choisi. C1 est le port de la plus haute puissance (jusqu'à 140W) idéal pour les ordinateurs portables, C2/C3 (jusqu'à 100W), tandis que C4 et USB-A (jusqu'à 30W) sont destinés aux smartphones et accessoires.
3. Chargement de l'appareil : Connectez l'autre extrémité du câble à l'appareil, le processus de charge commencera automatiquement. Le chargeur possède un système SmartFlow Os™, qui ajuste automatiquement la tension.
4. Appuyez sur le bouton en haut de l'appareil pour éclairer ou changer l'écran. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour faire pivoter l'écran de 90°.
5. Fin de l'utilisation : Après avoir complètement chargé l'appareil, débranchez le câble, puis retirez le chargeur de la prise.

- Astuce (Mode 140W) : Pour obtenir la puissance maximale de 140W sur le port C1, vous devez utiliser un câble compatible PD 3.1 (E-Mark) et un appareil compatible (par exemple, MacBook Pro 2021+). Les

câbles standards "60W" bloquent physiquement une puissance plus élevée.

- Astuce (Effet de Négociation) : Lors de la connexion d'un nouvel appareil, les autres ports peuvent interrompre la charge pendant 1 à 2 secondes – c'est un processus naturel de recalcul de la répartition optimale de l'énergie pour protéger l'électronique.

Précautions :

1. Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité. L'appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
2. Ne pas ouvrir, démonter ou modifier l'appareil.
3. Utiliser uniquement des câbles et accessoires certifiés.
4. Assurer une ventilation adéquate et ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement. À pleine capacité de 140W, le boîtier agit comme un dissipateur de chaleur, donc sa montée en température est un phénomène souhaitable et normal.
5. Protéger des enfants.
6. Ne pas utiliser le produit en cas de dommage. Débranchez avant de nettoyer.
7. La température de fonctionnement autorisée est comprise entre 0°C et 40°C avec une humidité ≤ 85 % HR.

Garantie :

Le produit est couvert par la garantie du fabricant pour les défauts de matériaux et de fabrication survenant lors d'une utilisation normale du produit conformément au manuel d'utilisation. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques (chutes, écrasements), les inondations, les surtensions, l'usure normale ou les dommages causés par des accessoires non compatibles (par exemple, câbles). La perte de garantie se produit en cas de rupture des sceaux, de réparations non autorisées ou d'absence de preuve d'achat. Cette garantie n'exclut, ne limite ni ne suspend les droits des consommateurs.

Informations sur l'élimination et le recyclage :

La présence du symbole WEEE signifie qu'à la fin de sa vie, le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte des déchets électriques et électroniques afin d'être recyclé.

Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Protection Sp. z o.o. déclare que le produit est conforme aux exigences des directives : 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) et 2011/65/UE (RoHS). La déclaration de conformité complète de l'UE est disponible à l'adresse : 3mk.global/manual.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

