



## ALTORA™ EASY TOUCH

Smartwatch

Instrukcja obsługi

PL



INSTRUKCJA OBSŁUGI - ALTORA™ EASY TOUCH

### A. PIERWSZE KROKI:

#### 1. Pierwsze uruchomienie:

- Przed pierwszym użyciem naładuj smartwatch do pełna (100%).
- Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk boczny przez 3-5 sekund.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie zegarka (wybór języka, kod QR).

#### 2. Instalacja aplikacji mobilnej:

Aby w pełni korzystać z funkcji zegarka, zainstaluj dedykowaną aplikację FitCloudPro.

- Zeskanuj kod QR z pudełka/zegarka lub wyszukaj „FitCloudPro” w sklepie Google Play (Android) / App Store (iOS).
- Zainstaluj i uruchom aplikację.
- Ważne: Nadaj aplikacji wszystkie wymagane uprawnienia (powiadomienia, lokalizacja, telefon, kontakty, praca w tle), aby zapewnić stabilne połączenie.
- Aktualizacje oprogramowania: Producent udostępnia aktualizacje bezpieczeństwa i funkcjonalne poprzez aplikację mobilną. Sprawdzaj dostępność aktualizacji regularnie w ustawieniach aplikacji.

#### 3. Parowanie z telefonem (Konfiguracja):

Uwaga: Nie paruj zegarka bezpośrednio w ustawieniach Bluetooth telefonu przed uruchomieniem aplikacji!

- Włącz Bluetooth i Lokalizację (GPS) w telefonie.
- Otwórz aplikację FitCloudPro i utwórz konto (lub zaloguj się).
- Przejdź do zakładki „Urządzenie” → wybierz „Dodaj urządzenie” (lub „Szukaj”).
- Na liście znajdź model 3mk\ Easy i wybierz go.
- Zaakceptuj żądanie parowania wyświetlone na telefonie (niezbędne do funkcji rozmów i

powiadomień).

- Po pomyślnym sparowaniu zegarek zsynchronizuje godzinę i dane.

Pełny opis funkcji i struktura menu dostępne są w interfejsie zegarka oraz w aplikacji.

#### 4. Resetowanie urządzenia:

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

- Wybudź ekran zegarka i wejdź w Menu.
- Wybierz Ustawienia (Settings) → System → Resetuj (Reset).
- Potwierdź operację na ekranie.

Alternatywnie: Przytrzymaj przycisk główny przez ok. 5 sekund i wybierz opcję wyłączenia lub resetu.

#### 5. Ładowanie baterii:

- Podłącz kabel USB do źródła zasilania (komputer lub ładowarka sieciowa o napięciu maks. 5V/1A). Nie używaj szybkich ładowarek (Fast Charge / Quick Charge) powyżej 2A, gdyż grozi to uszkodzeniem baterii.
- Zbliź magnetyczną końcówkę kabla do styków na spodzie zegarka – magnesy automatycznie dopasują złącze.

- Upewnij się, że piny idealnie przylegają. Na ekranie pojawi się ikona ładowania.
- Nie wymuszaj połączenia ani nie obracaj kabla pod kątem.

Ostrzeżenie: Przed ładowaniem upewnij się, że styki zegarka są czyste i całkowicie suche. Nie podłączaj mokrego urządzenia do prądu! Nie używaj kabla, jeśli magnes jest uszkodzony lub piny są odłonięte/wygięte.

### B. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

#### 1. Zegarek rozłącza się lub nie łączy z telefonem

Możliwe przyczyny: Bluetooth jest wyłączony, aplikacja została zamknięta przez system (oszczędzanie energii), zakłócenia sygnału.

- Upewnij się, że Bluetooth i GPS są włączone.
- Zamknij i uruchom ponownie aplikację FitCloudPro.
- Jeśli problem nie ustępuje: W ustawieniach Bluetooth telefonu wybierz „Zapomnij to urządzenie”, zresetuj zegarek i przeprowadź parowanie od nowa (zgodnie z pkt A.3).

#### 2. Brak powiadomień (SMS / Połączenia / Aplikacje):

Sprawdź kolejno:

- Czy w aplikacji FitCloudPro włączono funkcję „Powiadomienia” dla wybranych aplikacji (SMS, WhatsApp itp.)?
- Czy telefon nie jest w trybie „Nie przeszkadzać” lub „Tryb cichy”?
- Czy aplikacja FitCloudPro ma uprawnienie do działania w tle? (Ustawienia telefonu → Aplikacje → FitCloudPro → Bateria → Bez ograniczeń) ?
- Czy zegarek jest sparowany także dla funkcji Audio (często wymagane osobne połączenie „Call” w ustawieniach Bluetooth dla rozmów) ?

#### C. DANE IDENTYFIKACYJNE:

Nazwa handlowa: Smartwatch 3mk Altor™ Easy Touch  
Model: 3MK1SWALET001  
Producent: 3mk Protection sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35 B-02 Lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska  
Numer seryjny: 122025  
EAN: 5903108741569

#### D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

##### Zasilanie:

- Typ baterii: Litowo-polimerowa
- Pojemność: 220 mAh (3.7V)

- Napięcie wejściowe: 5V DC (USB)
- Prąd ładowania: 1A
- Moc: 5W
- Metoda ładowania: 2-pinowy kabel magnetyczny
- Czas ładowania: ok. 2-2.5 godziny

##### Łączność i parametry radiowe:

- Kompatybilność: Android 5.0+ / iOS 9.0+
- Bluetooth: Wersja 5.4
- Częstotliwość pracy: 2402-2480 MHz
- Maksymalna moc nadawania: < 10 dBm (EIRP)

##### Parametry fizyczne:

- Klasa szczelności: IP67 (Odporność na pył i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Nie zaleca się pływania ani kąpieli w gorącej wodzie).
- Temperatura pracy: 0°C – 45°C
- Temperatura przechowywania: -40°C – 75°C
- Ekran: 2.01" TFT HD, rozdzielczość 240x296 px
- Processor: AB5681G
- Pamięć: 256 KB RAM + 64 Mb Flash
- Wymiary koperty: 47.3 × 12 mm
- Materiał: Stop cynku + Tworzywo sztuczne
- Pasek: Wymienny, szerokość 22 mm

### E. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA:

Bateria: Urządzenie zawiera niewymienną baterię litową. Nie demontować, nie dziurawić, nie wrzucać do ognia. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C (np. w nagrzanym samochodzie).

Ładowanie: Używaj wyłącznie dołączonego kabla. Unikaj zwarecia styków magnetycznych kabla z metalowymi przedmiotami (klucze, monety), gdy jest on podłączony do prądu – grozi to stopniem izolacji lub pożarem.

Woda i wilgoć: Mimo klasy IP67, unikaj kontaktu z gorącą wodą, parą (sauna), słoną wodą oraz detergentami. Po zamoczeniu nie ładuj urządzenia, dopóki całkowicie nie wyschnie.

Skóra: Użytkownicy o wrażliwej skórze mogą odczuwać dyskomfort przy długotrwałym noszeniu. Zdejmuj zegarek okresowo, aby skóra mogła oddychać. W przypadku wystąpienia wysypki zaprzestań używania.

Dzieci: Produkt zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Urządzenia medyczne: Urządzenie emituje fale radiowe. Zachowaj ostrożność przy używaniu w pobliżu urządzeń medycznych (np. rozruszników serca).

### F. INFORMACJE PRAWNE I CERTYFIKATY:

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej:

- RED 2014/53/UE (Urządzenia radiowe)
- RoHS 2011/65/UE (Ograniczenie substancji niebezpiecznych),
- WEEE 2012/19/UE (Zużyty sprzęt elektryczny)

### G.GWARANCJA:

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe umieszczenie tego produktu przez użytkowników może skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją lub nie są objęte odpowiedzialnością producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i wady materiałowe. Gwarancja producenta to 24 miesiące.

### H. INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU:

Ten symbol na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu oznacza, że produkty i baterie powinny zostać przekazane do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne po zakończeniu okresu eksploatacji. Dzięki temu odpady WEEE są poddawane recyklingowi i przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały i chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

#### Deklaracja zgodności:

Niniejszym 3mk Protection oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym (3mk.global/manual).

#### Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.

