



## PowerMag Handy™

Powerbanka

Návod k použití

CZ

### Představení produktu:

3mk PowerMag Handy™ je kompaktní magnetická powerbanka navržená v Polsku, určená pro bezpečné a pohodlné nabíjení mobilních zařízení každodenně. Zařízení je vybaveno moderní lithium-iontovou baterií, která zajišťuje stabilní provoz a vysokou spolehlivost. Pokročilé ochranné systémy chrání proti přebíjení, přehřátí a zkratu. Powerbanka umožňuje bezdrátové nabíjení smartphonu pomocí magnetického nabíjecího pole a drátové nabíjení přes USB-C port. Díky kompaktní konstrukci 3mk PowerMag Handy™ je ideální na cesty, do práce a domů.

### Složení balení:

- 3mk PowerMag Handy™
- Návod k obsluze

### Specifikace:

Název modelu: 3mk PowerMag Handy™  
Číslo modelu: 3MKPOMAHA  
Typ baterie: Li-polymer  
Jmenovitá kapacita: 5000 mAh (19,25Wh)  
Napětí baterie: 3,85V  
Jmenovitá kapacita: 2800 mAh (5V/2,4A)  
Vstup (USB-C): 5V–3A, 9V–2A  
Výstup (USB-C): 5V–3A, 9V–2,22A, 12V–1,67A

Bezdrátové nabíjení smartphonu: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Celkový výstupní výkon: 5V–3A (max.)

Účinnost přeměny energie: ≥60%

Další funkce:

- bezdrátové nabíjení smartphonu
- magnetické umístění telefonu
- LED indikátor stavu nabíjení

Kompatibilita: Smartphony a další mobilní zařízení podporující bezdrátové či drátové nabíjení USB-C

Materiál: Plast ABS

Čas nabíjení powerbanky: cca 2,5h (nabíječka 3mk 18W)

### Tipy:

Vzhledem k procesu přeměny energie je jmenovitá výstupní kapacita nižší než kapacita baterie.

### Nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích:

Identifikátor výrobce baterie (čl. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polsko

Kategorie a identifikátor baterie (čl. 38(6)):

Obecně použitelná přenosná baterie

Model článku: 115252-5000

### Umístění výroby článků:

341699 Ganzhou, Čína

Datum výroby produktu a baterie: 062026

Hmotnost: cca 130-150 g (celé zařízení) Jeden článek:

~64.61 g

Kapacita: 5000 mAh / 19.25 Wh / 3.85V

Chemie: Polymer Li-ion (Lithium Nickel Cobalt

Manganese Oxide - NMC)

Nebezpečné látky: Žádné (SVHC < 0.1% podle zprávy REACH)

Hasicí prostředek: Voda, vodní mlha nebo hasicí přístroj třídy D

Kritické suroviny (>0,1% m/m): Lithium, Kobalt, Přírodní grafit

### Obsluha zařízení:

Nabíjení powerbanky:

Připojte kabel USB-C k portu USB-C powerbanky a poté k síťové nabíječce.

Během nabíjení LED diody signalizují aktuální úroveň energie.

Drátové nabíjení:

Připojte zařízení k portu USB-C powerbanky pomocí kabelu USB-C.

Nabíjení se automaticky spustí po připojení.

Bezdrátové nabíjení smartphonu:

Ujistěte se, že telefon podporuje bezdrátové nabíjení (telefony bez MagSafe vyžadují kryty s MagSafe).

Umístěte telefon středově na magnetické pole.

Nepoužívejte kryty silnější než 2 mm – mohou zabránit správnému nabíjení.

Technologie Pass-Through:

Powerbanka je vybavena technologií Pass-Through, což znamená, že současně lze nabíjet jak powerbanku, tak zařízení k ní připojená.

LED indikátory:

1 dioda – nízká úroveň baterie

2–3 diody – střední úroveň nabití

4 diody – plné nabití

### Bezpečnostní a provozní pokyny:

Aby bylo možné bezpečně a správně používat powerbanku 3mk PowerMag Handy™, je nutné dodržovat následující pokyny. Nedodržování těchto pokynů může vést k poškození produktu, ohrožení zdraví nebo života a ztrátě záruky.

Nabíjení powerbanky:

Doporučuje se nabíjet powerbanku pouze nabíječkami značky 3mk nebo jinými certifikovanými nabíječkami se správnými parametry.

Při nabíjení používejte kabely značky 3mk nebo jiné kvalitní kabely, které splňují platné bezpečnostní normy.

Nepoužívejte nabíječky, kabely nebo příslušenství neznámého původu, poškozené nebo nesplňující normy.

Zdroj napájení:

Nedoporučuje se připojovat powerbanku k přetíženým zásuvkám, prodlužovačkám nebo napájecím lištám, které:

- jsou nízké kvality,
- jsou poškozené,
- jsou neznámého původu,
- současně obsluhují více zařízení s vysokým odběrem.

Produkt připojujte pouze k funkčním, certifikovaným elektrickým instalacím.

Technický stav produktu:

Nedoporučuje se nabíjet ani používat powerbanku, pokud:

- je skříň deformována, nabobtnaná nebo prasklá,
  - se z produktu šíří nepříjemný zápach, zápach spáleniny nebo chemický zápach,
  - produkt se nadměrně zahřívá,
  - jsou viditelné úniky nebo jiné známky poškození.
- Pokud se vyskytne kterákoliv z výše uvedených příznaků, okamžitě přestaňte produkt používat.

Podmínky používání:

Powerbanku používejte v suchém prostředí, daleko od vlhkosti, vody a zdrojů vysoké teploty.

Nenuťte produkt působit:

- ohněm,
- ponořením do vody,

Nepoužívejte nabíječky, kabely nebo příslušenství neznámého původu, poškozené nebo nesplňující normy.

Zdroj napájení:

Nedoporučuje se připojovat powerbanku k přetíženým zásuvkám, prodlužovačkám nebo napájecím lištám, které:

- jsou nízké kvality,
- jsou poškozené,
- jsou neznámého původu,
- současně obsluhují více zařízení s vysokým odběrem.

Technologie Pass-Through:

Powerbanka je vybavena technologií Pass-Through, což znamená, že současně lze nabíjet jak powerbanku, tak zařízení k ní připojená.

LED indikátory:

1 dioda – nízká úroveň baterie

2–3 diody – střední úroveň nabití

4 diody – plné nabití

Aby bylo možné bezpečně a správně používat powerbanku 3mk PowerMag Handy™, je nutné dodržovat následující pokyny. Nedodržování těchto pokynů může vést k poškození produktu, ohrožení zdraví nebo života a ztrátě záruky.

Nedoporučuje se připojovat powerbanku k přetíženým zásuvkám, prodlužovačkám nebo napájecím lištám, které:

- jsou nízké kvality,
- jsou poškozené,
- jsou neznámého původu,
- současně obsluhují více zařízení s vysokým odběrem.

Technologie Pass-Through:

Powerbanka je vybavena technologií Pass-Through, což znamená, že současně lze nabíjet jak powerbanku, tak zařízení k ní připojená.

Tímto způsobem jsou odpady WEEE recyklovány a zpracovávány způsobem, který chrání cenné materiály a zdraví lidí a životní prostředí.

### Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt je v souladu s relevantními komunitárními harmonizačními právními předpisy: 2014/30/EU; 2011/65/EU. Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese (3mk.global/manual).

### Navrženo v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

**Vyrobeno v Číně.**



### Informace o likvidaci a recyklaci:

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že produkty a baterie by měly být odevzdány na místech sběru odpadů určených místními úřady po skončení doby životnosti.