



SafeCell

Energijos bankas
Naudojimo instrukcija

LT

Produkto pristatymas:

3mk SafeCell™ yra inovatyvi lenkų galia bankas, aprūpintas revoliucine Semi-Solid State technologija, užtikrinančia išskirtinį saugumo lygį, viršijantį tradicinius ličio jonų akumuliatorius. Įrenginys leidžia vienu metu įkrauti iki 3 prietaisų belaidžiu, laidiniu būdu, taip pat turi specialią vietą Apple Watch. Integruota stovą leidžia patogiai naudotis išmaniuoju telefonu krovimo metu.

Rinkinio sudėtis:

- 3mk SafeCell™
- Naudojimo instrukcija

Specifikacija:

Modelio pavadinimas: 3mk SafeCell™

Modelio numeris:

Pilkas: 3MKSC4IN1SESOG

Kremas: 3MKSC4IN1SESOB

Akušerio tipas: Semi-Solid State

Nominali talpa: 10000 mAh (38,5Wh)

Akušerio įtampa: 3,85V

Nominali talpa: 5800 mAh (5V/2.4A)

Įėjimas (USB-C / integruotas USB-C laidas): 5V–3A

9V–2A 12V–1,5A

Išeiga (USB-C / integruotas USB-C laidas): 5V–3A

9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Belaidžio įkrovimo galia: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Belaidžio įkrovimo Apple Watch galia: 2,5W

Viso išėjimo galia: 5V–3A (maks.)

Energijos konversijos efektyvumas: ≥60%

Papildomos funkcijos:

– integruotas USB-C laidas

– integruota stovą (stand)

– galimybė įkrauti 3 prietaisus vienu metu

– speciali vieta Apple Watch krovimui

– LED energijos lygio indikatorius

Kompatibilumas: išmanieji telefonai ir kiti mobilieji

įrenginiai, kurie gali būti įkraunami belaidžiu arba USB-C

kabeliu

Pagaminimo medžiaga: ABS plastikas / silikonas /

aliuminis

Laikas įkrauti powerbanką nuo 0% iki 100%: 3,5h (18W

įkroviklis)

Rekomendacijos:

Dėl apdorojimo proceso nominali išėjimo talpa yra

mažesnė už akumuliatoriaus talpą.

ES reglamentas (ES) 2023/1542 dėl akumuliatorių:

Akumuliatorių gamintojo identifikatorius (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Lenkija

Akumuliariai ir identifikatorius (Art. 38(6)):

Belaidis nešiojamas akumuliatorius

Elementų modelis: 556280

Kambario elementų gamybos vieta:

678000 Baoshan City, Kinija

Akumuliatoriaus gamybos data: 012026

Svoris: apie 130-150 g (visas įrenginys) Vienas elementas:

~70 g

Talpa: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh elementai) /

3.85V

Chemija: Li-ion (ličio, nikelio, kobalto ir manganų oksidai –

NMC)

Dangerous substances: Nėra (atitinka direktyvas RoHS

2011/65/ES ir (ES) 2015/863)

Gaisro gesintojas: Vanduo, vandens rūkas arba D klasės

gesintuvas

Kritinės žaliavos (>0,1% m/m): Li, Kobaltas, Natūralus

grafitas

Įrenginio valdymas:

Powerbanko įkrovimas:

Prijunkite USB-C kabelį arba tinklo adapterį prie

powerbanko USB-C prievado.

Įkrovimo metu LED šviesos signalizuoja energijos lygį.

Laidinis įkrovimas:

Prijunkite įrenginį prie integruoto USB-C kabelio arba

powerbanko USB-C prievado.

Belaidžio išmaniojo įkrovimas:

Užtikrinkite, kad telefonas palaiko belaidį įkrovimą

(telefonai be MagSafe reikalauja MagSafe dėklo).

Padėkite telefoną centrą ant magnetinio lauko.

Nenaudokite dėklų, kurie yra storesni nei 2 mm - jie gali

trukti tinkamam įkrovimui.

Įkraunant kitus prietaisus per USB-C kabelį:

Jei naudojate integruotą USB-C kabelį, prijunkite jo galą

prie įkraunamo prietaiso. Įkrovimas prasidės

automatiškai. Jei naudojate savo kabelį, prijunkite jį prie

USB-C prievado, esančio šoninėje powerbanko dalyje.

Apple Watch krovimas:

Padėkite laikrodį ant specialiai skirtos įkrovimo vietos, jei

įkrovimas neprasidės automatiškai, paspauskite įjungimo

mygtuką.

Pass-Through technologija:

Powerbankas yra aprūpintas Pass-Through technologija,

kuri leidžia vienu metu įkrauti powerbanką ir prijungtus

prietaisus.

Stovo funkcija:

Išskleiskite integruotą stovą, kad galėtumėte naudotis

telefonu vertikalčiai ar horizontalčiai krovimo metu.

LED indikatoriai:

1 indikatorius: žemas akumuliatoriaus lygis

2–4 indikatoriai: vidutinis lygis

5 indikatoriai: visiškai įkrautas

Saugumo ir naudojimo taisyklės:

Norint užtikrinti saugų ir teisingą 3mk SafeCell™

powerbanko naudojimą, griežtai laikykitės žemiau

pateiktų taisyklių. Nelaikant jų gali kilti produkto

sugadinimo, sveikatos ar gyvybės pavojus, ir prarasti

garantiją.

Powerbanko įkrovimas:

Rekomenduojama įkrauti powerbanką tik su 3mk

prekinio ženklo tinklo įkrovikliais ar kitais sertifikuotais

įkrovikliais, kurių galia neviršija 33 W.

Įkrovimui naudokite 3mk prekės ženklo kabelius arba

kitus aukštos kokybės kabelius, atitinkančius galiojančius

saugos standartus.

Nereikėtų naudoti įkroviklių, kabelių ar priedų nežinomos

kilmės, sugadintų ar neatitinkančių standartų.

Maitinimo šaltinis:

Nereikėtų jungti powerbanko prie perpildytų elektros

lizdų, ilgintuvų ar maitinimo juostų, kurios: yra prastos

kokybės, sugadintos, nežinomos kilmės, tuo pačiu metu

maitina kelis didelės galios prietaisus.

Produktas turi būti prijungtas tik prie veiksmingų,

sertifikuotų elektros instaliacijų.

Produkto techninė būklė:

1 indikatorius: žemas akumuliatoriaus lygis

Nereikėtų įkrauti arba naudoti powerbanko, jei: korpusas

yra deformuotas, patinę arba įskilę, jei iš gaminio sklinda

nemalonus kvapas, kvapas kaip sudegęs ar cheminis,

produktas per daug įkaista, yra matomi nuotėkiai ar kiti

sugadinimo požymiai.

Jei atsiranda bet kuris iš šių simptomų, nedelsdami

nustokite naudoti produktą.

Naudojimo sąlygos:

Powerbanką reikia naudoti sausoje aplinkoje, toli nuo

drėgmės, vandens ir didelės temperatūros šaltinių.

Negalima eksponuoti produkto: ugnies poveikiui,

panardinimui į vandenį, stipriems smūgiams, kritimams,

sumušimams ar pradurimams. Produktą reikia laikyti

vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kišimosi draudimas:

Nereikėtų savarankiškai: atidaryti korpusą, demontuoti

produktą, keisti vidinius elementus, atlikti remontus

savarankiškai.

Priežiūra ir laikymas:

Ilgai nenaudojant powerbanką, laikykite jį 50% įkrovimo

lygiu.

Kartą per 2 mėnesius atlikite visapusišką įkrovimo ir

iškrovimo ciklą.

Garantija:

Neteisingas naudojimas ar neteisingas šio produkto vieta

vartotojų gali sumažinti gyvenimo trukmę ar sugadinti, ir

visi dėl to kilę sugadinimai neapima garantiją ar gamintojo

atsakomybę. Garantija taikoma gamykliniams defektams

ir medžiagų defektams. Gamintojo garantija yra 24

mėnesiai.

Informacija apie atliekų šalinimą ir perdirbimą:

Perbrauktas šiukšlių simbolis rodo, kad produktai ir

akumuliatoriai turėtų būti perduoti į antrinio perdirbimo

punktus, kuriuos nustato vietos valdžios institucijos,

pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui. Taip WEEE atliekos

yra perdirbamos ir apdorojamos būdu, kuris apsaugo

vertingus išteklius ir saugų žmogaus sveikatą bei aplinką.

Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Protection patvirtina, kad produktas atitinka

atitinkamuose bendruosiuose teisės aktuose:

2014/30/ES; 2011/65/ES; (ES) 2023/154. Pilnas atitikties

deklaracijos tekstas yra prieinamas adresu

(3mk.global/manual).

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

