



Car Power Splitter PD 120W™

Nabíječka

Návod k použití

CZ



Představení produktu

Tento produkt je rozbočovač zásuvky zapalovače 120W, který umožňuje nabíjení až 7 zařízení současně. Obsahuje 3 výstupní porty USB-A, přičemž jeden z nich podporuje rychlé nabíjení QC3.0, jeden port USB-C s rychlým nabíjením PD3.0 a tři zásuvky zapalovače - každá s vlastním vypínačem + 1 hlavní vypínač pro celé zařízení. Nabíječka je vybavena vyměnitelným pojistným, který je snadno přístupný a lze jej jednoduše vyměnit. Další výhodou je vestavěný voltmetr na zásuvce zapalovače s přehledným LED displejem. Rozbočovač také obsahuje samolepicí montážní suchý zip, který umožňuje připevnění na pohodlné místo a zabraňuje pohybu zařízení po vozidle.

Vzhled produktu:

1. Port USB-C PD 30W

2. Port USB-A1 QC 18W
3. Porty USB-A2 + USB-A3
4. Hlavní vypínač
5. 3 nezávislé vypínače
6. 3 zásuvky zapalovače
7. LED displej
8. Pojistka 15A,
9. Elektrody

Sada obsahuje:

- 3mk Car Power Splitter PD 120W™
- Samolepicí montážní suchý zip
- Náhradní pojistka - 15A
- Příručka pro uživatele

Specifikace:

- Název modelu: 3mk Car Power Splitter PD 120W™
- Číslo modelu: CPS001
- Vstup: DC 12V/24V
- Vstupní proud: 3-6A
- Výstup USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A PPS: 3.3-11V-3A (PD 30W)
- Výstup USB-A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W)
- Výstup USB-A2 + USB-A3: 5V/3.4A (max)
- Výstup USB-A2+USB-A3: 5V/3.4A (max)

- Výstup zásuvky zapalovače x3: max 80W/12V; 200W/12V)
- Typ konektoru: USB-C, USB-A x3, zásuvka zapalovače x3
- Výstupní výkon: 120W/12V; 240W/24V
- Výstupní proud: 10A
- Materiál: plast ABS + P
- Displej: LED
- Kabel: 1m

Kompatibilní s většinou telefonů, tabletů a dalších zařízení napájených přes USB porty a zásuvku zapalovače

Příručka pro uživatele:

Pokud příručka pro zařízení, která chcete nabíjet, výslovně neuvádí jinak, postupujte následujícím způsobem:

1. Připojení

- Najděte zásuvku zapalovače ve svém autě.
- Vložte rozbočovač do zásuvky zapalovače, ujistěte se, že je dobře usazen.

2. Připojení zařízení

- Připojte zařízení:
- K portu USB-C připojte zařízení s připraveným kabelem USB-C.
- K portům USB-A připojte zařízení s kabely USB-A.
- K zásuvkám zapalovače připojte zařízení, která používají zásuvku zapalovače (např. nabíječky,

navigaci, kameru do auta).

3. Použití

- Ujistěte se, že zařízení byla správně připojena.
- Zapněte motor auta, což umožní napájení rozbočovače a připojených zařízení.
- Teď můžete současně používat všechna připojená zařízení.

Bezpečnostní opatření:

1. Chraňte produkt před špinou, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchých prostorech.
2. Nepadajte produkt a nevystavujte jej silným nárazům.
3. Nepoužívejte produkt mimo uvedené limity výkonu v specifikacích.
4. Neměňte zařízení žádným způsobem. Takový postup způsobí zánik záruky.
5. Nepokračujte v používání zařízení, pokud došlo k viditelnému poškození.
6. Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
7. Ukládejte tento produkt, stejně jako všechny elektrické výrobky, mimo dosah dětí!
8. Nepoužívejte produkt v těsné blízkosti radiátorů nebo jiných zdrojů tepla ani na přímém slunečním světle.
9. Obalový materiál je třeba okamžitě zlikvidovat podle platných místních předpisů.
10. Používejte předmět pouze v mírných klimatických podmínkách.

11. Nepoužívejte produkt ve vlhkém prostředí a vyhýbejte se stříkající vodě.
12. Neotvírejte zařízení ani ho dále nepoužívejte, pokud došlo k poškození.
13. Nepokoušejte se sami o údržbu nebo opravu produktu. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovaným odborníkům.
14. Nepřekračujte maximální zatížení pro zásuvky zapalovače.

Záruka

Nesprávné používání nebo nevhodné umístění tohoto produktu uživateli může zkrátit životnost nebo poškodit produkt, a jakákoliv z tohoto poškození není kryta zárukou a nese odpovědnost výrobce. Záruka se vztahuje na výrobní vady a materiálové vady. Záruční doba výrobce je 24 měsíců.

Informace o likvidaci a recyklaci

Tento symbol na výrobku, baterii, dokumentaci nebo obalu znamená, že produkty a baterie by měly být předány k recyklaci do míst určených místními úřady po ukončení jejich životnosti. Tímto způsobem jsou odpady WEEE recyklovány a zpracovávány způsobem, který chrání cenné materiály a lidské zdraví a životní prostředí.

Prohlášení o shodě

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: 2014/53/EU; 2011/65/EU. Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese (3mk.global/manual).

Navrženo v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.

