



PowerMag Handy™

Powerbank

Manual de utilizare

RO

Prezentarea produsului:

3mk PowerMag Handy™ este un powerbank magnetic compact, proiectat în Polonia, creat pentru a oferi o încărcare sigură și confortabilă a dispozitivelor mobile în fiecare zi. Dispozitivul este echipat cu o baterie litium-ion modernă, care asigură o funcționare stabilă și o fiabilitate ridicată. Sistemele avansate de protecție protejează împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și scurtcircuitării. Powerbank-ul permite încărcarea wireless a smartphone-ului folosind un câmp magnetic de încărcare și încărcarea prin cablu utilizând portul USB-C. Datorită formei sale compacte, 3mk PowerMag Handy™ este ideal pentru călătorii, lucru și acasă.

Componența setului:

- 3mk PowerMag Handy™
- Instrucțiuni de utilizare

Specificații:

Numele modelului: 3mk PowerMag Handy™
Numărul modelului: 3MKPOMAHA
Tipul bateriei: Li-polymer
Capacitate nominală: 5000 mAh (19,25Wh)
Tensiunea bateriei: 3,85V
Capacitate nominală: 2800 mAh (5V/2,4A)
Intrare (USB-C): 5V–3A, 9V–2A

Ieșire (USB-C): 5V–3A, 9V–2,22A, 12V–1,67A
Încărcare wireless smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Puterea totală de ieșire: 5V–3A (max.)

Eficiența conversiei energiei: ≥60%

Funcții suplimentare:

- încărcare wireless a smartphone-ului
- poziționare magnetică a telefonului
- indicator de nivel al bateriei LED

Compatibilitate: Smartphone-uri și alte dispozitive

mobile care suportă încărcarea wireless sau încărcarea prin USB-C

Material de fabricație: Plastic ABS

Timp de încărcare a powerbank-ului: aprox. 2,5h (încărcător 3mk 18W)

Sfaturi:

Datorită procesului de conversie a energiei, capacitatea nominală de ieșire este mai mică decât capacitatea bateriei.

Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile:

Identificatorul producătorului de baterii (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polonia

Categorii și identificatorul bateriei (Art. 38(6)):

Baterie portabilă cu scop general

Modelul celulei: 115252-5000

Locația de producție a celulelor:

341699 Ganzhou, China

Data de producție a produsului și a bateriei: 062026

Greutatea: aprox. 130-150 g (întregul dispozitiv) Celulă

individuală: ~64.61 g

Capacitate: 5000 mAh / 19.25 Wh / 3.85V

Chimie: Polymer Li-ion (Oxid de litium nichel cobalt mangan - NMC)

Substanțe periculoase: Niciuna (SVHC < 0.1% conform raportului REACH)

Agent de stingere: Apă, ceață de apă sau stingător de incendiu de clasa D

Resurse critice (>0,1% m/m): Litiu, Cobalt, Grafit natural

Operarea dispozitivului:

Încărcarea powerbank-ului:

Conectați cablul USB-C la portul USB-C al powerbank-ului și apoi la încărcătorul de priză.

În timpul încărcării, diodele LED indică nivelul actual de energie.

Încărcare prin cablu:

Conectați dispozitivul la portul USB-C al powerbank-ului folosind un cablu USB-C.

Încărcarea va începe automat după conectare.

Încărcare wireless smartphone:

Asigurați-vă că telefonul suportă încărcarea wireless (telefoanele fără MagSafe necesită husă cu MagSafe).

Plasați telefonul central pe câmpul magnetic.

Nu folosiți huse mai groase de 2 mm – acestea pot împiedica încărcarea corectă.

Tehnologia Pass-Through:

Powerbank-ul este echipat cu tehnologia Pass-Through, ceea ce înseamnă că în același timp se poate încărca

powerbank-ul și dispozitivele conectate la acesta.

Indicatori LED:

1 LED – nivel scăzut al bateriei

2–3 LED-uri – nivel mediu de încărcare

4 LED-uri – încărcare completă

Reguli de siguranță și utilizare:

Pentru a asigura o utilizare sigură și corectă a powerbank-ului 3mk PowerMag Handy™, respectați întotdeauna regulile de mai jos. Nerespectarea acestora poate duce la deteriorarea produsului, în pericol de sănătate sau viață și pierderea garanției.

Încărcarea powerbank-ului:

Se recomandă încărcarea powerbank-ului doar cu încărcătoare de rețea marca 3mk sau alte încărcătoare certificate cu parametrii corespunzători.

Pentru încărcare, utilizați cabluri marca 3mk sau alte cabluri de înaltă calitate, care respectă standardele de

siguranță aplicabile.

Nu utilizați încărcătoare, cabluri sau accesorii de origine incertă, deteriorate sau care nu respectă standardele.

Sursa de alimentare:

Nu se recomandă conectarea powerbank-ului la prize electrice suprasolicitate, prelungitoare sau ștecher care:

– sunt de calitate inferioară,

– sunt deteriorate,

– sunt de origine incertă,

– suportă simultan multe dispozitive cu un consum mare de energie.

Produsul trebuie conectat doar la instalații electrice funcționale, certificate.

Starea tehnică a produsului:

Nu încărcați sau utilizați powerbank-ul dacă:

– carcasa este deformată, umflată sau crăpată,

– din produs emană un miros neplăcut, de ars sau chimic,

– produsul se încălzește excesiv,

– există scurgeri vizibile sau alte semne de deteriorare.

În cazul apariției oricărui dintre simptomele de mai sus, opriți imediat utilizarea produsului.

Condiții de utilizare:

Powerbank-ul trebuie utilizat într-un mediu uscat, ferit de umiditate, apă și surse de temperatură înaltă.

Nu expuneți produsul la:

– acțiunea focului,

– scufundare în apă,

– șocuri puternice, căderi, comprimare sau perforare.

Produsul trebuie păstrat departe de copii.

Interdicție de intervenție:

Nu încercați să:

– deschideți carcasa,

– demontați produsul,

– modificați elementele interne,

– efectuați reparații pe cont propriu.

Întreținere și păstrare:

În cazul în care produsul nu este folosit o perioadă lungă, păstrați powerbank-ul la un nivel de încărcare de aproximativ 50%.

La fiecare 2 luni efectuați un ciclu complet de încărcare și descărcare.

Garanție:

Utilizarea necorespunzătoare sau amplasarea necorespunzătoare a acestui produs de către utilizatori poate duce la o scurtare a duratei de viață sau deteriorare, iar orice daune rezultate din aceasta nu sunt acoperite de garanție sau nu sunt în responsabilitatea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile materiale. Garanția producătorului este de 24 de luni.

Informații despre eliminare și reciclare:

Simbolul coșului tăiat indică faptul că produsele și bateriile trebuie returnate la punctele de colectare selective designate de autoritățile locale după încheierea perioadei de utilizare. Astfel, deșeurile WEEE sunt reciclate și procesate într-un mod care protejează resursele valoroase și sănătatea umană și mediul.

Declarație de conformitate:

Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul este conform cu legislația comunitară relevantă de armonizare: 2014/30/UE; 2011/65/UE. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

