



SafeCell™

Powerbank

Bedienungsanleitung

DE

Produktvorstellung:

3mk SafeCell™ ist eine innovative polnische Powerbank, ausgestattet mit der bahnbrechenden Semi-Solid State Technologie, die ein außergewöhnliches Sicherheitsniveau bietet und traditionelle Lithium-Ionen-Batterien übertrifft. Das Gerät ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu 3 Geräten im kabellosen und kabelgebundenen Modus und verfügt über ein dediziertes Feld für die Apple Watch. Der integrierte Ständer ermöglicht eine bequeme Nutzung des Smartphones während des Ladens.

Lieferumfang:

- 3mk SafeCell™
- Bedienungsanleitung

Spezifikation:

Modellname: 3mk SafeCell™

Modellnummer:

Grau: 3MKSC4IN1SESOG

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Batterietyp: Semi-Solid State

Nennkapazität: 10000 mAh (38,5Wh)

Batteriespannung: 3,85V

Nennkapazität: 5800 mAh (5V/2.4A)

Eingang (USB-C / integriertes USB-C-Kabel): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Ausgang (USB-C / integriertes USB-C-Kabel): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Kabelloses Laden des Smartphones: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Kabelloses Laden der Apple Watch: 2,5W

Gesamtleistung: 5V–3A (max.)

Umwandlungswirkungsgrad: ≥60%

Zusatzfunktionen:

- integriertes USB-C-Kabel
- integrierter Standfuß (Stand)
- Möglichkeit, 3 Geräte gleichzeitig zu laden
- dediziertes Ladefeld für die Apple Watch
- LED-Ladeindikator

Kompatibilität: Smartphones und andere mobile Geräte, die kabellos oder über ein USB-C-Kabel geladen werden

Material: ABS-Kunststoff / Silikon / Aluminium

Ladezeit der Powerbank von 0 % auf 100 %: 3,5 h (18W Ladegerät)

Hinweise:

Aufgrund des Verarbeitungsprozesses ist die Nennausgangskapazität geringer als die Batteriekapazität.

Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien:

Identifikationsnummer des Batterieherstellers (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polen

Kategorie und Identifikationsnummer der Batterie (Art. 38(6)):

Tragbare Batterie für allgemeine Zwecke

Zellenmodell: 556280

Standort der Zellproduktion:

678000 Baoshan Stadt, China

Herstellungsdatum der Batterie: 012026

Gewicht: ca. 130-150 g (gesamtgerät) Einzelne Zelle: ~70 g

Kapazität: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh Zellen) / 3.85V

Chemie: Li-Ion (Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan – NMC)

Gefährliche Substanzen: Keine (konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863)

Löschmittel: Wasser, Wasserdampf oder Löschmittel der Klasse D

Kritische Rohstoffe (>0,1% m/m): Lithium, Kobalt, Natürliche Graphit

Gerätebedienung:

Laden der Powerbank:

Schließen Sie ein USB-C-Kabel oder ein Netzladegerät an den USB-C-Port der Powerbank an.

Während des Ladevorgangs signalisieren die LEDs den Energielevel.

Kabelgebundenes Laden:

Schließen Sie das Gerät an das integrierte USB-C-Kabel oder den USB-C-Port der Powerbank an.

Kabelloses Laden des Smartphones:

Stellen Sie sicher, dass das Telefon kabelloses Laden unterstützt (Telefone ohne MagSafe benötigen ein MagSafe-Hülle).

Platzieren Sie das Telefon zentriert auf dem magnetischen Feld.

Verwenden Sie keine Hüllen, die dicker als 2 mm sind – sie können das ordnungsgemäße Laden verhindern.

Laden anderer Geräte mit USB-C-Kabel:

Wenn Sie das integrierte USB-C-Kabel verwenden, schließen Sie das Ende an das zu ladende Gerät an. Das Laden startet automatisch. Wenn Sie Ihr eigenes Kabel verwenden, schließen Sie es an den USB-C-Port an der Seite der Powerbank an.

Laden der Apple Watch:

Platzieren Sie die Uhr auf dem dedizierten Ladefeld. Falls das Laden nicht automatisch beginnt, drücken Sie die

Einschalttaste.

Pass-Through-Technologie:

Die Powerbank verfügt über eine Pass-Through-Technologie, was bedeutet, dass sowohl die Powerbank als auch die angeschlossenen Geräte gleichzeitig aufgeladen werden können.

Funktion des Ständers:

Klappen Sie den integrierten Standfuß aus, um das Telefon im Hoch- oder Querformat während des Ladevorgangs zu verwenden.

LED-Anzeigen:

1 LED: niedriger Batteriestand

2–4 LEDs: mittlerer Stand

5 LEDs: vollständig aufgeladen

Sicherheits- und Nutzungshinweise:

Um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung der 3mk SafeCell™ Powerbank zu gewährleisten, sind die folgenden Regeln unbedingt einzuhalten. Nichteinhaltung kann zu Beschädigungen des Produkts, Gesundheits- oder Lebensgefahr sowie zum Verlust der Garantie führen.

Laden der Powerbank:

Es wird empfohlen, die Powerbank ausschließlich mit Netzladegeräten von 3mk oder anderen zertifizierten Ladegeräten mit einer Leistung von nicht mehr als 33 W zu laden.

Zum Laden sollten Kabel von 3mk oder andere hochwertige Kabel verwendet werden, die den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. Verwenden Sie keine Ladegeräte, Kabel oder Zubehör unbekannter Herkunft, beschädigte oder nicht konforme Produkte.

Stromversorgung:

Schließen Sie die Powerbank nicht an überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen an, die: von minderer Qualität, beschädigt, unbekannter Herkunft sind oder mehrere Geräte mit hohem Stromverbrauch gleichzeitig betreiben.

Das Produkt sollte nur an funktionierende, zertifizierte Elektroinstallationen angeschlossen werden.

Technischer Zustand des Produkts:

Laden oder verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn: das Gehäuse deformiert, aufgebläht oder gebrochen ist, das Produkt einen unangenehmen Geruch verströmt, einen Brand- oder chemischen Geruch aufweist, das Produkt übermäßig heiß wird oder Leckagen oder andere Anzeichen von Beschädigung aufweist.

Bei Auftreten eines der oben genannten Symptome sollte die Nutzung des Produkts sofort eingestellt werden.

Benutzungsbedingungen:

Die Powerbank ist in einer trockenen Umgebung, fern von Feuchtigkeit, Wasser und Wärmequellen zu

verwenden. Setzen Sie das Produkt nicht Feuer, Wasser, starken Erschütterungen, Stürzen, Quetschungen oder Durchstechungen aus. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Eingriffsverbot:

Es ist verboten, selbstständig: das Gehäuse zu öffnen, das Produkt zu demontieren, interne Komponenten zu modifizieren oder Reparaturen durchzuführen.

Wartung und Lagerung:

Bei längerer Nichtbenutzung sollte die Powerbank mit einem Ladezustand von etwa 50 % gelagert werden. Führen Sie alle 2 Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durch.

Garantie:

Unsachgemäße Nutzung oder falsches Platzieren dieses Produkts durch Benutzer kann zu einer verkürzten Lebensdauer oder Beschädigung führen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt oder unterliegen nicht der Verantwortung des Herstellers. Die Garantie deckt Fabrikationsfehler und Materialfehler ab. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling:

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Produkte und Batterien nach Ende der Nutzungsdauer an dafür vorgesehene Sammelstellen für Abfälle abgegeben werden sollten, die von den örtlichen Behörden festgelegt wurden. Auf diese Weise werden WEEE-Abfälle recycelt und so verarbeitet, dass wertvolle Materialien geschützt und die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt geschont werden.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt die einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften erfüllt: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar (3mk.global/manual).

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.

