



PowerMag Handy™

Carregador portátil

Instruções de utilização

PT

Apresentação do produto:

3mk PowerMag Handy™ é um power bank magnético compacto projetado na Polónia, criado para um carregamento seguro e conveniente de dispositivos móveis no dia a dia. O dispositivo é equipado com uma bateria de lítio moderna que garante um funcionamento estável e alta confiabilidade. Sistemas avançados de proteção evitam sobrecarga, superaquecimento e curto-circuito. O power bank permite o carregamento sem fio do smartphone usando um campo magnético de carregamento, assim como o carregamento com fio via porta USB-C. Graças à sua forma compacta, o 3mk PowerMag Handy™ é ideal para viagens, trabalho e em casa.

Conteúdo da embalagem:

- 3mk PowerMag Handy™
- Manual do usuário

Especificações:

Nome do modelo: 3mk PowerMag Handy™
Número do modelo: 3MKPOMAHA
Tipo de bateria: Li-polímero
Capacidade nominal: 5000 mAh (19,25Wh)
Voltagem da bateria: 3,85V
Capacidade de saída: 2800 mAh (5V/2,4A)

Entrada (USB-C): 5V–3A, 9V–2A
Saída (USB-C): 5V–3A, 9V–2,22A, 12V–1,67A
Carregamento sem fio do smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W
Poder total de saída: 5V–3A (máx.)
Eficiência de conversão de energia: ≥60%
Funções adicionais:

- carregamento sem fio do smartphone
- posicionamento magnético do telefone
- indicador de nível de carga LED

Compatibilidade: Smartphones e outros dispositivos móveis que suportam carregamento sem fio ou carregamento com fio USB-C
Material de construção: Plástico ABS
Tempo de carregamento do power bank: cerca de 2,5h (carregador 3mk 18W)

Dicas:

Devido ao processo de conversão de energia, a capacidade de saída nominal é inferior à capacidade da bateria.

Regulamento (UE) 2023/1542 sobre baterias:

Identificador do Fabricante da Bateria (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Polónia

Categoria e Identificador da Bateria (Art. 38(6)):

Bateria portátil de uso geral

Modelo da célula: 115252-5000

Localização da Produção da Célula:

341699 Ganzhou, China

Data de fabricação do produto e da bateria: 062026

Peso: cerca de 130-150 g (todo o dispositivo) Célula única: ~64.61g

Capacidade: 5000 mAh / 19.25 Wh / 3.85V

Química: Polymer Li-ion (Óxido de Lítio Níquel Cobalto Manganês - NMC)

Substâncias Perigosas: Nenhuma (SVHC < 0.1% conforme relatório REACH)

Agente Extintor: Água, névoa de água ou extintor de incêndio Classe D

Matérias-primas Críticas (>0,1% m/m): Lítio, Cobalto, Grafite Natural

Operação do dispositivo:

Carregamento do power bank:

Conecte o cabo USB-C à porta USB-C do power bank e, em seguida, à fonte de alimentação.
Durante o carregamento, os LEDs indicam o nível atual de energia.

Carregamento com fio:

Conecte o dispositivo à porta USB-C do power bank usando um cabo USB-C.

O carregamento começará automaticamente após a conexão.

Carregamento sem fio do smartphone:

Certifique-se de que o telefone suporta carregamento sem fio (telefones sem MagSafe requerem capa com MagSafe).

Coloque o telefone centralmente no campo magnético. Não use capas mais grossas que 2 mm – elas podem impedir um carregamento adequado.

Tecnologia Pass-Through:

O power bank é equipado com tecnologia Pass-Through, o que significa que é possível carregar o power bank e os dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Indicadores LED:

1 LED – nível baixo da bateria
2-3 LEDs – nível médio de carga
4 LEDs – carga completa

Regras de segurança e uso:

Para garantir o uso seguro e apropriado do power bank 3mk PowerMag Handy™, deve-se seguir rigorosamente as regras abaixo. O não cumprimento pode causar danos ao produto, risco à saúde ou vida e perda da garantia.

Carregamento do power bank:

Recomenda-se carregar o power bank apenas com carregadores de parede da marca 3mk ou outros carregadores certificados com parâmetros adequados.

Utilize apenas cabos da marca 3mk ou outros de alta qualidade que atendam aos padrões de segurança em vigor.

Não utilize carregadores, cabos ou acessórios de origem desconhecida, danificados ou que não atendam aos padrões.

Fonte de energia:

Não é recomendável conectar o power bank a tomadas elétricas sobrecarregadas, extensões ou filtros de linha que:

- sejam de baixa qualidade,
- estejam danificadas,
- sejam de origem desconhecida,
- suportem simultaneamente vários dispositivos com alto consumo de energia.

O produto deve ser conectado apenas a instalações elétricas seguras e certificadas.

Estado técnico do produto:

Não carregue ou use o power bank se:

- a carcaça estiver deformada, inchada ou quebrada,
- o produto emana um cheiro desagradável, odor de queimado ou químico,
- o produto aquece excessivamente,
- houver vazamentos ou outros sinais de danos visíveis.

No caso de qualquer um dos sintomas acima, deve-se parar imediatamente de usar o produto.

Condições de uso:

O power bank deve ser usado em um ambiente seco, longe da umidade, água e fontes de alta temperatura.

Não deve ser exposto a:

- chama,
- imersão em água,
- choques fortes, quedas, esmagamentos ou perfurações.

O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proibição de intervenção:

Não deve-se:

- abrir a carcaça,
- desmontar o produto,
- modificar componentes internos,
- realizar reparos por conta própria.

Manutenção e armazenamento:

Se não for utilizado por um longo período, deve-se armazenar o power bank com uma carga de cerca de 50%. A cada 2 meses, realize um ciclo completo de carga e descarga.

Garantia:

O uso inadequado ou a colocação incorreta deste produto por usuários pode encurtar sua vida útil ou danificá-lo, e quaisquer danos resultantes não são cobertos pela garantia ou responsabilidade do fabricante. A garantia

cobre defeitos de fabricação e vícios de material. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem:

O símbolo da lixeira riscada indica que produtos e baterias devem ser entregues a pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais após o término do seu ciclo de vida. Isso assegura que os resíduos de WEEE sejam reciclados e processados de maneira a proteger materiais valiosos e a saúde humana e ambiental.

Declaração de conformidade:

A 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária harmonizada aplicável: 2014/30/UE; 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço (3mk.global/manual).

Projetado na Polónia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricado na China.

