



SafeCell™

Powerbanka

Návod na použitie

SK

Prezentácia produktu:

3mk SafeCell™ je inovatívny poľský powerbank vybavený revolučnou technológiou Semi-Solid State, ktorá zaisťuje výnimočnú úroveň bezpečnosti, ktorá prevyšuje tradičné lítium-iónové batérie. Zariadenie umožňuje súčasne nabíjanie až 3 zariadení v bezdrôtovom, káblvom režime a má vyhradené miesto pre Apple Watch. Vstavaná podložka umožňuje pohodlné používanie smartfónu počas nabíjania.

Obsah balenia:

- 3mk SafeCell™
- Návod na obsluhu

Špecifikácia:

Názov modelu: 3mk SafeCell™

Číslo modelu:

Sivá: 3MKSC4IN1SESOG

Bežová: 3MKSC4IN1SESOB

Typ batérie: Semi-Solid State

Menovitá kapacita: 10000 mAh (38,5Wh)

Napätie batérie: 3,85V

Menovitá kapacita: 5800 mAh (5V/2.4A)

Vstup (USB-C / vstavaný kábel USB-C): 5V–3A 9V–2A

12V–1,5A

Výstup (USB-C / vstavaný kábel USB-C): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Bezdrôtové nabíjanie Apple Watch: 2,5W

Celkový výkon výstupu: 5V–3A (max.)

Účinnosť konverzie energie: ≥60%

Dodatočné funkcie:

– vstavaný kábel USB-C

– vstavaná podložka (stand)

– možnosť nabíjania 3 zariadení súčasne

– vyhradené miesto na nabíjanie Apple Watch

– LED indikátor úrovne nabitia

Kompatibilita: Smartfóny a iné mobilné zariadenia nabíjané bezdrôtovo alebo pomocou kábla USB-C

Materiál vyhotovenia: Plast ABS / silikón / hliník

Čas nabíjania powerbanku od 0% do 100%: 3,5h

(nabíjačka 18W)

Tipy:

Vzhľadom na proces spracovania je menovitá kapacita výstupu nižšia ako kapacita batérie.

Nariadenie (EÚ) 2023/1542 týkajúce sa batérií:

Identifikátor výrobcu batérií (článok 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Poľsko

Kategória a identifikátor batérie (článok 38(6)):

Prenosná batéria na všeobecné účely

Model článku: 556280

Miesto výroby článku:

678000 Baoshan City, Čína

Dátum výroby batérie: 012026

Hmotnosť: cca 130-150 g (celé zariadenie) Jednotlivý

článok: ~70 g

Kapacita: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh články) /

3.85V

Chémia: Li-ion (oxid lítia, niklu, kobaltu a mangánu –

NMC)

Nebezpečné látky: Žiadne (zhoda s smernicou RoHS

2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863)

Požiarňa látka: Voda, vodná hmla alebo hasiaci prístroj

triedy D

Kritické suroviny (>0,1% m/m): Lít, Kobalt, Prírodná grafit

Obsluha zariadenia:

Nabíjanie powerbanku:

Pripojte kábel USB-C alebo sieťovú nabíjačku k portu

USB-C powerbanku.

Počas nabíjania LED diódy signalizujú úroveň energie.

Káblkové nabíjanie:

Pripojte zariadenie k vstavanému káblu USB-C alebo portu USB-C powerbanku.

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu:

Uistite sa, že telefón podporuje bezdrôtové nabíjanie

(telefóny bez MagSafe vyžadujú kryt s MagSafe).

Umístite telefon centrálně na magnetické pole.

Nezabudnite používať kryty hrubšie než 2 mm – môžu

brániť správne nabíjaniu.

Nabíjanie iných zariadení pomocou kábla USB-C:

Pokiaľ používate vstavaný kábel USB-C, pripojte jeho

koniec k nabíjanému zariadeniu. Nabíjanie sa začne

automaticky. Ak používate vlastný kábel, pripojte ho do

portu USB-C nachádzajúceho sa na bočnej strane

powerbanku.

Nabíjanie Apple Watch:

Umístite hodinky na vyhradené nabíjacie miesto, ak

nabíjanie nenastane automaticky, stlačte tlačidlo

zapnutia.

Technológia Pass-Through:

Powerbank je vybavený technológiou Pass-Through, čo

znamená, že v rovnakom čase je možné nabíjať

powerbank a pripojené zariadenia.

Funkcia podložky:

Rozložte vstavanú podložku, aby ste mohli počas

nabíjania používať telefon vo vzpriamenej alebo

horizontálnej polohe.

LED indikátory:

1 dióda: nízka úroveň batérie

2–4 diódy: stredná úroveň

5 diód: úplné nabitie

Bezpečnostné a používateľské pokyny:

Aby ste zabezpečili bezpečné a správne používanie

powerbanku 3mk SafeCell™, je potrebné striktné

oddržiavať nasledujúce zásady. Nedodržiavanie môže

viesť k poškodeniu produktu, ohrozeniu zdravia alebo

života a strate záruky.

Nabíjanie powerbanku:

Odporúča sa nabíjanie powerbanku výhradne pomocou

sieťových nabíjačiek značky 3mk alebo inými

certifikovanými nabíjačkami s výkonom nepresahujúcim

33 W.

Na nabíjanie sa majú používať káble značky 3mk alebo iné

kvalitné káble, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy.

Nemali by ste používať nabíjačky, káble ani príslušenstvo

pochybného pôvodu, poškodené alebo nespĺňajúce

normy.

Zdroj napájania:

Powerbank by nemal byť pripojený k preťaženým

elektrickým zásuvkám, predlžovačkám ani napájacím

líniam, ktoré: sú nízkej kvality, poškodené, pochybného

pôvodu, súčasne obsluhujú viac zariadení s vysokým

odberom prúdu.

Produkt je potrebné pripojiť len k funkčným, certifikovaným elektrickým inštaláciám.

Technický stav produktu:

Powerbank sa nesmie nabíjať ani používať, ak: je kryt

deformovaný, opuchnutý alebo prasknutý, z produktu

vychádza nepríjemný zápach, zápach spáleniny alebo

chemikálií, produkt sa nadmerne zahrieva, sú viditeľné

úniky alebo iné znaky poškodenia.

V prípade výskytu niektorého z vyššie uvedených

príznakov je potrebné okamžite prestať používať produkt.

Podmienky používania:

Powerbank by sa mal používať v suchom prostredí, mimo

vlhkosti, vody a zdrojov vysokej teploty. Nesmiete

vystavovať produkt: pôsobeniu ohňa, ponoreniu do vody,

silným otrasom, pádom, stlačeníu alebo prepichnutiu.

Produkt by sa mal skladovať mimo dosahu detí.

Zákaz zasahovania:

Nesmieme sami: otvárať kryt, demontovať produkt,

upravovať vnútorné komponenty, vykonávať opravy

vlastnými prostriedkami.

Údržba a skladovanie:

Pri dlhšom nepoužívaní je potrebné skladovať powerbank

s úrovňou nabitia okolo 50%.

Každé 2 mesiace vykonajte úplný cyklus nabíjania a

vybíjania.

Záruka:

Nesprávne používanie alebo nesprávne umiestnenie tohto produktu užívateľmi môže viesť k skráteniu životnosti alebo poškodeniu, a všetky dôsledky takéhoto poškodenia nie sú zahrnuté v záruke ani nie sú zodpovednosťou výrobcu. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a materiálové vady. Záruka výrobcu je 24 mesiacov.

Informácie o likvidácii a recyklácii:

Symbol preškrtnutého koša znamená, že produkty a

batérie by mali byť odovzdané do miestnych staníc zberu

odpadu určených miestnymi orgánmi po ukončení ich

životnosti. Týmto spôsobom je možné recyklovať odpady

WEEE a spracovať ich spôsobom, ktorý chráni cenné

materiály a zdravie ľudí a životné prostredie.

Vyhlásenie o zhode:

Týmto 3mk Protection vyhlasuje, že produkt spĺňa

príslušné komunitné legislatívne predpisy na

harmonizáciu: 2014/30/EÚ; 2011/65/EÚ; (EÚ)

2023/154. Plný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na

nasledujúcej webovej adrese (3mk.global/manual).

Navrhnuté v Poľsku:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.

