



SafeCell™

Energijos bankas

Naudojimo instrukcija

LT

Produkto pristatymas:

3mk SafeCell™ yra novatoriškas Lenkijos powerbankas, įrengtas su proveržine Semi-Solid State technologija, užtikrinančia išskirtinį saugumo lygį, kuris lenkia tradicines ličio jonų baterijas. Prietaisas leidžia vienu metu įkrauti iki 3 įrenginių belaidžiu, laidiniu būdu ir turi specialią erdvę Apple Watch. Integruota stovelė leidžia patogiai naudotis išmaniuoju telefonu įkrovimo metu.

Rinkinys:

- 3mk SafeCell™

- Naudojimo instrukcija

Specifikacija:

Modelio pavadinimas: 3mk SafeCell™

Modelio numeris:

Pilkas: 3MKSC4IN1SESOG

Kreminis: 3MKSC4IN1SESOB

Baterijos tipas: Semi-Solid State

Nominalioji talpa: 10000 mAh (38,5Wh)

Baterijos įtampa: 3,85V

Nominalioji talpa: 5800 mAh (5V/2.4A)

Įėjimas (USB-C / integruotas USB-C laidas): 5V–3A

9V–2A 12V–1,5A

Išėjimas (USB-C / integruotas USB-C laidas): 5V–3A

9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Belaidis įkrovimas išmaniojo telefono: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Belaidis įkrovimas Apple Watch: 2,5W

Viso galios išėjimas: 5V–3A (maks.)

Energijos konversijos efektyvumas: ≥60%

Papildomos funkcijos:

– integruotas USB-C laidas

– integruota stovėjimo (stand)

– galimybė vienu metu įkrauti 3 įrenginius

– speciali erdvė Apple Watch įkrovimui

– LED indikatoriaus akumuliatoriaus lygio rodiklis

Suderinamumas: Išmanieji telefonai ir kiti mobilieji

įrenginiai, kuriuos galima įkrauti belaidžiu būdu arba

naudojant USB-C laidą

Pagaminimo medžiagos: ABS plastikas / silikonas /

aliuminis

Powerbanko įkrovimo laikas nuo 0% iki 100%: 3,5h (18W

įkroviklis)

Patarimai:

Atsižvelgiant į apdorojimo procesą, nominalioji išėjimo

talpa yra mažesnė už baterijos talpą.

ES 2023/1542 direktyva dėl baterijų:

Gamintojo baterijos identifikatorius (6 straipsnio 7 dalis):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Lenkija

Baterijos kategorija ir identifikatorius (6 straipsnio 6

dalis):

Nešiojama baterija bendriesiems tikslams

Elementų modelis: 556280

Elementų gamybos vieta:

678000 Baoshan City, Kinija

Baterijos gamybos data: 012026

Svoris: apie 130-150 g (viso įrenginio) Vienas elementas:

~70 g

Talpa: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh elementai) /

3.85V

Chemija: Li-ion (lithium, nickel, cobalt and manganese

oxide – NMC)

Pavoingos medžiagos: Nėra (atitikimas RoHS

2011/65/ES ir (ES) 2015/863 direktyvoms)

Gaisro gesinimo priemonė: Vanduo, vandens rūkas arba

D klasės gesintuvas

Kritinės medžiagos (>0,1% m/m): Litas, Kobaltas,

Natūralus grafitas

Prietaiss:

Powerbanko įkrovimas:

Prijunkite USB-C kabelį ar tinklo įkroviklį prie

powerbanko USB-C prievado.

Įkrovimo metu LED diodai signalizuoja energijos lygį.

Laidinis įkrovimas:

Prijunkite įrenginį prie integruoto USB-C laido arba

powerbanko USB-C prievado.

Išmaniojo telefono belaidis įkrovimas:

Įsitikinkite, kad telefonas palaiko belaidį įkrovimą

(telefonai be MagSafe reikalauja MagSafe dėklo).

Padėkite telefoną centriniu būdu ant magnetinio lauko.

Nenaudokite dėklų, kurie yra storesni nei 2 mm – jie gali

trukti teisingam įkrovimui.

Kitų įrenginių įkrovimas naudojant USB-C laidą:

Jei naudojate integruotą USB-C laidą, prijunkite jo galą

prie įkraunamo įrenginio. Įkrovimas prasidės

automatiškai. Jei naudojate savo laidą, prijunkite jį prie

powerbanko šone esančio USB-C prievado.

Apple Watch įkrovimas:

Padėkite laikrodį ant specialios įkrovimo vietos, jei

įkrovimas neįvyksta automatiškai, paspauskite įjungimo

mygtuką.

Pass-Through technologija:

Powerbankas yra aprūpintas Pass-Through technologija,

tai reiškia, kad tuo pačiu metu galima įkrauti ir

powerbanką, ir prie jo prijungtus įrenginius.

Stovelio funkcija:

Atlenkite integruotą stovelį, kad naudotumėte telefoną

vertikaliai arba horizontaliai įkrovimo metu.

LED indikatoriai:

1 diodas: žemas akumuliatoriaus lygis

2–4 diodai: vidutinis lygis

5 diodų: visiškai įkrautas

Saugumo ir naudojimo taisyklės:

Siekiant užtikrinti saugų ir teisingą 3mk SafeCell™

powerbanko naudojimą, būtina griežtai laikytis žemiau

pateiktų taisyklių. Nesilaikymas jų gali sukelti produkto

sugadinimą, sveikatos ar gyvybės pavojų bei garantijos

praradimą.

Powerbanko įkrovimas:

Rekomenduojama įkrauti powerbanką tik naudojant 3mk

markės tinklo įkroviklius arba kitus sertifikuotus

įkroviklius, kurių galia neviršija 33 W.

Įkrovimui naudokite 3mk markės ar kitus aukštos

kokybės laidus, atitinkančius galiojančius saugos

standartus.

Negalima naudoti neaiškios kilmės, sugadintų ar nesaugių

įkroviklių, laidų ar priedų.

Energijos šaltinis:

Negalima prijungti powerbanko prie perkrautų elektros

lizdų, pratęsimų ar elektros juostų, kurie: yra prastos

kokybės, sugadinti, neaiškios kilmės, vienu metu

aptarnauja daug įrenginių su dideliu energijos poreikiu.

Produktas turi būti prijungtas tik prie veikiančių,

sertifikuotų elektros tinklų.

Produkto techninė būklė:

Nedarykite jokių įkrovimų ar naudokite powerbanką, jei:

korpusas yra deformuotas, išsipūtęs ar įskilęs, iš produkto

skleidžiasi nemalonūs kvapas, deginamo ar cheminio

pobūdžio kvapas, produktas per daug įkaista, matomi

nuotėkiai ar kiti pažeidimai.

Jei pastebėjote bet kurį iš šių simptomų, nedelsdami

nustokite naudoti produktą.

Naudojimo sąlygos:

Powerbanką reikia naudoti sausoje aplinkoje, toli nuo

drėgmės, vandens ir karštų šaltinių. Negalima eksponuoti

produkto: ugniai, panardinimui į vandenį, stipriems

smūgiams, kritimams, suspaudimams ar pradurimams.

Produktą reikia laikyti nepasiekiamoje vietoje vaikams.

Draudimas kištis:

Negalima savarankiškai: atidaryti korpuso, išardyti

produkto, modifikuoti vidinius elementus, taisyti

savarankiškai.

Priežiūra ir laikymas:

Palaikant ilgesnį nenaudojimą, reikia laikyti powerbanką

su maždaug 50% įkrovimo lygiu.

Kiekvieną 2 mėnesius atlikite visą įkrovimo ir iškrovimo

ciklą.

Garantija:

Neteisingas naudojimas arba tai, kad produktas buvo

neteisingai padėtas vartotojų, gali sukelti trumpesnį

naudojimo laiką arba pažeidimą, o visi dėl to

atsirandantys pažeidimai nėra dengiami garantija arba

gamintojo atsakomybe. Garantija taikoma gamykliniams

defektams ir medžiagų trūkumams. Gamintojo garantija

yra 24 mėnesiai.

Atliekų šalinimo ir perdirbimo informacija:

Perbraukto šiukšlių simbolio ženklas rodo, kad produktai

ir baterijos turi būti perduodami į savikontrolės atliekų

surinkimo punktus, kuriuos nustato vietos valdžios

institucijos, pasibaigus naudojimo laikui. Tai užtikrina, kad

WEEE atliekos būtų perdirbamos ir apdorojamos taip, kad

būtų išsaugoti vertingi išteklių ir apsaugota žmonių ir

aplinkos sveikata.

Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Protection patvirtina, kad produktas atitinka

atitinkamą bendrijos harmonizuotą teisę: 2014/30/ES;

2011/65/ES; (ES) 2023/154. Visa atitikties deklaracijos

teksto informacija prieinama šiuo adresu

(3mk.global/manual).

Suprojektuota Lenkijoje pagal:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

