




Logo

Drive & Charge™

Įkroviklis, Dėklas telefonui

Naudojimo instrukcija

LT



Prekėjimo aprašymas

Telefono laikiklis su belaidžio įkrovimo funkcija, kuri gali būti iki 15W. Laikiklį galima montuoti prie priekinio lango, prietaisų skydelio arba oro kondicionieriaus grotelių (dėl specialaus papildomo tvirtinimo). Teleskopinė ranka ir sukamoji ašis leidžia nustatyti Drive & Charge laikiklį optimalioje padėtyje. Dėl automatinės spaustuvų sistemos laikiklis tinka visiems telefonų modeliams.

Rinkinio sudėtis:

1. Belaidė automobilinė įkroviklis
2. Naudojimo instrukcija

Specifikacija:

- Įėjimo įtampa/srovė: 5V/2A, 9V/1.67A, 12V/1.67A
- Išėjimo galia: 5W/7.5W/10W/15W

- Įkrovimo galia: 110k-205k Hz
- Įkrovimo efektyvumas: > 72%
- Įkrovimo atstumas: <8mm

Produkto išvaizda:

A: Belaidžio įkroviklio įkrovimo paviršius

B: Silikoninė tarpinė

C: Reguliuojama laikiklio spaustuvė

D: Jautrus prisilietimo mygtukas

E: Kontrolinė lemputė

F: Reguliuojamas apatinis laikiklis

G: Priekinis aušinimo angas

H: Galinis aušinimo angas

I: Siurbimo atrama

J: Atramos nuolydžio kampo reguliavimo rankenėlė

K: Siurbimo mygtukas

L: Fiksuota siurbimo priemonė centrinėje konsolėje

Naudojimo instrukcija

1. Išsukite tvirtinimo varžtą
2. Pakabinkite ant atramos jungties
3. Po sujungimo su įkroviklio korpusu tvirtai prisukite

Galimybė reguliuoti apatinį laikiklį, kad būtų galima jį nustatyti įvairiose padėtyse įk charging telefono

Produkto charakteristika

Intelligentinis prisilietimo mygtukas abiejose pusėse. Integruotas didelės galios kondensatorius - po automobilio išjungimo leidžia naudoti prisilietimo mygtuką, kad atidarytumėte spaustuvų rankas abiejose pusėse ir išimtumėte telefoną. Integruota belaidžio įkrovimo perdavimo ritė, kontaktuojanti belaidžio įkrovimo telefonu, atitinkančiu Qi standartą, arba Qi laikiklis. Atramos padėtį galima reguliuoti aukštyn ir žemyn. Apatinis laikiklis, kairioji ir dešinioji spaustuvų rankos yra aprūpintos neslystančia silikonine tarpine. Silikoninė neslystanti tarpinė kairėje ir dešinėje spaustuvų rankose yra mygtuko vietoje ir nespaudžia jo. Produkto konstrukcijoje yra priekiniai/galiniai aušinimo angos ir aušinimo ventiliacija, siekiant palaikyti žemą įkrovimo temperatūrą ir visą greito įkrovimo procesą. Naudokite tylos režimą, kad užtikrintumėte ilgesnį produkto tarnavimo laiką. Budėjimo režimas: prijunkite maitinimą per USB kabelį, o LED diodai abiejose pusėse pradės mirksėti pakaitomis mėlyna ir žalia spalvomis, perėjus į budėjimo režimą. Įkrovimo režimas: įkrovimo metu, LED diodai abiejose pusėse bus švies mėlynai, o kai imtuvas bus išimtas, lemputė nesirašys. Išmaniojo atpažinimo funkcija, pvz., metalas ar metalinė telefono korpusas, banko kortelė ir kiti magnetiniai daiktai sukels mėlynos ir žalios lemputės mirksėjimą, ir belaidžio įkrovimo bus negalima. Universalūs apsaugos

mechanizmai: nuo temperatūros, trumpojo jungimo, per didelio skausmo, ir pan.

Produkto naudojimo gairės

Norint užtikrinti pakankamą srovę belaidžiam įkrovikliui, reikia pasirinkti QC2.0 arba QC3.0 maitinimo prievado jungtį. Reikia užtikrinti 2A įėjimo srovę. Prieš naudojant produktą, reikia patikrinti, ar produktas prijungtas prie maitinimo. Įjungus maitinimą, kontrolinės lemputės abiejose pusėse mirksės pakaitomis mėlynai ir žaliai, o tada lemputės išsijungs. Prijungus belaidį įkroviklį, spaustuvų rankos abiejose pusėse automatiškai atsidarys. Nereikėtų jų uždaryti. Įrenginį turite padėti telefoną, atitinkantį Qi standartą, arba Qi imtuvą, o tada belaidžio įkrovimo siųstuvas aptinka telefoną ir pradeda įkrovimą, automatiškai uždarydamas rankas. Jei nenaudojate telefono, atitinkančio Qi standartą, paspauskite vieną iš mygtukų abiejose pusėse, ir kairysis ir dešiniasis spaustuvų rankos automatiškai uždarys. Jei reikia išimti telefoną, paspauskite vieną iš mygtukų abiejose pusėse, ir kairysis ir dešiniasis spaustuvų rankos automatiškai atsidarys, leisdami išimti telefoną. Siųstuvo galas ir imtuvo galas, skirtas belaidžiam įkrovimui, nesutampa ir tai gali sukelti įkrovimo temperatūros padidėjimą arba negalėjimą įkrauti. Įrenginio atramos padėtį galima reguliuoti aukštyn ir žemyn. Pirmą kartą naudojant, apatinį laikiklį galite reguliuoti, kad jis atitiktų telefono

imtuvo galą ir belaidžio įkrovimo siųstuvo galą, atsižvelgiant į telefono dydį mobiliojo. Pavyzdžiui: ilgas telefono korpusas, apatinį laikiklį reikia perkelti žemyn, o jei telefono korpusas trumpas, apatinį laikiklį galima perkelti į viršų. Įrenginys nėra aprūpintas belaidžio įkrovimo imtuvu. Jei jūsų telefonas nepalaiko belaidžio įkrovimo, nusipirkite belaidžio įkrovimo imtuvą, tinkantį jūsų telefonui.

Oro padarančios priemonės

1. Negalima mesti įrenginio, suspausti jo arba sudaryti susidūrimo.
2. Nelaikykite belaidžio įkroviklio surinkto ir išrinkto.
3. Nenaudokite įrenginio aukštoje temperatūroje, didelėje drėgmėje ar korozinėje aplinkoje, kad išvengtumėte rizikos nutekėti pažeistame rate.
4. Nesmarkiai nuvalykite įrenginio su vandeniu arba skysčiu, kai prijungtas maitinimas, kad išvengtumėte elektros smūgio. Įrenginys dirba su standartiniu QC2.0 arba QC3.0 automobiliniu įkrovikliu.

Įkroviklio saugumas

Įkraunant įrenginį, maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia įrenginio ir turi būti lengvai pasiekiamas. Pasibaigus įkrovimo procesui arba kai įkrovimas nevyksta, reikia atjungti įkroviklį nuo įrenginio ir išimti kištuką iš lizdo.

Garantija

Neteisingas šio produkto naudojimas arba neteisingas jo vietos nustatymas vartotojų gali sutrumpinti tarnavimo laiką arba sukelti pažeidimų, o visi iš to kylantys pažeidimai nėra garantuojami arba nėra atsakingi už gamintoją. Garantija apima gamybos trūkumus ir medžiagų defektus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

Informacija apie atliekų šalinimą ir perdirbimą

Šis ženklas ant produkto, baterijos, dokumentų ar pakuotės reiškia, kad produktai ir baterijos turėtų būti perduodami į vietos savivaldybės nustatytas atliekų surinkimo vietas pasibaigus jų naudojimo laikotarpiui. Tai užtikrina, kad WEEE atliekos būtų perdirbamos ir tvarkomos taip, kad būtų apsaugoti vertingi medžiagos ir žmogaus sveikatai bei aplinkai.

Atitikties deklaracija

Šiuo 3mk Protection deklaruoja, kad produktas atitinka atitinkamus Europos bendruomenės suderintus įstatymus: 2014/53/ES. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas šiuo adresu (3mk.global/manual).

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

