



HARDY® SlimGrip 20™

TV laikiklis

Naudojimo instrukcija

LT

1. Bendrosios informacijos

3mk HARDY® SlimGrip 20™ sieninis laikiklis skirtas LCD/LED/OLED televizorių, atitinkančių VESA standartą, montavimui. Jis leidžia reguliuoti nuolydį ir pasukti ranką, kad ekranas būtų optimaliame kampu. Prieš pradėdami montavimą, susipažinkite su visa instrukcija ir pasiruoškite reikiamus įrankius.

2. Svarbiausi įspėjimai

Montuokite ant stabilios, tvirtos pagrindo. Rinkinys pridedami elementai skirti montuoti ant pilnos plytos arba betono. Nemontuokite laikiklio ant gipso kartono plokščių, OSB plokščių, drožlių plokščių arba kitų lengvų konstrukcijų be profesionalių sustiprinimų ir specialių tvirtinimų. Prieš gręždami, patikrinkite, ar montavimo vietoje nėra elektros laidų, vamzdžių ar kitų įrenginių (rekomenduojama naudoti „wall scanner“ detektorių). Neviršykite leidžiamos televizoriaus masės (20 kg). Rekomenduojame montuoti dviem žmonėms pakeliant ir kabinant televizorių. Naudokite tinkamo ilgio varžtus televizoriui – pernelyg ilgi varžtai gali sugadinti prietaiso vidinius komponentus. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų sandarumą (kas maždaug 2 mėnesius).

3. Rinkinys

Sieninis laikiklis su ranka – 1 vnt.

VESA plokštė (dali, montuojama prie televizoriaus) – 1 vnt.

Montavimo elementų rinkinys (varžtai, kaiščiai, tarpinės, atstumai) – 1 komplektas.

Montavimo elementų rinkinys (pagal pateiktą specifikaciją):

- Ø8 × 40 mm kaištis – 2 vnt. – montavimui prie sienos (betonas/plyta)
- M6 × 50 mm varžtas – 2 vnt. – montavimui prie sienos (betonas/plyta)
- M4 × 15 mm varžtas – 4 vnt. – VESA plokštės montavimas prie TV (pasirinkti modeliai)
- M5 × 12 mm varžtas – 4 vnt. – VESA plokštės montavimas prie TV (pasirinkti modeliai)
- M6 × 15 mm varžtas – 4 vnt. – VESA plokštės montavimas prie TV (pasirinkti modeliai)
- M8 × 30 mm varžtas – 4 vnt. – VESA plokštės montavimas prie TV (pasirinkti modeliai)
- M4/M5 plokščia tarpinė – 4 vnt. – M4/M5 varžtams
- M6/M8 plokščia tarpinė – 4 vnt. – M6/M8 varžtams
- 15 mm plastikinis atstumas – 4 vnt. – su išgaubta/nereguliaria forma TV gale arba įdubusiomis

VESA angomis

Prašome atkreipti dėmesį: ne visi elementai iš rinkinio turi būti naudojami montavimo metu (priklauso nuo televizoriaus modelio).

Instrukcijoje pateikti schemos yra iliustracinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrosios rinkinio sudėties.

4. Reikalingi įrankiai

Montavimui paruoškite:

- matuoklį (matuoklinę juosta) ir pieštuką,
- lygį,
- gręžtuvą ir Ø8 mm grąžtą (betonui/plytoms),
- Ø3 mm grąžtą (tik medinėms konstrukcijoms – vedamieji angos),
- atsuktuvą ir raktą/įvadinį raktą (tinkamą varžtams),
- plaktuką,
- laidų detektorių/"wall scanner" (rekomenduojama).

5. Techninė specifikacija

Modelis: 3mk HARDY® SlimGrip 20™

Montavimo tipas: sienos

Įstrižainės diapazonas: 14"-42"

Maksimali apkrova: 20 kg

VESA standartas: iki 200 × 200 mm (75×75 / 100×100 / 150×150 / 100×200 / 200×200)

Nuolydžio reguliavimas: ±8°

Rankos sukimas: iki 180° (priklauso nuo montavimo ir televizoriaus matmenų)

Atstumas nuo sienos: 46–205 mm

Medžiaga: Šaltai valcuota plienas, Apsauginis sluoksnis

Plokštės storis: 1,2–2,0 mm

6. Paruošimas montavimui

Patikrinkite VESA standartą ir televizoriaus svorį (turėtų būti ≤ 20 kg).

Išjunkite televizorių, atjunkite visus laidus ir padėkite jį ekranu žemyn ant minkštos, švarios paviršiaus (pvz., ant antklodės).

Pasirinkite montavimo vietą taip, kad po televizoriaus kabinimo būtų lengva pasiekti lizdus ir laidus.

Įsitikinkite, kad pagrindas yra tvirtas (pilna plyta arba betonas). Prieš gręždami, naudokite laidų/vamzdžių detektorių.

7. VESA plokštės montavimas ant televizoriaus

- Pridėkite VESA plokštę prie televizoriaus galinės dalies ir pritaikykite angas VESA atstumui.
- Pasirinkite tinkamus varžtus (M4/M5/M6/M8) ir tarpiklius. Varžtus sukite rankomis – be jėgos naudojimo.

- Jei televizoriaus nugarinė dalis yra išgaubta, turi įdubimų arba išsikišusių elementų, naudokite plastikinius atstumus, kad plokštė nespautų korpusą.
- Reikia atsargiai susukti varžtus. Pernelyg ilgi varžtai gali sugadinti televizoriaus vidinius komponentus.

8. Laikiklio montavimas prie sienos (betonas/plyta)

- Pridėkite laikiklio pagrindą prie sienos pasirinktame vietoje ir išlyginkite.
- Pažymėkite gręžimo vietas.
- Gręžkite Ø8 mm angas iki maždaug 50 mm gylio. Negrežkite sandūrose (moru) – angas gręžkite pilnoje plytoje arba betone.
- Įdėkite kaiščius į angas. Kaištis turėtų būti įdedamas tvirtai (jei reikia, prašome įkalti plaktuku).
- Priveržkite laikiklį prie sienos naudojant 2 M6 × 50 mm varžtus. Priveržkite tolygiai – nenaudokite per didelės jėgos.

9. Montavimas prie medinės konstrukcijos (pasirinktinai)

- Montavimas ant medžio yra galimas tik po laikiklio pritvirtinimo prie pilnų, tvirtų konstrukcinių elementų (pvz., atramų). Tokiu atveju reikia naudoti tinkamą grąžtą medžiui.
- Suraskite tvirtinimo elementą (rekomenduojamas detektorius / wall scanner).

- Pažymėkite angas ir sukurkite vedamąsias angas su Ø3 mm grąžtu.
- Priveržkite laikiklį prie medžio su varžtais, kontroliuodami lygį.

Prašome atkreipti dėmesį (nenaudokite kaiščių montuojant ant medžio)

10. Televizoriaus kėlimo ir tvirtinimo procedūra

Įsitikinkite, kad laikiklis stabiliai pritvirtintas prie sienos. Pakelkite televizorių dviem žmonėms ir uždėkite VESA plokštę (A dalis) ant laikiklio elemento (B dalis). Patikrinkite, ar abi pusės teisingai užsikabino ir televizorius teisingai sumontuotas. Priveržkite dvi fiksavimo varžtus pagal iliustraciją.

11. Reguliavimas ir priežiūra

Nuolydžio reguliavimas: ±8° – reguliuokite atsargiai, laikydami televizorių. Rankos sukimas: iki 180° – priklausomai nuo montavimo ir televizoriaus dydžio. Valykite sausai arba šiek tiek drėgna mikropluošto šluoste. Nenaudokite nuskaidrinimo ar tirpiklio priemonių. Kas maždaug 2 mėnesius patikrinkite visų tvirtinimo varžtų priveržimą.

12. Garantija

Produktas yra 24 mėnesių gamintojo garantija, apimanti gamybos ir medžiagų defektus. Žalos, atsirandančios dėl netinkamo montavimo ar naudojimo, negalima garantuoti.

13. Atliekų šalinimo informacija

Produktą reikia šalinti pagal vietinius atliekų tvarkymo įstatymus. Po naudojimo atiduokite produktą tinklo surinkimo punktui. Metaliniai elementai tinka perdirbimui.

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.