




## Double Car Charger PD 135W™

Chargeur

Mode d'emploi

FR



### Apparence du produit :

Ce chargeur de voiture se compose de deux parties :

- chargeur principal de voiture
- chargeur de la banquette arrière

1. Prise USB-C 3.0 PD 65W
2. Prise USB-C PD 3.0 20W
3. Prise USB-A QC 3.0 18W
4. Câble de 1,5 m
5. Prise USB-C PD 3.0 30W
6. Indicateur LED
7. Prise USB-C PD 3.0 20W
8. Prise USB-A QC 3.0 18W
9. Clip arrière

### Présentation du produit :

Ce produit est un chargeur de voiture double de 135W, permettant de charger jusqu'à 6 appareils simultanément

sur les sièges avant et arrière de la voiture. Les deux parties du chargeur disposent chacune de trois ports de sortie pour la charge : 2 x USB-C et 1 x USB-A. Le port USB-C 65W permet de charger des ordinateurs portables. L'appareil est équipé d'un éclairage pour faciliter la localisation dans la voiture.

### Composition du kit :

- Chargeur de voiture double 3mk PD 135W™
- Manuel d'utilisation

### Spécifications techniques :

- Nom du modèle : 3mk Double Car Charger PD 135W™
- Numéro du modèle : CC001
- Tension d'entrée : DC 12V/24V
- Tension de sortie : ci-dessous

Sécurité avant (85W) :

USB-C1 : 5V-15V/3A, 20V/3.25A, PPS 3.3-11V/5A (PD 65W - en utilisant un câble 5A)

USB-C2 : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W)

USB-A1 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W)

USB-C2+USB-A1 : 5V/3A (20W)

Sécurité arrière (50W) :

USB-C3 : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, PPS 3.3-11V/3A (PD 30W)

USB-C4 : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W)

USB-A2 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W)

USB-C4+USB-A2 : 5V/3A (20W)

- Courant de sortie : 10A
- Puissance de sortie : 135W
- Longueur du câble : 1,5 m
- Éclairage LED
- Efficacité énergétique : 85%, pour USB-C1 65W 93%
- Matériau : ABS + PC
- Compatible avec la plupart des téléphones, tablettes, ordinateurs portables et autres dispositifs alimentés par des ports USB

### Manuel d'utilisation :

A moins que le manuel d'utilisation des appareils que vous souhaitez charger n'indique expressément le contraire, procédez comme suit :

- Connectez le chargeur de voiture à la voiture ;
- Fixez le chargeur à la poche de la banquette arrière ;
- Connectez l'appareil au chargeur à l'aide du câble approprié ;
- Profitez d'une charge sécurisée de vos appareils compatibles USB.

Le chargeur principal de voiture se branche sur la prise allume-cigare avant pour alimenter à la fois le chargeur principal et le chargeur de la banquette arrière.

Le chargeur principal de voiture possède 3 ports USB avec une puissance maximale de 85W, permettant de charger une tablette, un téléphone portable, un ordinateur portable - jusqu'à 3 appareils simultanément. Un câble de 1,5 m relie le chargeur principal de voiture au chargeur de la banquette arrière. Le chargeur de la banquette arrière est également équipé de 3 ports USB avec une puissance maximale de 50W, permettant de charger une tablette, un téléphone portable et d'autres appareils alimentés par USB - jusqu'à 3 appareils simultanément.

### Avertissements :

- Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe et n'utilisez-le que dans des espaces secs.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance spécifiées dans les spécifications.
- Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit. Une telle démarche annule la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- Utilisez le produit uniquement selon son usage prévu.
- Conservez ce produit, comme tous les produits électriques, hors de portée des enfants !

- N'utilisez pas le produit à proximité de radiateurs ou d'autres sources de chaleur ni au soleil direct.
- Enlevez immédiatement le matériau d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Utilisez l'objet uniquement dans des conditions climatiques modérées.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez les projections.
- N'ouvrez pas l'appareil ni ne continuez à l'utiliser s'il est endommagé.
- Ne tentez pas de réparer ou d'entretenir le produit vous-même. Tout service doit être effectué par des experts qualifiés.
- Ne dépassez pas la charge maximale pour les prises allume-cigare.

### Garantie :

Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect de ce produit par les utilisateurs peuvent entraîner un raccourcissement de sa durée de vie ou des dommages, et toute responsabilité pour ces dommages n'est pas couverte par la garantie ou est considérée comme hors de la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

### Informations sur l'élimination et le recyclage :

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et les batteries doivent être remis à des points de collecte sélective des déchets désignés par les autorités locales à la fin de leur durée de vie. Cela permet de recycler les déchets WEEE et de les traiter de manière à protéger les ressources précieuses et la santé humaine ainsi que l'environnement.

### Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire harmonisée applicable. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : [3mk.global/manual](http://3mk.global/manual).

### Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
[3mk@3mk.pl](mailto:3mk@3mk.pl)

### Fabriqué en Chine.

