



PowerMag Handy™

Batterie externe

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit :

3mk PowerMag Handy™ est une powerbank magnétique compacte conçue en Pologne, créée pour le chargement sûr et pratique des appareils mobiles au quotidien. L'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion moderne qui garantit un fonctionnement stable et une grande fiabilité. Des systèmes de protection avancés protègent contre la surcharge, la surchauffe et les courts-circuits. La powerbank permet de charger sans fil un smartphone en utilisant un champ magnétique ainsi que de charger via un port USB-C. Grâce à sa forme compacte, 3mk PowerMag Handy™ est idéal pour le voyage, le travail et à la maison.

Contenu de l'emballage :

- 3mk PowerMag Handy™
- Manuel d'utilisation

Spécifications :

Nom du modèle : 3mk PowerMag Handy™
Numéro de modèle : 3MKPOMAHA
Type de batterie : Li-polymère
Capacité nominale : 5000 mAh (19,25Wh)
Tension de la batterie : 3,85V
Capacité nominale : 2800 mAh (5V/2,4A)
Entrée (USB-C) : 5V–3A, 9V–2A
Sortie (USB-C) : 5V–3A, 9V–2,22A, 12V–1,67A

Charge sans fil du smartphone : 5W / 7,5W / 10W / 15W
Puissance de sortie totale : 5V–3A (max.)
Efficacité de conversion d'énergie : ≥60%
Fonctions supplémentaires :

- charge sans fil pour smartphone
- positionnement magnétique du téléphone
- indicateur de niveau de charge LED

Compatibilité : Smartphones et autres appareils mobiles prenant en charge la charge sans fil ou la charge filaire USB-C

Matériau : Plastique ABS

Temps de charge de la powerbank : env. 2,5h (chargeur 3mk 18W)

Conseils :

En raison du processus de conversion d'énergie, la capacité nominale de sortie est inférieure à la capacité de la batterie.

Règlement (UE) 2023/1542 concernant les batteries :

Identifiant du fabricant de la batterie (Art. 38(7)) :

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pologne

Catégorie et identifiant de la batterie (Art. 38(6)) :

Batterie portable à usage général
Modèle de cellule : 115252-5000

Lieu de production des cellules :
341699 Ganzhou, Chine

Date de production du produit et de la batterie : 062026

Poids : env. 130-150 g (tout l'appareil) Cellule unique : ~64.61 g

Capacité : 5000 mAh / 19.25 Wh / 3.85V

Chimie : Polymère Li-ion (Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide - NMC)

Substances dangereuses : Aucune (SVHC < 0.1% selon le rapport REACH)

Agent extincteur : Eau, brouillard d'eau ou extincteur de classe D

Ressources critiques (>0,1% m/m) : Lithium, Cobalt, Graphite naturel

Utilisation de l'appareil :

Chargement de la powerbank :

Connectez le câble USB-C au port USB-C de la powerbank, puis au chargeur secteur.

Lors du chargement, les LED indiquent le niveau actuel d'énergie.

Chargement filaire :

Connectez l'appareil au port USB-C de la powerbank à l'aide d'un câble USB-C.

Le chargement commencera automatiquement après connexion.

Chargement sans fil du smartphone :

Assurez-vous que le téléphone prend en charge la charge sans fil (les téléphones sans MagSafe nécessitent un étui MagSafe).

Placez le téléphone au centre du champ magnétique.

Évitez d'utiliser des étuis de plus de 2 mm d'épaisseur – cela pourrait empêcher le chargement correct.

Technologie Pass-Through :

La powerbank est équipée de la technologie Pass-Through, ce qui signifie qu'elle peut charger à la fois la powerbank et les appareils qui y sont connectés en même temps.

Indicateurs LED :

1 LED – niveau de batterie bas

2-3 LED – niveau de charge moyen

4 LED – charge complète

Consignes de sécurité et d'utilisation :

Pour garantir une utilisation sûre et correcte de la powerbank 3mk PowerMag Handy™, il est essentiel de respecter les consignes suivantes. Le non-respect peut entraîner des dommages au produit, un risque pour la santé ou la vie, ainsi qu'une perte de garantie.

Chargement de la powerbank :

Il est conseillé de charger la powerbank uniquement avec des chargeurs secteur de la marque 3mk ou d'autres chargeurs certifiés avec les paramètres appropriés. Pour le chargement, utilisez des câbles de la marque 3mk ou d'autres câbles de haute qualité répondant aux normes de sécurité en vigueur. Évitez les chargeurs, câbles ou accessoires d'origine inconnue, endommagés ou non conformes aux normes.

Source d'alimentation :

Il n'est pas recommandé de connecter la powerbank à des prises électriques surchargées, des rallonges ou des multiprises qui :

- sont de mauvaise qualité,
- sont endommagées,
- sont d'origine inconnue,
- alimentent simultanément plusieurs appareils à forte consommation.

Le produit doit être connecté uniquement à des installations électriques fonctionnelles et certifiées.

État technique du produit :

Ne chargez ni n'utilisez la powerbank si :

- le boîtier est déformé, enflé ou fissuré,
- une odeur désagréable, de brûlé ou chimique émane du produit,
- le produit chauffe excessivement,
- des fuites ou d'autres signes de dommage sont visibles.

En cas de l'un de ces symptômes, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.

Conditions d'utilisation :

Utilisez la powerbank dans un environnement sec, à l'abri de l'humidité, de l'eau et des sources de chaleur excessive.

Ne soumettez pas le produit à :

- l'action du feu,
- l'immersion dans l'eau,
- de fortes secousses, chutes, écrasements ou perforations.

Conservez le produit hors de portée des enfants.

Interdiction d'intervention :

Ne pas tenter de :

- ouvrir le boîtier,
- démonter le produit,
- modifier les éléments internes,
- effectuer des réparations soi-même.

Entretien et stockage :

Lors d'une non-utilisation prolongée, stockez la powerbank avec un niveau de charge d'environ 50%. Effectuez un cycle complet de chargement et de déchargement tous les 2 mois.

Garantie :

Une utilisation incorrecte ou un placement inapproprié de ce produit par les utilisateurs peuvent raccourcir sa durée de vie ou l'endommager, et tout dommage résultant

n'est pas couvert par la garantie et n'est pas de la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts d'usine et les vices de matériaux. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage :

Le symbole du conteneur barré indique que les produits et batteries doivent être remis à des points de collecte sélective des déchets désignés par les autorités locales à la fin de leur durée de vie. Cela permet de recycler les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et de les traiter de manière à préserver les matériaux précieux et protéger la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire harmonisée applicable : 2014/30/UE ; 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

