



HARDY® SlimGrip 20™

Suport pentru televizor

Manual de utilizare

RO

1. Informații generale

Suportul de perete 3mk HARDY® SlimGrip 20™ este destinat montării televizoarelor LCD/LED/OLED conforme cu standardul VESA. Permite ajustarea înclinației și rotirea brațului pentru a poziționa ecranul într-un unghi optim.

Înainte de a începe montajul, citiți întreaga instrucțiune și pregătiți uneltele necesare.

2. Cele mai importante avertismente

Realizați montajul pe un suport stabil, portant. Elemente incluse în pachet sunt destinate montării pe cărămidă plină sau beton.

Nu montați suportul pe plăci de gips-carton, plăci OSB, plăci aglomerate sau alte structuri ușoare fără întăriri profesionale și prinderi dedicate.

Înainte de a perforează, verificați dacă în locul de montare nu trec cabluri electrice, țevi sau alte instalații (se recomandă un detectormetale "wall scanner").

Nu depășiți greutatea maximă a televizorului (20 kg).

Se recomandă montajul în două persoane în timpul ridicării și suspendării televizorului.

Folosiți șuruburi de lungime adecvată pentru televizor – șuruburile prea lungi pot deteriora componentele interne ale dispozitivului.

După montaj, verificați periodic strângerea șuruburilor (la aproximativ 2 luni).

3. Conținutul pachetului

Suport de perete cu braț – 1 bucată.

Placă VESA (parte montată pe televizor) – 1 bucată.

Set de elemente de montaj (șuruburi, dibluri, rondelle, distanțiere) – 1 set.

Set de elemente de montaj (conform specificației furnizate):

- Dibluri Ø8 × 40 mm – 2 buc. – montaj în perete (beton/cărămidă)
- Șurub pentru perete M6 × 50 mm – 2 buc. – montaj în perete (beton/cărămidă)
- Șurub M4 × 15 mm – 4 buc. – montaj placă VESA pe TV (modele selectate)
- Șurub M5 × 12 mm – 4 buc. – montaj placă VESA pe TV (modele selectate)
- Șurub M6 × 15 mm – 4 buc. – montaj placă VESA pe TV (modele selectate)
- Șurub M8 × 30 mm – 4 buc. – montaj placă VESA pe TV (modele selectate)
- Rondelă plată M4/M5 – 4 buc. – pentru șuruburi M4/M5
- Rondelă plată M6/M8 – 4 buc. – pentru șuruburi M6/M8

- Distanțier plastic 15 mm – 4 buc. – pentru spatele bombat sau neregulat al televizorului sau gauri VESA încastrate

Atenție: nu toate elementele din set trebuie utilizate în timpul montajului (în funcție de modelul televizorului). Diagrama din instrucțiune este orientativă și poate diferi de conținutul real al setului.

4. Unelte necesare

- Pentru montaj, pregătiți:
- ruletă (bandă de măsurare) și creion,
 - nivel,
 - mașină de găurit și burghiu Ø8 mm (beton/cărămidă),
 - burghiu Ø3 mm (doar pentru structuri din lemn – găuri de ghidare),
 - șurubelniță și cheie/cheie cu patru colțuri (adaptată la șuruburi),
 - ciocan,
 - detectormetale/"wall scanner" (recomandat).

5. Specificații tehnice

Model: 3mk HARDY® SlimGrip 20™

Tip de montare: pe perete

Dimensiuni diagonale: 14"–42"

Capacitate maximă: 20 kg

Standard VESA: până la 200 × 200 mm (75×75 / 100×100 / 150×150 / 100×200 / 200×200)

Ajustare înclinare: ±8°

Rotirea brațului: până la 180° (în funcție de instalare și dimensiunea televizorului)

Distanța față de perete: 46–205 mm

Material: Oțel laminat la rece, Acoperire protectoare

Grosimea plăcii: 1,2–2,0 mm

6. Pregătirea pentru montaj

- Verificați standardul VESA și greutatea televizorului (trebuie să fie ≤ 20 kg).
- Dezactivați televizorul, deconectați toate cablurile și așezați-l cu ecranul în jos pe o suprafață moale și curată (de exemplu, un prosop).
- Alegeți locul de montaj astfel încât să asigurați accesul la prize și cabluri după suspendarea televizorului.
- Asigurați-vă că suportul este portant (cărămidă plină sau beton). Înainte de a perfora, folosiți un detectormetale/țevi.

7. Montarea plăcii VESA pe televizor

- Așezați placa VESA pe partea din spate a televizorului și aliniați găurile la distanța VESA.
- Alegeți șuruburile corespunzătoare (M4/M5/M6/M8) și rondellele. Învârțiți șuruburile manual – fără a

aplica forță.

- Dacă spatele televizorului este bombat, are adâncituri sau elemente proeminente, folosiți distanțiere din plastic astfel încât placa să nu apese pe carcasă.
- Strângeți șuruburile cu atenție. Șuruburile prea lungi pot deteriora componentele interne ale televizorului.

8. Montarea suportului pe perete (beton/cărămidă)

- Așezați baza suportului pe perete în locul ales și nivelează.
- Marcați locurile pentru găurire.
- Perforați găuri de Ø8 mm la o adâncime de aproximativ 50 mm. Nu perforați în rosturile (mortar) – efectuați găurile în cărămida plină sau beton.
- Introduceți diblurile în găuri. Diblul ar trebui să intre strâns (dacă este necesar, loviți-l cu ciocanul).
- Prindeți suportul de perete cu 2 șuruburi M6 × 50 mm. Strângeți uniform – nu aplicați forță excesivă.

9. Montarea pe o structură de lemn (opțional)

- Montarea pe lemn este posibilă doar după fixarea suportului pe elemente structurale solide (de exemplu, stâlpi). În acest caz, trebuie utilizat un burghiu adecvat pentru lemn.
- Localizați elementul portan (se recomandă utilizarea unui detectormetale / wall scanner).

- Marcați găurile și efectuați găuri de ghidare folosind burghiu Ø3 mm.
- Prindeți suportul de lemn cu șuruburi, verificând nivelul.

Atenție (Nu folosiți dibluri pentru montajul pe lemn)

10. Suspendarea televizorului și asigurarea

Asigurați-vă că suportul este fixat stabil pe perete. Ridicați televizorul în două persoane și aliniați placa VESA (partea A) pe elementul suportului (partea B). Verificați dacă ambele părți sunt corect prins și televizorul este poziționat uniform. Strângeți cele două șuruburi de siguranță conform ilustrației.

11. Ajustare și întreținere

Ajustare înclinație: ±8° – ajustați cu atenție, susținând televizorul. Rotirea brațului: până la 180° – în funcție de montaj și dimensiunile televizorului. Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Nu folosiți substanțe corozive sau solvenți. La fiecare aproximativ 2 luni, verificați strângerea tuturor șuruburilor de fixare.

12. Garanție

Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni din partea producătorului, acoperind defectele de fabricație și materiale. Daunele care rezultă din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

13. Informații despre reciclare

Produsul trebuie reciclat conform legislației locale privind gestionarea deșeurilor. După utilizare, predați produsul la un punct de colectare selectivă a deșeurilor. Elementele metalice sunt reciclabile.

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.