



Présentation du produit :

3mk SafeCell™ est une powerbank polonaise innovante dotée de la technologie révolutionnaire Semi-Solid State, offrant un niveau de sécurité exceptionnel supérieur aux batteries lithium-ion traditionnelles. L'appareil permet de charger simultanément jusqu'à 3 appareils en mode sans fil, filaire, et dispose d'un compartiment dédié pour l'Apple Watch. Le support intégré permet d'utiliser confortablement le smartphone pendant la charge.

Contenu de l'emballage :

- 3mk SafeCell™
- Manuel d'utilisation

Spécifications :

Nom du modèle : 3mk SafeCell™

Numéro de modèle :

Gris : 3MKSC4IN1SESOG

Beige : 3MKSC4IN1SESOB

Type de batterie : Semi-Solid State

Capacité nominale : 10000 mAh (38,5Wh)

Tension de la batterie : 3,85V

Capacité nominale : 5800 mAh (5V/2.4A)

Entrée (USB-C / câble USB-C intégré) : 5V–3A 9V–2A

12V–1,5A

Sortie (USB-C / câble USB-C intégré) : 5V–3A 9V–2,22A

10V–2,25A 12V–1,67A

Charge sans fil du smartphone : 5W / 7,5W / 10W / 15W

Charge sans fil Apple Watch : 2,5W

Puissance de sortie totale : 5V–3A (max.)

Efficacité de conversion d'énergie : ≥60%

Fonctions supplémentaires :

– câble USB-C intégré

– support intégré (stand)

– possibilité de charger 3 appareils simultanément

– compartiment dédié pour charger Apple Watch

– indicateur de niveau de charge LED

Compatibilité : Smartphones et autres appareils mobiles

chargeables sans fil ou via un câble USB-C

Matériau de fabrication : Plastique ABS / silicone /

aluminium

Temps de charge de la powerbank de 0 % à 100 % : 3,5h

(chargeur 18W)

Conseils :

En raison du processus de traitement, la capacité

nominale de sortie est inférieure à la capacité de la

batterie.

Règlement (UE) 2023/1542 concernant les batteries :

Identifiant du fabricant de batteries (Art. 38(7)) :

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pologne

Catégorie et identifiant des batteries (Art. 38(6)) :

Batterie portable à usage général

Modèle de cellule : 556280

Lieu de production des cellules :

678000 Baoshan City, Chine

Date de production de la batterie : 012026

Poids : env. 130-150 g (l'appareil entier) Cellule unique :

~70 g

Capacité : 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) /

3.85V

Chimie : Li-ion (oxyde de lithium, nickel, cobalt et

manganèse – NMC)

Substances dangereuses : Aucune (conformité avec la

Directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863)

Agent extincteur : Eau, brouillard d'eau ou extincteur de

classe D

Matériaux critiques (>0,1% m/m) : Lithium, Cobalt,

Graphite naturel

Utilisation de l'appareil :

Charge de la powerbank :

Connectez le câble USB-C ou le chargeur à la prise USB-C

de la powerbank.

Lors de la charge, les LED indiquent le niveau de batterie.

Charge filaire :

Connectez l'appareil au câble USB-C intégré ou à la prise

USB-C de la powerbank.

Charge sans fil du smartphone :

Assurez-vous que le téléphone prend en charge la charge

sans fil (les téléphones sans MagSafe nécessitent une

coque avec MagSafe).

Placez le téléphone au centre du champ magnétique.

Ne pas utiliser de coques de plus de 2 mm d'épaisseur –

elles peuvent empêcher une charge correcte.

Charge d'autres appareils avec un câble USB-C :

Si vous utilisez le câble USB-C intégré, connectez son

extrémité à l'appareil à charger. La charge commencera

automatiquement. Si vous utilisez votre propre câble,

connectez-le à la prise USB-C située sur le côté de la

powerbank.

Charge de l'Apple Watch :

Placez la montre sur le champ de charge dédié, si la

charge ne s'effectue pas automatiquement, appuyez sur

le bouton d'alimentation.

Technologie Pass-Through :

La powerbank est équipée de la technologie Pass-

Through, ce qui signifie qu'il est possible de charger la

powerbank et les appareils qui y sont connectés en même

temps.

Fonction de support :

Dépliez le support intégré pour utiliser le téléphone en

position verticale ou horizontale pendant la charge.

Indicateurs LED :

1 LED : niveau de batterie faible

2–4 LEDs : niveau moyen

5 LEDs : charge complète

Règles de sécurité et d'utilisation :

Pour garantir une utilisation sûre et correcte de la

powerbank 3mk SafeCell™, il est impératif de respecter

les règles suivantes. Le non-respect peut entraîner des

dommages au produit, des risques pour la santé ou la vie,

ainsi que la perte de la garantie.

Charge de la powerbank :

Il est recommandé de charger la powerbank uniquement

avec des chargeurs de marque 3mk ou d'autres chargeurs

certifiés d'une puissance ne dépassant pas 33 W.

Utilisez des câbles de marque 3mk ou d'autres câbles de

haute qualité répondant aux normes de sécurité en

vigueur.

Ne pas utiliser de chargeurs, câbles ou accessoires

d'origine inconnue, endommagés ou ne répondant pas

aux normes.

Source d'alimentation :

Ne pas connecter la powerbank à des prises électriques

surchargées, rallonges ou multiprises qui : sont de

mauvaise qualité, endommagées, d'origine inconnue, ou

alimentent simultanément plusieurs appareils à forte

consommation.

Le produit doit être connecté uniquement à des

installations électriques certifiées et en bon état.

État technique du produit :

Ne pas charger ou utiliser la powerbank si : le boîtier est

déformé, enflé ou fissuré, si une odeur désagréable, de

brûlé ou chimique émane du produit, si le produit est

excessivement chaud, si des fuites ou d'autres signes de

dommages sont visibles.

En cas de présence de l'un des symptômes ci-dessus,

cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Conditions d'utilisation :

La powerbank doit être utilisée dans un environnement

sec, à l'abri de l'humidité, de l'eau et des sources de

chaleur élevée. Ne pas exposer le produit à : un feu, une

immersion dans l'eau, des chocs violents, des chutes, des

écrasements ou des perforations. Le produit doit être

conservé hors de portée des enfants.

Interdiction d'intervention :

Ne pas ouvrir le boîtier, démonter le produit, modifier les

éléments internes, ou le réparer soi-même.

Entretien et stockage :

En cas de non-utilisation prolongée, stocker la powerbank

avec un niveau de charge d'environ 50%.

Effectuer un cycle complet de charge et de décharge tous

les 2 mois.

Garantie :

Une utilisation incorrecte ou un placement inadéquat de

ce produit par les utilisateurs peuvent entraîner une

réduction de la durée de vie ou des dommages, et tous les

dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la

garantie ou la responsabilité du fabricant. La garantie

couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La

garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage :

Le symbole du conteneur barré indique que les produits

et batteries doivent être remis aux points de collecte

sélective des déchets désignés par les autorités locales à

la fin de leur cycle de vie. Cela permet de recycler et de

traiter les déchets d'équipements électriques et

électroniques (DEEE) d'une manière qui préserve les

matériaux précieux et protège la santé humaine et

l'environnement.

Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est

conforme à la législation communautaire harmonisée

pertinente : 2014/30/UE ; 2011/65/UE ; (UE) 2023/154.

Le texte complet de la déclaration de conformité est

disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

