



Car Power Splitter PD 120W™

Ładowarka

Instrukcja obsługi

PL



Prezentacja produktu

Niniejszy produkt to rozgałęźnik gniazda zapalniczki 120W, który pozwala na ładowanie do 7 urządzeń jednocześnie. Posiada 3 porty wyjściowe USB-A, z czego jeden z szybkim ładowaniem QC3.0, jeden port USB-C z szybkim ładowaniem PD3.0, oraz trzy gniazda zapalniczki - każde z osobnym przyciskiem do włączania + 1 wyłącznik główny dla całego urządzenia. Ładowarka została wyposażona w wymienny bezpiecznik z łatwym dostępem, który można wymienić w prosty sposób. Dodatkowym atutem jest wbudowany woltomierz na wtyczce zapalniczki z czytelnym wyświetlaczem LED. Rozgałęźnik posiada również samoprzylepny rzep montażowy, który pozwala na przymocowanie w wygodnym dla Ciebie miejscu i zapobiega przemieszczaniu się urządzenia po pojeździe.

Wygląd produktu:

1. Port USB-C PD 30W
2. Port USB-A1 QC 18W
3. Porty USB-A2 + USB-A3
4. Wyłącznik główny
5. 3 niezależne wyłączniki
6. 3 gniazda zapalniczki
7. Wyświetlacz LED
8. Bezpiecznik 15A,
9. Elektrody

Skład zestawu:

- 3mk Car Power Splitter PD 120W™
- Samoprzylepny rzep montażowy
- Zapasowy bezpiecznik - 15A
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

- Nazwa modelu: 3mk Car Power Splitter PD 120W™
- Numer modelu: CPS001
- Wejście: DC 12V/24V
- Prąd wejściowy: 3-6A
- Wyjście USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A PPS: 3.3-11V-3A (PD 30W)
- Wyjście USB-A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W)
- Wyjście USB-A2 + USB-A3: 5V/3.4A (max)

- Wyjście USB-A2+USB-A3: 5V/3.4A (max)
- Wyjście gniazda zapalniczki x3: max 80W/12V; 200W/12V)
- Typ złącza: USB-C, USB-A x3, gniazdo zapalniczki x3
- Moc wyjściowa: 120W/12V; 240W/24V
- Prąd wyjściowy: 10A
- Materiał: tworzywo sztuczne ABS + P
- Wyświetlacz: LED
- Kabel: 1m

Kompatybilne z większością telefonów, tabletów i innych urządzeń zasilanych przez porty USB i gniazdo zapalniczki

Instrukcja obsługi:

O ile instrukcja obsługi urządzeń, które chcesz ładować, wyraźnie nie stanowi inaczej, postępuj w następujący sposób:

1. Podłączenie

- Zlokalizuj gniazdo zapalniczki w swoim samochodzie.
- Włóż rozgałęźnik do gniazda zapalniczki, upewniając się, że jest dobrze osadzony.

2. Podłączenie urządzeń

- Podłącz urządzenia:
- Do portu USB-C podłącz urządzenia z przygotowanym kablem USB-C.
- Do portów USB-A podłącz urządzenia z kablami USB-A.

- Do gniazd zapalniczki podłącz urządzenia, które wykorzystują gniazdo zapalniczki (np. ładowarki, nawigację, wideorejestrator).

3. Użycie

- Upewnij się, że urządzenia zostały poprawnie podłączone.
- Włącz silnik samochodu, co pozwoli na zasilanie rozgałęźnika oraz podłączonych urządzeń.
- Możesz teraz korzystać ze wszystkich podłączonych urządzeń jednocześnie

Środki ostrożności:

1. Chronić produkt przed brudem, wilgocią i przegrzaniem i używać go tylko w suchych pomieszczeniach.
2. Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na poważne wstrząsy.
3. Nie używaj produktu poza limitami mocy podanymi w specyfikacjach.
4. Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób. Takie postępowanie powoduje unieważnienie gwarancji.
5. Nie używaj dalej urządzenia, jeśli ulegnie widocznemu uszkodzeniu.
6. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Przechowuj ten produkt, podobnie jak wszystkie produkty elektryczne, poza zasięgiem dzieci!

8. Nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników lub innych źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
9. Materiał opakowaniowy należy natychmiast usunąć zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
10. Używaj przedmiotu tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
11. Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku i unikaj rozprysków.
12. Nie otwieraj urządzenia ani nie używaj go dalej, jeśli ulegnie uszkodzeniu.
13. Nie próbuj samodzielnie serwisować ani naprawiać produktu. Wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu ekspertom.
14. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia dla gniazd zapalniczki.

Gwarancja

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe umieszczenie tego produktu przez użytkowników może skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją lub nie są obojętne odpowiedzialnością producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i wady materiałowe. Gwarancja producenta to 24 miesiące.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Ten symbol na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu oznacza, że produkty i baterie powinny zostać przekazane do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne po zakończeniu okresu eksploatacji. Dzięki temu odpady WEEE są poddawane recyklingowi i przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały i chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Deklaracja zgodności

Niniejszym 3mk Protection oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym: 2014/53/UE; 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym (3mk.global/manual).

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.

