



## Pocket Powerbank 5 000 mAh™

Powerbanka

Návod k použití

CZ

### Popis produktu:

3mk Pocket Powerbank 5 000mAh™ je kompaktní vysoce kvalitní zařízení vybavené funkcemi usnadňujícími monitorování úrovně nabití díky vestavěnému LED displeji.

Má ochranu před přepětím, přehřátím a zkratem, což zajišťuje úplnou bezpečnost používání.

Doporučujeme používat a skladovat produkt při teplotě od 0 °C do 35 °C, aby byla zajištěna jeho dlouhá životnost a výkon.

### Obsah balení:

1. Powerbank
2. Návod k obsluze
3. Nabíjecí kabel USB-C/USB-C

### Technická specifikace:

- Číslo modelu: PP-5000
- Baterie: Lithium-polymerová
- Kapacita baterie: 5 000mAh 3.7V / 18.5Wh
- Jmenovitá kapacita: 3 100mAh (5V/2.4A)
- Vstupní napětí: 5V
- Vstupní proud: 2.4A
- Výstupní napětí: 5V
- Výstupní proud: 2.4A
- Typ konektoru: USB-C

- Počet nabíjecích cyklů: 600
- Kompatibilita: Smartphony, sluchátka, tablety
- Záruka: 24 měsíců

### Nabíjení zařízení:

1. Před zahájením nabíjení se ujistěte, že vstupní napětí nabíjeného zařízení odpovídá výstupnímu napětí powerbanku.
2. Připojte zařízení pomocí odpovídajícího kabelu do portu USB-C na powerbanku.
3. Stiskněte tlačítko napájení, aby se zahájil proces nabíjení. Na LED displeji se rozsvítí diody informující o průběhu nabíjení.

### Nabíjení Powerbanku:

1. Použijte přiložený kabel USB-C, připojte powerbank k napájecímu zdroji (síťová nabíječka, počítač).
2. Úplné nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.

### Tipy pro používání:

- Jmenovitá výstupní kapacita může být nižší než kapacita baterie kvůli procesům zpracování.
- Powerbank automaticky přejde do pohotovostního režimu po 30 sekundách, pokud není připojen k žádnému zařízení.

- Aby se zajistila optimální životnost baterie, doporučujeme nabíjet powerbank alespoň jednou za 5 měsíců.

Je nedoporučeno používat vysoce výkonné nabíječky (nad 35W) ani nechat powerbank úplně vybit. Doporučujeme doplnit energii, když úroveň nabití klesne na 10%. Zařízení by mělo být napájeno pouze nabíječkou značky 3mk s výkonem nepřesahujícím 35W a kabelem USB dodaným v balení. I v případě nevyužívání by měl být powerbank pravidelně dobíjen.

Pokud powerbank vyžaduje nabíjení, je třeba jej připojit k napájecímu zdroji. Zařízení po úplném nabití automaticky odpojí proud – nemusíte se obávat, že by došlo k přebití baterie. Je to jedna z mnoha bezpečnostních funkcí, které jsme u tohoto zařízení implementovali, abychom zlepšili kvalitu baterie a prodloužili její životnost.

### Bezpečnost používání:

1. Chraňte před dětmi: riziko udušení, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
2. Vyhnete se kontaktu s vodou: riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo exploze.
3. Nepoužívejte poškozené powerbanky: mohou představovat požární nebo výbušné riziko.

4. Ne vystavujte vysokým teplotám: riziko přehřátí, exploze nebo požáru.

### Upozornění:

- Neodemontovávejte zařízení, hrozí ztráta záruky.
- Vyhnete se připojování zařízení překračujícím maximální výstupní proud.
- Nepodrobujte powerbank intenzivním otřesům, nárazům či nadměrnému stlačení.

**Pozor:** Nenabíjejte powerbank, pokud jsou viditelné jakékoli známky poškození, vyteklé nebo zduřelé baterie. Je rovněž zakázáno připojovat zařízení k neznámým, neověřeným nebo vadným napájecím zdrojům.

Během nabíjení powerbanku nenechávejte zařízení bez dozoru. Ujistěte se, že powerbank je umístěn na dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů a zdrojů tepla.

### Záruka:

Nesprávné používání nebo nesprávné umístění tohoto produktu uživateli může vést ke zkrácení životnosti nebo poškození, a veškeré škody způsobené tímto způsobem nejsou pokryty zárukou ani odpovědností výrobce. Záruka pokrývá výrobní vady a vadné materiály. Doba záruky výrobce je 24 měsíců.

### Informace o likvidaci a recyklingu:

Tento symbol na produktu, baterii, dokumentaci nebo obalu znamená, že produkty a baterie by měly být odevzdány na místech sběru odpadu vyznačených místními úřady po skončení doby používání. Tímto způsobem jsou odpady WEEE podrobeny recyklaci a zpracovány způsobem, který chrání cenné materiály a chrání zdraví lidí a životní prostředí.

### Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt vyhovuje příslušnému komunitárnímu právu harmonizačnímu: 2014/30/EU, 2011/65/EU a (EU) 2023/154. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: 3mk.global/manual.

### Navrženo v Polsku:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.

