



Apresentação do produto:
O 3mk SafeCell™ é um powerbank polaco inovador equipado com a tecnologia revolucionária Semi-Solid State, que garante um nível de segurança excepcional que supera as baterias de íon de lítio tradicionais. O dispositivo permite o carregamento simultâneo de até 3 dispositivos em modos sem fio e com fio, e possui um campo dedicado para Apple Watch. O suporte embutido permite usar o smartphone de forma conveniente enquanto carrega.

Conteúdo da embalagem:
- 3mk SafeCell™
- Manual do usuário

Especificações:
Nome do modelo: 3mk SafeCell™
Número do modelo: Cinza: 3MKSC4IN1SESOG
Bege: 3MKSC4IN1SESOB
Tipo de bateria: Semi-Solid State
Capacidade nominal: 10000 mAh (38,5Wh)
Tensão da bateria: 3,85V
Capacidade nominal: 5800 mAh (5V/2.4A)
Entrada (USB-C / cabo USB-C embutido): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Saída (USB-C / cabo USB-C embutido): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A
Carregamento sem fio do smartphone: 5W / 7,5W / 10W / 15W
Carregamento sem fio Apple Watch: 2,5W
Potência total de saída: 5V–3A (máx.)
Eficiência na conversão de energia: ≥60%
Funções adicionais:
– cabo USB-C embutido
– suporte embutido
– possibilidade de carregar 3 dispositivos ao mesmo tempo
– campo dedicado para carregar Apple Watch
– indicador de nível de carga LED
Compatibilidade: Smartphones e outros dispositivos móveis carregados sem fio ou via cabo USB-C
Material de construção: Plástico ABS / silicone / alumínio
Tempo de carregamento do powerbank de 0% a 100%: 3,5h (carregador 18W)
Dicas:
Devido ao processo de fabricação, a capacidade nominal de saída é inferior à capacidade da bateria.

Regulamento (UE) 2023/1542 sobre baterias:
Identificador do Fabricante da Bateria (Art. 38(7)):
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Polónia
Categoria e Identificador da Bateria (Art. 38(6)):
Bateria portátil de uso geral
Modelo da célula: 556280
Local de produção das células:
678000 Baoshan City, China
Data de produção da bateria: 012026
Peso: aprox. 130-150 g (todo o dispositivo) Célula única: ~70 g
Capacidade: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh células) / 3.85V
Química: Li-ions (óxido de lítio, níquel, cobalto e manganês – NMC)
Substâncias Perigosas: Nenhuma (conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863)
Agente Extintor: Água, névoa de água ou extintor de classe D
Dicas:
Matérias-primas Críticas (>0,1% m/m): Lítio, Cobalto, Grafite natural

Operação do dispositivo:
Carregamento do powerbank:
Conecte o cabo USB-C ou carregador na porta USB-C do powerbank.

Durante o carregamento, os LEDs indicam o nível de energia.
Carregamento com fio:
Conecte o dispositivo ao cabo USB-C embutido ou à porta USB-C do powerbank.
Carregamento sem fio do smartphone:
Certifique-se de que o telefone suporta carregamento sem fio (telefones sem MagSafe requerem capa com MagSafe).
Coloque o telefone centralizado no campo magnético. Não use capas mais grossas que 2 mm – podem impedir o correto carregamento.
Carregamento de outros dispositivos usando cabo USB-C:
Se estiver usando o cabo USB-C embutido, conecte sua extremidade ao dispositivo que está sendo carregado. O carregamento começará automaticamente. Se estiver usando seu próprio cabo, conecte-o à porta USB-C localizada na lateral do powerbank.
Carregamento do Apple Watch:
Coloque o relógio no campo de carregamento dedicado, se o carregamento não ocorrer automaticamente, pressione o botão de ligar.
Tecnologia Pass-Through:
O powerbank é equipado com tecnologia Pass-Through, o que significa que pode carregar o powerbank e os dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Função do suporte:
Abra o suporte embutido para usar o telefone na posição vertical ou horizontal enquanto carrega.
Indicadores LED:
1 LED: baixo nível de bateria
2–4 LEDs: nível médio
5 LEDs: carga completa

Regras de segurança e uso:
Para garantir o uso seguro e correto do powerbank 3mk SafeCell™, é imprescindível seguir as regras abaixo. O não cumprimento pode levar a danos ao produto, riscos à saúde ou à vida, além da perda da garantia.
Carregamento do powerbank:
Recomenda-se carregar o powerbank apenas com carregadores de rede da marca 3mk ou outros carregadores certificados com potência não superior a 33 W.
Para carregar, deve-se usar cabos da marca 3mk ou outros cabos de alta qualidade que atendam às normas de segurança em vigor.
Não se deve usar carregadores, cabos ou acessórios de origem duvidosa, danificados ou que não atendam às normas.
Fonte de alimentação:
Não conectar o powerbank a tomadas elétricas sobrecarregadas, extensões ou filtros de linha que: sejam

de baixa qualidade, estejam danificados, sejam de origem desconhecida, ou atendam simultaneamente a vários dispositivos de alta demanda de energia.
O produto deve ser conectado apenas a instalações elétricas certificadas e operativas.
Condições técnicas do produto:
Não carregar nem usar o powerbank se: a carcaça estiver deformada, inchada ou rachada, se o produto emitirá odores desagradáveis, odor de queimado ou químico, se o produto superaquecer, se houver vazamentos ou outros sinais de danos.
Se algum dos sintomas acima ocorrer, deve-se imediatamente parar o uso do produto.
Condições de uso:
O powerbank deve ser usado em ambiente seco, longe de umidade, água e fontes de alta temperatura. Não expor o produto a: fogo, imersão em água, choques fortes, quedas, esmagamento ou perfuração. O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.
Proibição de intervenção:
Não deve-se: abrir a carcaça, desmontar o produto, modificar componentes internos, realizar reparos por conta própria.
Manutenção e armazenamento:
Se não for utilizado por longos períodos, deve-se armazenar o powerbank com uma carga de cerca de 50%.

A cada 2 meses, realizar um ciclo completo de carregamento e descarregamento.

Garantia:
Uso inadequado ou posicionamento incorreto deste produto por usuários pode resultar em redução da vida útil ou danos, e quaisquer danos resultantes não estão cobertos pela garantia ou pela responsabilidade do fabricante. A garantia cobre defeitos de fabricação e problemas de material. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem:
O símbolo da lixeira riscada indica que produtos e baterias devem ser entregues em pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais após o término do período de uso. Isso garante que os resíduos WEEE sejam reciclados e tratados de maneira a proteger materiais valiosos e a saúde humana e o meio ambiente.

Declaração de conformidade:
Pela presente, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária pertinente: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. O texto completo da declaração de conformidade está

disponível no seguinte endereço da web (3mk.global/manual).

Projetado na Polónia por:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Fabricado na China.

