



3mk

SafeCell
Powerbank
Bedienungsanleitung
DE

Produktvorstellung:

3mk SafeCell™ ist eine innovative polnische Powerbank, ausgestattet mit der bahnbrechenden Semi-Solid State-Technologie, die ein außergewöhnliches Sicherheitsniveau bietet, das traditionelle Lithium-Ionen-Batterien übertrifft. Das Gerät ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu 3 Geräten im drahtlosen, kabelgebundenen Modus und verfügt über ein spezielles Feld für die Apple Watch. Der integrierte Ständer ermöglicht eine komfortable Nutzung des Smartphones während des Ladevorgangs.

Lieferumfang:

- 3mk SafeCell™
- Bedienungsanleitung

Spezifikation:

Modellname: 3mk SafeCell™
Modellnummer:

Grau: 3MKSC4IN1SESOG

Beige: 3MKSC4IN1SESOB

Batterietyp: Semi-Solid State

Nennkapazität: 10000 mAh (38,5Wh)

Batteriespannung: 3,85V

Nennkapazität: 5800 mAh (5V/2.4A)

Eingang (USB-C / integriertes USB-C-Kabel): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Ausgang (USB-C / integriertes USB-C-Kabel): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Drahtloses Laden von Smartphones: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Drahtloses Laden der Apple Watch: 2,5W

Gesamte Ausgangsleistung: 5V–3A (max.)

Wirkungsgrad der Energieumwandlung: ≥60%

Zusatzfunktionen:

- integriertes USB-C-Kabel
- integrierter Stand (stand)
- Möglichkeit, 3 Geräte gleichzeitig zu laden
- spezielles Feld für das Laden der Apple Watch
- LED-Ladeanzeigen

Kompatibilität: Smartphones und andere mobile Geräte, die kabellos oder über ein USB-C-Kabel geladen werden
Material: ABS-Kunststoff / Silikon / Aluminium
Ladezeit der Powerbank von 0% auf 100%: 3,5h (18W Ladegerät)

Hinweise:
Aufgrund des Verarbeitungsprozesses ist die nominelle Ausgangskapazität geringer als die Kapazität der Batterie.

Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien:
Batteriehersteller-ID (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polen

Kategorie und Batterie-ID (Art. 38(6)):

Tragbare Batterie für allgemeine Zwecke

Zellenmodell: 556280

Standort der Zellproduktion:

678000 Baoshan City, China

Produktionsdatum der Batterie: 012026

Gewicht: ca. 130-150 g (ganzes Gerät) Einzelzelle: ~70 g

Kapazität: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh Zellen) / 3.85V

Chemie: Li-Ion (Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid – NMC)

Gefährliche Stoffe: Keine (übereinstimmend mit der Richtlinie RoHS 2011/65/EU und (EU) 2015/863)

Löschmittel: Wasser, Wasserdampf oder Feuerlöscher der Klasse D

Kritische Rohstoffe (>0,1% m/m): Lithium, Kobalt, Naturgraphit

Gerätebetrieb:

Laden der Powerbank:

Schließen Sie das USB-C-Kabel oder das Netzladegerät an den USB-C-Port der Powerbank an.

Während des Ladevorgangs zeigen LEDs den Energielevel an.

Kabelgebundenes Laden:

Schließen Sie das Gerät an das integrierte USB-C-Kabel oder den USB-C-Port der Powerbank an.

Drahtloses Laden von Smartphones:

Stellen Sie sicher, dass das Handy kabelloses Laden unterstützt (Handys ohne MagSafe benötigen ein Gehäuse mit MagSafe).

Platzieren Sie das Handy zentral auf dem Magnetfeld.

Verwenden Sie keine Gehäuse, die dicker als 2 mm sind – diese können das ordnungsgemäße Laden verhindern.

Laden anderer Geräte mit einem USB-C-Kabel:

Wenn Sie das integrierte USB-C-Kabel verwenden, schließen Sie dessen Ende an das zu ladende Gerät an. Das Laden beginnt automatisch. Wenn Sie Ihr eigenes Kabel verwenden, schließen Sie es an den USB-C-Port an der Seite der Powerbank an.

Laden der Apple Watch:

Platzieren Sie die Uhr auf dem speziellen Ladefeld. Falls das Laden nicht automatisch erfolgt, drücken Sie die Einschalttaste.

Pass-Through-Technologie:

Die Powerbank ist mit pass-through Technologie ausgestattet, was bedeutet, dass die Powerbank und die

daran angeschlossenen Geräte gleichzeitig geladen werden können.

Ständer-Funktion:

Klappen Sie den integrierten Ständer aus, um das Handy während des Ladevorgangs in vertikaler oder horizontaler Position zu verwenden.

LED-Anzeigen:

1 LED: niedriger Batteriestand

2–4 LEDs: mittlerer Stand

5 LEDs: volle Ladung

Sicherheits- und Nutzungshinweise:

Um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung der Powerbank 3mk SafeCell™ zu gewährleisten, müssen die folgenden Anweisungen unbedingt beachtet werden. Die Nichteinhaltung kann zu Schäden am Produkt, Gefahren für die Gesundheit oder das Leben sowie zum Verlust der Garantie führen.

Laden der Powerbank:

Es wird empfohlen, die Powerbank ausschließlich mit Netzladegeräten von 3mk oder anderen zertifizierten Ladegeräten mit einer Leistung von nicht mehr als 33 W zu laden.

Für das Laden sollten Kabel von 3mk oder andere hochwertige Kabel verwendet werden, die die geltenden Sicherheitsnormen erfüllen.

Verwenden Sie keine Ladegeräte, Kabel oder Zubehör unbekannter Herkunft, beschädigte oder nicht normgerechte Geräte.

Stromquelle:

Schließen Sie die Powerbank nicht an überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten an, die: von schlechter Qualität sind, beschädigt sind, unbekannter Herkunft sind, gleichzeitig mehrere Geräte mit hohem Stromverbrauch betreiben.

Das Produkt sollte nur an funktionierende, zertifizierte elektrische Installationen angeschlossen werden.

Technischer Zustand des Produkts:

Es ist untersagt, die Powerbank zu laden oder zu verwenden, wenn: das Gehäuse verformt, aufgebläht oder gebrochen ist, aus dem Produkt ein unangenehmer Geruch, Brandgeruch oder chemischer Geruch austritt, das Produkt übermäßig heiß wird, sichtbare Lecks oder andere Schäden vorhanden sind.

Im Falle einer der genannten Symptome sollte die Nutzung des Produkts sofort eingestellt werden.

Bedingungen für die Nutzung:

Die Powerbank sollte in einer trockenen Umgebung, fern von Feuchtigkeit, Wasser und hohen Temperaturen verwendet werden. Das Produkt darf nicht ausgesetzt werden: Feuer, Eintauchen in Wasser, starken Stößen, Stürzen, Quetschen oder Durchbohren. Das Produkt

sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Verbot der Manipulation:

Es ist verboten, selbstständig: das Gehäuse zu öffnen, das Produkt zu zerlegen, innere Teile zu modifizieren oder selbst Reparaturen durchzuführen.

Wartung und Lagerung:

Bei längerer Nichtbenutzung sollte die Powerbank mit einem Ladezustand von etwa 50% gelagert werden.

Alle 2 Monate sollte ein vollständiger Lade- und Entladezyklus durchgeführt werden.

Garantie:

Unsachgemäße Nutzung oder falsche Platzierung dieses Produkts durch Benutzer kann zu einer verkürzten Lebensdauer oder Beschädigung führen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht von der Garantie oder der Verantwortung des Herstellers abgedeckt. Die Garantie deckt Herstellungsfehler und Materialfehler ab. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling:

Das Symbol der durchgestrichenen Tonne bedeutet, dass Produkte und Batterien nach Ablauf der Nutzungsdauer an die von den lokalen Behörden festgelegten Stellen zur getrennten Abfallentsorgung übergeben werden sollten.

Dadurch werden die WEEE-Abfälle recycelt und in einer Weise verarbeitet, die wertvolle Materialien schützt und die Gesundheit von Mensch und Umwelt schützt.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt den geltenden gemeinschaftlichen Harmonisierungsvorschriften entspricht: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar (3mk.global/manual).

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.

