



incharge® Genesis Qi 2.2™

Powerbank

Instrukcja obsługi

PL

Przedstawienie produktu

3mk incharge® Genesis Qi 2.2™ to najbezpieczniejszy powerbank, dzięki innowacyjnej baterii Semi-Solid State. Najszybsze ładowanie: bezprzewodowe Qi 2.2 25W + USB-C PD 45W. Wbudowany kabel, podstawka 360°, wyświetlacz TFT oraz inteligentny system SmartFlow OS™. Możliwość ładowania 3 urządzeń jednocześnie. 10,000 mAh w kompakcie 221g.

Skład zestawu

- 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™
- instrukcja obsługi
- opakowanie

Specyfikacja

Nazwa modelu: 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™

Nr modelu:

Czarny: IC-10Q25-B

Biały: IC-10Q25-W

Pomarańczowy: IC-10Q25-O

Pojemność baterii: 10 000 mAh / 37Wh

Pojemność znamionowa: 6 000 mAh (5V/2.4A)

Wejście USB-C / Kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (maks. 30W)

Wyjście USB-C / Kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (maks. 45W)

Ładowanie bezprzewodowe: Qi2.2 MPP: 5W / 7.5W / 10W / MPP 25W

Sprawność konwersji: ≥60%

Wymiary i waga: 106 × 68 × 19,5 mm; ok. 221g

Rozporządzenie (UE) 2023/1542 dotyczące baterii

Identyfikator Producenta Baterii (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polska

Kategoria i Identyfikator Baterii (Art. 38(6)):

Bateria przenośna ogólnego przeznaczenia

Czarna: IC-10Q25-B Model ogniwa: 636078

Biała: IC-10Q25-W Model ogniwa: 636078

Pomarańczowa: IC-10Q25-O Model ogniwa: 636078

Lokalizacja Produkcji Ogniwa:

516000 Huizhou City, Guangdong, Chiny

Data produkcji baterii: 032026

Waga: ok. 221 g (całe urządzenie) Pojedyncze ogniwo: ~67 g

Pojemność: 10 000 mAh / 37 Wh (2x ogniwa 5000 mAh)

Chemia: Li-ion (tlenek litowo-niklowo-kobaltowo-manganowy - NMC)

Substancje Niebezpieczne: Brak (Rtęć, Kadm, Ołów w granicach norm prawnych)

Środek Gaśniczy: Woda, mgła wodna lub gaśnica klasy D

Surowce Krytyczne (>0,1% m/m): Lit, Kobalt, Grafit naturalny

Opis elementów urządzenia

1. Powierzchnia Magnetyczna Qi2.2: Zapewnia precyzyjne dopasowanie dzięki 16 magnesom neodymowym o sile 52N.
2. Inteligentny Wyświetlacz TFT: Pokazuje w czasie rzeczywistym moc ładowania (W), poziom baterii (%) oraz temperaturę ogniwa.
3. Zintegrowany Kabel USB-C: Wzmocniony kabel pełniący funkcję uchwytu.
4. Aluminiowa Obudowa: Materiał klasy lotniczej wspomagający odprowadzanie ciepła.
5. Rozkładana Podstawka: Umożliwia ładowanie telefonu w pozycji pionowej lub poziomej.

Instrukcja użytkowania

Ładowanie Bezprzewodowe Qi2 25W

- Przyłóż tył smartfona do magnetycznego okręgu MagSafe
- Urządzenie automatycznie rozpocznie ładowanie z mocą do 25W (o 70% szybciej niż standardowe)

Ładowarki bezprzewodowe.

Ładowanie Przewodowe (PD 45W)

- Użyj wbudowanego kabla USB-C lub portu bocznego, aby ładować urządzenia z pełną prędkością 45W.
- Dzięki funkcji Pass-Through, możesz ładować powerbank i telefon jednocześnie.

Ładowanie Powerbanka

- Podłącz powerbank do ładowarki PD 45W. Wyświetlacz pokaże czas pozostały do pełnego naładowania.

Bezpieczeństwo i technologia

Technologie wspierające

- Technologia Solid-State: Ogniwa są odporne na przebicia i ekstremalne temperatury (od -20°C do 60°C).
- SmartFlow OS™ to inteligentny mini-system operacyjny do zarządzania energią, który w czasie rzeczywistym rozpoznaje podłączone urządzenia i automatycznie optymalnie rozdziela moc między porty, dostosowując protokoły, napięcie i temperaturę bez potrzeby jakichkolwiek ustawień użytkownika
- Bezpieczeństwo Lotnicze: Urządzenie spełnia normy transportu lotniczego.

Bezpieczeństwo

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie otwieraj, nie demontuj ani nie modyfikuj powerbanka – grozi to uszkodzeniem ogniwa i ryzykiem pożaru.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody, wilgoci, deszczu ani innych cieczy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, bezpośrednie światło słoneczne).
- Nie wystawiaj powerbanka na temperatury poniżej 0°C ani powyżej 40°C podczas użytkowania oraz 45°C podczas ładowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie w upalne dni.
- Nie wrzucaj do ognia i nie podgrzewaj – ryzyko wybuchu.
- Nie zwieraj portów ani styków metalowymi przedmiotami.
- Używaj wyłącznie certyfikowanych kabli i ładowarek zgodnych z parametrami urządzenia.
- Jeśli powerbank ulegnie upadkowi, jest uszkodzony, przegrzewa się, wydziela zapach lub puchnie – natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy – zapewnij odpowiednią wentylację.
- Produkt nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci.

- Nie ładuj urządzeń ani samego powerbanka bez nadzoru przez długi czas (np. przez wiele dni).
- Nie używaj uszkodzonych kabli ani złączy.

Gwarancja

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe umieszczenie tego produktu przez użytkowników może skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją lub nie są objęte odpowiedzialnością producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i wady materiałowe. Gwarancja producenta to 24 miesiące.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkty i baterie powinny zostać przekazane do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne po zakończeniu okresu eksploatacji. Dzięki temu odpady WEEE są poddawane recyklingowi i przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały i chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Deklaracja zgodności:

Niniejszym 3mk Protection oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem

harmonizacyjnym: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym (3mk.global/manual).

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.

