



SafeCell

Batterie externe

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit :

3mk SafeCell™ est un powerbank polonais innovant équipé de la technologie révolutionnaire Semi-Solid State, qui offre un niveau de sécurité exceptionnel, supérieur à celui des batteries lithium-ion traditionnelles. L'appareil permet de charger simultanément jusqu'à 3 appareils en mode sans fil, filaire, et dispose d'un emplacement dédié pour Apple Watch. Le support intégré permet d'utiliser confortablement le smartphone pendant la charge.

Contenu de l'emballage :

- 3mk SafeCell™
- Manuel d'utilisation

Spécifications :

Nom du modèle : 3mk SafeCell™

Numéro de modèle :

Gris : 3MKSC4IN1SESOG

Beige : 3MKSC4IN1SESOG

Type de batterie : Semi-Solid State

Capacité nominale : 10000 mAh (38,5Wh)

Tension de la batterie : 3,85V

Capacité de sortie : 5800 mAh (5V/2.4A)

Entrée (USB-C / câble USB-C intégré) : 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Sortie (USB-C / câble USB-C intégré) : 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Charge sans fil du smartphone : 5W / 7,5W / 10W / 15W

Charge sans fil Apple Watch : 2,5W

Puissance de sortie totale : 5V–3A (max.)

Efficacité de conversion de l'énergie : ≥60%

Fonctions supplémentaires :

- câble USB-C intégré
- support intégré (stand)
- possibilité de charger 3 appareils simultanément
- emplacement dédié pour charger l'Apple Watch
- indicateur de niveau de charge LED

Compatibilité : Smartphones et autres appareils mobiles alimentés sans fil ou par câble USB-C

Matériau : Plastique ABS / silicone / aluminium

Temps de charge du powerbank de 0% à 100% : 3,5h (chargeur 18W)

Remarques :

En raison du processus de traitement, la capacité nominale de sortie est inférieure à la capacité de la batterie.

Règlement (UE) 2023/1542 sur les batteries :

Identifiant du fabricant de batteries (Art. 38(7)) :

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pologne

Catégorie et identifiant des batteries (Art. 38(6)) :

Batterie portable à usage général

Modèle de la cellule : 556280

Lieu de production des cellules :

678000 Baoshan City, Chine

Date de production de la batterie : 012026

Poids : environ 130-150 g (tout l'appareil) Cellule unique : ~70 g

Capacité : 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) / 3.85V

Chimie : Li-ion (oxyde de lithium, de nickel, de cobalt et de manganèse – NMC)

Substances dangereuses : Aucun (conformité à la directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863)

Moyen d'extinction : Eau, brume d'eau ou extincteur de classe D

Ressources critiques (>0,1% m/m) : Lithium, Cobalt, Graphite naturel

Utilisation de l'appareil :

Chargement du powerbank :

Connectez un câble USB-C ou un chargeur secteur au port USB-C du powerbank.

Lors du chargement, les LED indiquent le niveau d'énergie.

Chargement filaire :

Connectez l'appareil avec le câble USB-C intégré ou le port USB-C du powerbank.

Chargement sans fil des smartphones :

Assurez-vous que votre téléphone prend en charge la charge sans fil (les téléphones sans MagSafe nécessitent un étui avec MagSafe).

Placez le téléphone au centre du champ magnétique.

Ne pas utiliser des étuis de plus de 2 mm d'épaisseur - cela peut empêcher une charge correcte.

Chargement d'autres appareils avec un câble USB-C :

Si vous utilisez le câble USB-C intégré, connectez son extrémité à l'appareil à charger. Le chargement commencera automatiquement. Si vous utilisez votre propre câble, connectez-le au port USB-C situé sur le côté du powerbank.

Chargement de l'Apple Watch :

Placez la montre sur le champ de charge dédié, si le chargement ne commence pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Technologie Pass-Through :

Le powerbank est équipé de la technologie Pass-Through, ce qui signifie que vous pouvez charger à la fois le powerbank et les appareils qui y sont connectés en même temps.

Fonction de support :

Déployez le support intégré pour utiliser le téléphone en position verticale ou horizontale pendant la charge.

Indicateurs LED :

1 LED : faible niveau de batterie

2 à 4 LED : niveau moyen

5 LED : charge complète

Consignes de sécurité et d'utilisation :

Pour garantir une utilisation sûre et correcte du powerbank 3mk SafeCell™, il est impératif de respecter les règles ci-dessous. Le non-respect de ces règles peut entraîner des dommages au produit, des risques pour la santé ou la vie, et la perte de la garantie.

Chargement du powerbank :

Il est recommandé de charger le powerbank uniquement avec des chargeurs secteur de la marque 3mk ou d'autres chargeurs certifiés dont la puissance ne dépasse pas 33 W.

Pour le chargement, utilisez des câbles de la marque 3mk ou d'autres câbles de haute qualité, conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Évitez d'utiliser des chargeurs, câbles ou accessoires d'origine inconnue, endommagés ou non conformes aux normes.

Source d'alimentation :

Ne pas connecter le powerbank à des prises électriques surchargées, des multiprises ou des bandes d'alimentation qui : sont de mauvaise qualité, endommagées, d'origine inconnue, ou qui gèrent simultanément de nombreux appareils à forte consommation d'énergie.

Le produit doit être connecté uniquement à des installations électriques certifiées et fonctionnelles.

État technique du produit :

Ne pas charger ou utiliser le powerbank si : le boîtier est déformé, gonflé ou fissuré, si le produit dégage une odeur désagréable, de brûlé ou chimique, si le produit chauffe excessivement, s'il y a des fuites ou d'autres signes de dommages.

En cas d'apparition de l'un des symptômes ci-dessus, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Conditions d'utilisation :

Le powerbank doit être utilisé dans un environnement sec, à l'abri de l'humidité, de l'eau et des sources de haute température. Évitez d'exposer le produit à : l'action du feu, l'immersion dans l'eau, des chocs violents, des chutes, des écrasements ou des perforations. Le produit doit être conservé hors de portée des enfants.

Interdiction d'intervention :

Il est interdit de : ouvrir le boîtier, démonter le produit, modifier des éléments internes, effectuer des réparations par ses propres moyens.

Entretien et stockage :

Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, conservez le powerbank à environ 50% de charge. Effectuez un cycle complet de charge et de décharge tous les 2 mois.

Garantie :

Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect de ce produit par les utilisateurs peut entraîner une réduction de sa durée de vie ou des dommages, et tous les dommages résultants ne sont pas couverts par la garantie ou ne sont pas de la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage :

Le symbole du conteneur barré indique que les produits et batteries doivent être remis dans des points de collecte sélective désignés par les autorités locales à la fin de leur durée de vie. Cela permet de recycler et de traiter les déchets WEEE de manière à protéger les matériaux précieux et préserver la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité :

Par les présentes, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable : 2014/30/UE ; 2011/65/UE ; (UE) 2023/154. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

