



PowerMag Handy™

Powerbank

Bedienungsanleitung

DE

Produktpräsentation:

3mk PowerMag Handy™ ist eine kompakte magnetische Powerbank, die in Polen entworfen wurde und für das sichere und bequeme Laden von mobilen Geräten im Alltag entwickelt wurde. Das Gerät ist mit einem modernen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der einen stabilen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Fortgeschrittene Schutzsysteme schützen vor Überladung, Überhitzung und Kurzschlüssen. Die Powerbank ermöglicht das kabellose Laden eines Smartphones mithilfe eines magnetischen Ladefeldes sowie das kabelgebundene Laden über einen USB-C-Anschluss. Dank des kompakten Formats eignet sich die 3mk PowerMag Handy™ hervorragend für Reisen, die Arbeit und zu Hause.

Lieferumfang:

- 3mk PowerMag Handy™
- Bedienungsanleitung

Spezifikation:

Modellname: 3mk PowerMag Handy™
Modellnummer: 3MKPOMAHA
Batterietyp: Li-Polymer
Nennkapazität: 5000 mAh (19,25 Wh)
Batteriespannung: 3,85 V

Nennkapazität: 2800 mAh (5V/2,4A)

Eingang (USB-C): 5V–3A, 9V–2A

Ausgang (USB-C): 5V–3A, 9V–2,22A, 12V–1,67A

Kabelloses Laden des Smartphones: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Gesamtleistung: 5V–3A (max.)

Wirkungsgrad der Energieumwandlung: ≥60%

Zusätzliche Funktionen:

- kabelloses Laden des Smartphones
- magnetische Positionierung des Telefons
- LED-Ladezustandsanzeige

Kompatibilität: Smartphones und andere mobile Geräte,

die kabelloses Laden oder kabelgebundenes Laden über USB-C unterstützen

Material: ABS-Kunststoff

Ladezeit der Powerbank: ca. 2,5 Stunden (3mk 18W Ladegerät)

Hinweise:

Aufgrund des Energieverarbeitungsprozesses ist die Nennkapazität des Ausgangs geringer als die der Batterie.

Verordnung (EU) 2023/1542 zu Batterien:

Herstelleridentifikator der Batterie (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polen

Kategorie und Identifikator der Batterie (Art. 38(6)):

Tragbare Batterie für allgemeine Zwecke

Zellenmodell: 115252-5000

Standort der Zellproduktion:

341699 Ganzhou, China

Produktionsdatum des Produkts und der Batterie:

062026

Gewicht: ca. 130-150 g (gesamtes Gerät) Einzelzelle: ~64,61 g

Kapazität: 5000 mAh / 19,25 Wh / 3,85V

Chemie: Polymer Li-Ion (Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide - NMC)

Gefährliche Stoffe: Keine (SVHC < 0,1% gemäß REACH-Bericht)

Löschmittel: Wasser, Wasserdampf oder Klasse D Feuerlöscher

Kritische Rohstoffe (>0,1% m/m): Lithium, Kobalt, Natürliche Graphit

Gerätebedienung:

Laden der Powerbank:

Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss der Powerbank an und dann an das Netzladegerät.

Während des Ladevorgangs zeigen die LEDs den aktuellen Energielevel an.

Kabelgebundenes Laden:

Schließen Sie das Gerät über ein USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss der Powerbank an.

Das Laden beginnt automatisch nach dem Anschließen.

Kabelloses Laden des Smartphones:

Stellen Sie sicher, dass das Telefon kabelloses Laden unterstützt (Telefone ohne MagSafe benötigen eine Hülle mit MagSafe).

Platzieren Sie das Telefon zentral auf dem magnetischen Feld.

Verwenden Sie keine Hüllen, die dicker als 2 mm sind – sie könnten das ordnungsgemäße Laden verhindern.

Pass-Through-Technologie:

Die Powerbank ist mit Pass-Through-Technologie ausgestattet, was bedeutet, dass gleichzeitig die Powerbank und die daran angeschlossenen Geräte geladen werden können.

LED-Anzeigen:

1 LED – niedriger Batteriestand

2–3 LEDs – mittlerer Ladezustand

4 LEDs – vollständig aufgeladen

Sicherheits- und Bedienungsrichtlinien:

Um eine sichere und korrekte Verwendung der 3mk PowerMag Handy™ Powerbank zu gewährleisten,

müssen die folgenden Richtlinien unbedingt beachtet werden. Die Nichteinhaltung kann zu Schäden am Produkt, Gesundheits- oder Lebensgefahr und Verlust der Garantie führen.

Laden der Powerbank:

Es wird empfohlen, die Powerbank nur mit Netzladegeräten von 3mk oder anderen zertifizierten Ladegeräten mit entsprechenden Parametern zu laden.

Zum Laden sollten Kabel von 3mk oder andere hochwertige Kabel verwendet werden, die die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen.

Verwenden Sie keine Ladegeräte, Kabel oder Zubehör unbekannter Herkunft, beschädigte oder nicht den Standards entsprechende Utensilien.

Stromquelle:

Es wird nicht empfohlen, die Powerbank an überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten anzuschließen, die:

- von niedriger Qualität sind,
- beschädigt sind,
- unbekannter Herkunft sind,
- gleichzeitig mehrere Geräte mit hohem Stromverbrauch bedienen.

Das Produkt sollte nur an funktionierenden, zertifizierten Elektroinstallationen angeschlossen werden.

Technischer Zustand des Produkts:

Es ist verboten, die Powerbank zu laden oder zu verwenden, wenn:

- das Gehäuse deformiert, aufgebläht oder gebrochen ist,
- aus dem Produkt unangenehme Gerüche, Brandgeruch oder chemische Gerüche entweichen,
- das Produkt übermäßig heiß wird,
- sichtbare Leckagen oder andere Anzeichen von Beschädigungen vorliegen.

Im Falle von einem der oben genannten Symptome ist die Verwendung des Produkts sofort einzustellen.

Bedingungen für die Verwendung:

Die Powerbank sollte in einer trockenen Umgebung, fern von Feuchtigkeit, Wasser und hohen Temperaturen verwendet werden.

Das Produkt darf nicht ausgesetzt werden:

- Feuer,
- Eintauchen in Wasser,
- heftigen Stößen, Stürzen, Quetschungen oder Durchstechen.

Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Verbotenes Eingreifen:

Es ist nicht erlaubt, selbstständig:

- das Gehäuse zu öffnen,
- das Produkt zu demontieren,
- interne Elemente zu modifizieren,

- Reparaturen selbst durchzuführen.

Wartung und Aufbewahrung:

Bei längerer Nichtnutzung sollte die Powerbank bei einem Ladezustand von etwa 50% aufbewahrt werden.

Führen Sie alle zwei Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durch.

Garantie:

Unsachgemäße Verwendung oder falsche Platzierung dieses Produkts durch Benutzer kann die Lebensdauer verkürzen oder Schäden verursachen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt oder fallen nicht in die Verantwortung des Herstellers. Die Garantie deckt Fabrikationsfehler und Materialfehler ab. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling:

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers zeigt an, dass Produkte und Batterien nach Ablauf ihrer Lebensdauer an von den lokalen Behörden festgelegte Sammelpunkte zur getrennten Abfallentsorgung übergeben werden sollten. Dadurch werden die WEEE-Abfälle recycelt und in einer Weise verarbeitet, die wertvolle Materialien schont und die Gesundheit von Menschen und Umwelt schützt.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt den geltenden gemeinschaftlichen Harmonisierungsrechtsvorschriften entspricht: 2014/30/EU; 2011/65/EU. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar (3mk.global/manual).

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.

