



Incharge® Lumin 67W™

Chargeur

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit :

Chargeur compact GaN avec écran TFT, qui non seulement charge rapidement, mais affiche également en temps réel tous les paramètres de fonctionnement - tension, courant, puissance, température et temps de fonctionnement. Trois ports (2×USB-C, 1×USB-A) d'une puissance totale de 67 W avec une répartition intelligente de l'énergie permettent de charger simultanément un smartphone, une tablette et un ordinateur portable.

Pleine compatibilité avec les protocoles PD 3.0, QC 4+, PPS, SCP, AFC et FCP permet d'alimenter sans problème un iPhone, un Samsung, un MacBook, une Nintendo Switch ou un ultrabook. Des protections avancées et un suivi continu de la température garantissent une sécurité totale, et le boîtier compact et résistant s'adapte partout - à la maison, au bureau et en voyage.

Contenu de l'emballage :

- Incharge® Lumin 67W™
- manuel d'utilisation

Spécifications techniques :

Modèle : INCL67W1A2CTFT

Dimensions : 35,6 × 51,7 × 67,9 mm (sans la prise)

Poids : 164 g net

Couleur : Noir / Graphite

Matériau du boîtier : Matériau ignifuge (PC/ABS)

Technologie : GaN (nitrure de gallium)

Ports : 3 ports : 2×USB-C, 1×USB-A

Puissance totale : 67 W (65 W lors de l'utilisation simultanée)

Entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,6 A Max

Sortie USB-C1 / USB-C2 : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,35A (67 W Max), PPS : 3,3–11V/5A, 3,3–21V/3A (63 W Max)

Sortie USB-A : 5V/4,5A, 4,5V/5A, 9V/3A, 12V/2,5A, 20V/1,5A (30 W Max)

Protocoles pris en charge (USB-C) : Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0/3.0/4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, PPS

Protocoles pris en charge (USB-A) : Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0/3.0, AFC, FCP, SCP

Efficacité énergétique : ≥ 85 % sous charge nominale ; répond aux exigences des directives de l'UE pour les adaptateurs externes

Compatibilité : Smartphones (iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme et autres), tablettes (iPad, Android), ordinateurs portables (MacBook, ultrabooks Windows), power banks, consoles portables (Steam Deck, Nintendo Switch - mode portable), accessoires USB (par exemple, écouteurs TWS, haut-parleurs Bluetooth)

Instructions d'utilisation :

1. Branchez le chargeur dans une prise électrique :

Assurez-vous que la prise fonctionne et n'est pas endommagée.

2. Choisissez le port approprié :

Si vous chargez un ordinateur portable ou un appareil nécessitant une forte puissance – utilisez le port USB-C.

Si vous chargez un téléphone, des écouteurs, un haut-parleur ou d'autres accessoires – vous pouvez utiliser à la fois USB-C et USB-A.

3. Branchez le câble :

N'utilisez que des câbles en bon état et certifiés (de préférence des câbles 3mk d'origine)

4. Connectez l'appareil :

Le chargeur reconnaîtra automatiquement l'appareil branché et réglera la puissance – vous n'avez rien à configurer.

5. Surveillez l'écran TFT (en option) :

Sur l'écran, vous pouvez vérifier :

- combien de puissance chaque appareil consomme,
- la puissance totale de charge,
- la température de fonctionnement du chargeur,
- le temps de fonctionnement total.

Le bouton servant à changer les informations affichées se trouve sur le dessus du boîtier.

6. Chargez en toute sécurité :

Ne couvrez pas le chargeur durant son fonctionnement afin qu'il puisse se refroidir.

Si l'écran affiche une température élevée ou si vous sentez que le boîtier devient très chaud – débranchez le chargeur.

7. Après avoir terminé la charge, débranchez l'appareil :

Ne laissez pas le chargeur dans la prise sans nécessité pendant longtemps.

Instructions de sécurité :

- Utiliser uniquement à l'intérieur, dans des conditions sèches
- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Ne pas exposer l'appareil à une exposition directe au soleil ou à la pluie
- Ne pas brancher sur des multiprises surchargées ou des prises où trop d'appareils sont connectés
- Ne pas couvrir le chargeur pendant son fonctionnement
- Utiliser uniquement avec des câbles certifiés (PD/QC) et des câbles 3mk d'origine
- Ne pas utiliser de câbles ou d'appareils endommagés
- Protéger des enfants
- Ne pas ouvrir ni démonter l'appareil – risque d'électrocution
- En cas de surchauffe ou d'odeur étrange, débranchez immédiatement du réseau

Garantie :

Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect de ce produit par les utilisateurs peuvent entraîner une réduction de la durée de vie ou endommager le produit, et toutes les conséquences qui en découlent ne sont pas couvertes par la garantie ou la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage :

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et les batteries doivent être remis à des points de collecte sélective désignés par les autorités locales à la fin de leur cycle de vie. Ainsi, les déchets WEEE sont recyclés et traités de manière à préserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Sp. z o.o. déclare que ce produit est conforme à la législation communautaire harmonisée pertinente 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

