




Double Car Charger PD 135W™

|kroviklis

Naudojimo instrukcija

LT



Produkto išvaizda:

Ši automobilinė kroviklis susideda iš dviejų dalių:

- pagrindinis automobilinis kroviklis
- galinė sėdynių kroviklis

1. USB-C 3.0 PD 65W lizdas
2. USB-C PD 3.0 20W lizdas
3. USB-A QC 3.0 18W lizdas
4. 1.5m ilgio laidas
5. USB-C PD 3.0 30W lizdas
6. LED indikatorius
7. USB-C PD 3.0 20W lizdas
8. USB-A QC 3.0 18W lizdas
9. Atgalinis spaustukas

Produkto pristatymas:

Šis produktas yra dvigubas automobilinis kroviklis, turintis 135W galingumą, leidžiantis vienu metu krauti iki

6 įrenginių priekinėse ir galinėse automobilio sėdynėse. Abi kroviklio dalys turi po tris krovimo išvesties lizdus: 2 x USB-C ir 1 x USB-A. USB-C 65W lizdas leidžia įkrauti nešiojamuosius kompiuterius. Įrenginys turi apšvietimą, kad būtų lengviau jį rasti automobilyje.

Rinkinys:

- 3mk Double Car Charger PD 135W™
- Naudojimo instrukcija

Techninės specifikacijos:

- Modelio pavadinimas: 3mk Double Car Charger PD 135W™
 - Modelio numeris: CC001
 - Įtampos įvestis: DC 12V/24V
 - Įtampos išvestis: žemiau
- Priekinės sėdynės (85W):
- USB-C1: 5V-15V/3A, 20V/3.25A, PPS 3.3-11V/5A (PD 65W - naudojant 5A laidą)
- USB-C2: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W)
- USB-A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W)
- USB-C2+USB-A1: 5V/3A (20W)
- Galinės sėdynės (50W):
- USB-C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, PPS 3.3-11V/3A (PD 30W)
- USB-C4: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W)

USB-A2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W)

USB-C4+USB-A2: 5V/3A (20W)

- Išvesties srovė: 10A
- Išvesties galia: 135W
- Laido ilgis: 1.5m
- LED apšvietimas
- Energijos efektyvumas: 85%, USB-C1 65W 93%
- Medžiaga: ABS + PC
- Suderinama su dauguma telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ir kitų USB maitinimo įrenginių

Naudojimo instrukcija:

Jei naudojimo instrukcija įrenginių, kuriuos norite įkrauti, aiškiai nenurodo kitaip, atlikite šiuos veiksmus:

- Prijunkite automobilinį kroviklį prie automobilio;
- Prikabinkite kroviklį prie galinės sėdynės kišenės;
- Prijunkite įrenginį prie kroviklio atitinkamu laidu;
- Mėgaukitės saugiu bet kokių USB palaikančių įrenginių įkrovimu.

Pagrindinis automobilinis kroviklis prijungiamas prie priekinio cigarečių degiklio lizdo, kad būtų maitinti tiek pagrindinis kroviklis, tiek galinių sėdynių kroviklis.

Pagrindinis automobilinis kroviklis turi 3 USB lizdus su maksimaliu 85W galingumu, leidžiančiu įkrauti planšetinį kompiuterį, mobilųjį telefoną, nešiojamąjį kompiuterį - maksimaliai 3 įrenginius vienu metu. 1,5 metro ilgio laidas

sujungia pagrindinį automobilinį kroviklį su galinės sėdynės krovikliu. Galinis sėdynių kroviklis taip pat turi 3 USB lizdus su maksimaliu 50W galingumu, leidžiančiu įkrauti planšetinį kompiuterį, mobilųjį telefoną ir kitus USB maitinamus įrenginius - maksimaliai 3 įrenginius vienu metu.

Įspėjimai:

- Apsaugokite produktą nuo purvo, drėgmės ir perkaitimo ir naudokite tik sausuose patalpose.
- Neleiskite produkto nukristi ir neeksponuokite jo stipriems smūgiams.
- Nenaudokite produkto viršijant specifikacijose nurodytas galios ribas.
- Neapdorokite įrenginio jokia būdu. Tokie veiksmai pripažins garantiją negaliojančia.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis turi akivaizdžių pažeidimų.
- Naudokite produktą tik pagal jo paskirtį.
- Laikykitės šį produktą, kaip ir visus elektrinius produktus, vaikams nepasiekiamoje vietoje!
- Nenaudokite produkto šalia radiatorių arba kitų šilumos šaltinių, taip pat tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Pakuotės medžiagą išmeskite pagal vietinius reglamentus.

- Naudokite produktą tik vidutinėmis klimato sąlygomis.
- Nenaudokite produkto drėgnoje aplinkoje ir venkite purslų.
- Neatidarykite prietaiso ir nenutraukite jo naudojimo, jei jis pažeistas.
- Nepriklausomai nebandykite remontuoti ar taisyti produkto. Visi remonto darbai turėtų būti patikėti kvalifikuotiems specialistams.
- Neviršykite maksimalaus įtampos lizdų apkrovos.

Garantija:

Neteisingas produkto naudojimas arba netinkamas jo vietos parinkimas gali sumažinti tarnavimo laiką arba sukelti pažeidimus, o visi iš to kylančių pažeidimų nesuteikia garantijų ir neatleidžia gamintojo nuo atsakomybės. Garantija taikoma gamybos defektams ir medžiagų trūkumams. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

Informacija apie utilizavimą ir perdirbimą:

Šis simbolis ant produkto, baterijos, dokumentacijos ar pakuotės reiškia, kad produktai ir baterijos turi būti perduoti į atlieku surinkimo punktus, nustatytus vietos valdžios institucijų, pasibaigus jų eksploatavimo laikui. Taip atliekos WEEE yra perdirbamos ir tvarkomos taip,

kad būtų saugomi vertingi medžiagos ir saugoma žmonių sveikata ir aplinka.

Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Protection patvirtina, kad produktas atitinka atitinkamus bendruomenės suderintus teisės aktus. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas šioje svetainėje: 3mk.global/manual.

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

