



HARDY® Xplore 35™

TV laikiklis

Naudojimo instrukcija

LT

1. Bendrosios informacijos

3mk HARDY® Xplore 35™ sieninis laikiklis skirtas LCD/LED/OLED televizorių montavimui, atitinkančiam VESA standartą. Jis leidžia reguliuoti televizoriaus nuolydžio kampą ir atstumą nuo sienos. Prieš pradėdant montavimą, perskaitykite visą instrukciją ir paruoškite visus rinkinio elementus.

2. Rinkinio turinys (1 pav.)

- Sieninis laikiklis – 1 vnt.
- Televizoriaus montavimui skirtų varžtų rinkinys M4, M5, M6, M8 – 4 vnt.
- M10 kištukai – 4 vnt.
- M7 x 60 mm sieniniai varžtai – 4 vnt.
- Plokštelės/tarpinės (tarp jų plastikinės 11 mm atstumai) – 1 rinkinys.
- Niveliatorius – 1 vnt.
- Plokščias/rakto (priklausomai nuo partijos) – 1 vnt.
- Montavimo instrukcija – 1 vnt.
- Montavimo priedai

Instrukcijose esančios schemos yra iliustracinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikro rinkinio turinio.

3. Reikalingi įrankiai (2 pav.)

- Matavimo juosta
- Šeškas

- Kėlimo plaktukas
- Gręžtuvas
- Raktas (plokščias/įvorinis)
- Struktūrinių elementų detektorius (papildomai, montuojant prie sienos konstrukcijos)
- Zebras
- Ašmenys (tik montavimui į medieną)
- 4,5 mm grąžtas (tik medienai)
- 10 mm grąžtas (betonui/plytoms)

4. Techninė specifikacija

Modelis: 3mk HARDY® Xplore 35™
Diagnozės ekranas: 32"-70"
Maksimali apkrova: 35 kg
Maks. VESA: 400 x 400 mm
Nuolydžio reguliavimas (tilt): -5° / +8°
Sukimas (swivel): iki 180°
Atstumas nuo sienos: 50–400 mm
Metalinių elementų storis: apie 1,2–1,8 mm
Medžiaga: šalta valcuota plienas, apsauginė danga

5. Montavimo paruošimas

Patikrinkite VESA standartą, televizoriaus diagono ir svorį. Įsitinkite, kad siena/struktūrinis elementas turi tinkamą apkrovą.

Planuokite laidų maršrutą – reguliuojant rankeną palikite kabelį su rezervu.

Paruoškite visus įrankius ir montavimo elementus.

6. Sieninio laikiklio montavimas

- **Montavimas prie betono arba pilnavidurių plytų (3 pav.)**

Pridėkite sieninę plokštę pasirinktoje vietoje ir išlyginkite su niveliatoriumi. Pažymėkite vietas gręžimui. Gręžkite 10 mm (3/8") dydžio skylutes apie 65 mm gylyje. Nedarykite skylių siūlėse – skylės turi būti padarytos pilne medžiagoje. Įdėkite kištukus į skyles (jei reikia, švelniai prispauskite plaktuku). Priveržkite laikiklį prie sienos M8 x 60 mm varžtais. (Nepersistenkite su prisukimu).

- **Montavimas prie medinės konstrukcijos**

Rekomenduojame naudoti detektorių ir konsultuotis su specialistu, jei nesate tikri dėl sienos apkrovos. Pažymėkite angas ir atlikite vedimo angas 4,5 mm grąžtu. Priveržkite laikiklį prie medienos tinkamais varžtais, kontroliuodami lygį.

Pastaba: Nenaudokite kištukų montuojant ant medienos.

7. Televizoriaus elementų montavimas

- VESA išdėstymo nustatymas - VESA rankenų/gatvių montavimas (4 pav.)

Priklausomai nuo VESA skylių išdėstymo televizoriuje, gali prireikti papildomų rankenų/gatvių. Nustatykite televizoriaus montavimo varžtų VESA išdėstymą (pvz., 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 arba 400 x 200 mm). Jei VESA skylės tiesiogiai atitinka montavimo plokštę (paprastai iki 200 x 200 mm), praleiskite papildomų rankenų/gatvių montavimą. Jei reikalingas platesnis išdėstymas, priveržkite 4 rankas/gatves prie montavimo plokštės ir simetriškai nustatykite kampuose. 400 x 200 mm išdėstymui laikai nustatykite lygiagrečiai (horizontaliai), o 400 x 400 mm išdėstyti "X" modeliu. Po prisitaikymo priveržkite visus rankenų/gatvių tvirtinimo varžtus.

- Montavimo plokštės montavimas prie televizoriaus (5 pav.)

Pasirinkite varžtus, atitinkančius televizoriaus sriegį (M4/M5/M6/M8 – priklausomai nuo modelio). Jei reikia, naudokite tarpinės ir atstumai, kad išvengtumėte prispaudimo prie korpuso.

Pastaba: per ilgos varžtai gali sugadinti televizoriaus vidinius elementus.

Atkreipkite dėmesį, kad montavimo plokštė/elementas turi tinkamai laikytis – dalis neturi liestis su televizoriaus korpusu (pagal schemą).

8. Televizoriaus pakabinimas ir reguliavimas (6 pav.)

Rekomenduojama montuoti dviem žmonėms.

- Sujunkite laikiklio dalį po televizoriumi su rankenos dalimi ir užfiksukite jungtį varžtais.
- Atidžiai pakabinkite televizorių ant laikiklio ir įsitinkinkite, kad jis teisingai pritvirtintas.
- Nustatykite norimą atstumą nuo sienos (50–400 mm) ir nuolydžio kampą (-5° / +8°).
- Nustatykite sukimosi kampą kairėje/dešinėje (iki 180°) ir priveržkite užfiksuošanas varžtus, kad sustabdytumėte poziciją.

Patarimas: kas 2 mėnesius patikrinkite, ar visi varžtai yra tinkamai priveržti.

9. Saugumo įspėjimai

Montažas atliekamas tik pagal instrukcijas. Neviršykite maksimalaus leistino televizoriaus svorio (35 kg).

Nemodifikuokite laikiklio konstrukcijos ar montavimo elementų.

Nemontuokite laikiklio ant sienų, turinčių nepatikimą apkrovą.

Produktas nėra žaislas – laikykite elementus toliau nuo vaikų.

Gamintojas neatsako už žalą, atsirandančią dėl netinkamo montavimo ar naudojimo, nesusijusio su instrukcijomis.

10. Priežiūra ir laikymas

Valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite cheminių medžiagų ar abrazyvinių medžiagų. Laikykite sausoje vietoje.

11. Garantija

Produktas apima 24 mėnesių garantiją, kuri apima gamyklines ir medžiagų defektus. Žalos, atsiradusios dėl netinkamo montavimo ar naudojimo, nesusijusio su instrukcijomis, neapima garantija.

12. Informacija apie utilizaciją

Produktas turi būti utilizuojamas pagal vietinius atliekų tvarkymo teisės aktus. Baigus naudoti, perduokite

produktą atliekų rūšiavimo vietai. Metaliniai elementai yra tinkami perdirbimui.

Dizainas sukurtas Lenkijoje autoriui:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.