



## PowerMag Handy™

Energijos bankas

### Naudojimo instrukcija

LT

#### Produkto pristatymas:

3mk PowerMag Handy™ yra kompaktiška magnetinė nešiojamoji baterija, sukurta Lenkijoje, skirta saugiam ir patogiam mobilųjų įrenginių įkrovimui kasdien. Įrenginys įrengtas modernia ličio jonų baterija, užtikrinančia stabilų veikimą ir didelį patikimumą. Pažangios apsaugos sistemos saugo nuo perdozavimo, perkaitimo ir trumpojo jungimo. Powerbankas leidžia įkrauti išmanųjį telefoną belaidžiu būdu, naudojant magnetinį įkrovimo lauką, ir laidiniu būdu per USB-C prievadą. Dėl kompaktiškos formos 3mk PowerMag Handy™ puikiai tinka kelionėse, darbe ir namuose.

#### Rinkinys:

- 3mk PowerMag Handy™
- Naudojimo instrukcija

#### Specifikacijos:

Modelio pavadinimas: 3mk PowerMag Handy™  
Modelio numeris: 3MKPOMAHA  
Baterijos tipas: Li-polimeras  
Nominalioji talpa: 5000 mAh (19,25Wh)  
Baterijos įtampa: 3,85V  
Nominalioji talpa: 2800 mAh (5V/2,4A)  
Įėjimas (USB-C): 5V–3A, 9V–2A  
Išėjimas (USB-C): 5V–3A, 9V–2,22A, 12V–1,67A

Belaidis išmaniojo telefono įkrovimas: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Bendra išėjimo galia: 5V–3A (maks.)

Energetinio konversijos efektyvumas: ≥60%

Papildomos funkcijos:

– belaidis išmaniojo telefono įkrovimas

– magnetinis telefono pozicionavimas

– LED įkrovimo lygio indikatorius

Suderinamumas: Išmanieji telefonai ir kiti mobilieji

įrenginiai, palaikantys belaidį arba USB-C laidinį įkrovimą

Pagamavimo medžiaga: ABS plastikas

Baterijos įkrovimo laikas: apie 2,5 val. (3mk 18W įkroviklis)

Pastabos:

Atsižvelgiant į energijos apdorojimo procesą, nominalioji išėjimo talpa yra mažesnė už baterijos talpą.

#### ES taisyklės dėl baterijų (2023/1542):

Baterijos gamintojo identifikatorius (38(7) straipsnis):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Lenkija

Kategorija ir baterijos identifikatorius (38(6) straipsnis):

Nešiojama baterija bendram naudojimui

Elementų modelis: 656080-5000

Elementų gamybos vieta:

341699 Ganzhou, Kinija

Produkto ir baterijos pagaminimo data: 012026

Svoris: apie 130-150 g (viso įrenginio) Vienas elementas:

~64.61 g

Talpa: 5000 mAh / 19.25 Wh / 3.85V

Chemija: Li-ion polimeras (Ličio nikelio kobalto manganas oksidas - NMC)

Pavojingos medžiagos: Nėra (SVHC < 0.1% pagal REACH ataskaitą)

Gaisro gesinimo priemonė: Vanduo, vandens rūkas arba D klasės gaisro gesintuvas

Kritinės žaliavos (>0,1% m/m): Ličio, Kobalto, Natūralus grafitas

#### Įrenginio valdymas:

Powerbanko įkrovimas:

Prijunkite USB-C kabelį prie powerbanko USB-C prievado, o tada prie maitinimo adapterio.

Įkrovimo metu LED lemputės rodo dabartinį energijos lygį.

Laidinį įkrovimą:

Prijunkite įrenginį prie powerbanko USB-C prievado naudojant USB-C kabelį.

Įkrovimas prasidės automatiškai, kai bus prijungtas.

Belaidis išmaniojo telefono įkrovimas:

Įsitikinkite, kad telefonas palaiko belaidį įkrovimą (telefonai be MagSafe reikalauja MagSafe dėklo).

Patalpinkite telefoną centriškai ant magnetinio lauko.

Nenaudokite dėklų, kurie yra storesni nei 2 mm – jie gali trukdyti tinkamai įkrauti.

Pralaidumo technologija:

Powerbankas aprūpintas pralaidumo technologija, todėl vienu metu galima įkrauti ir powerbanką, ir prie jo prijungtus įrenginius.

LED indikatoriai:

1 lemputė – žemas baterijos lygis

2-3 lemputės – vidutinis įkrovimo lygis

4 lemputės – visiškai įkrauta

#### Saugos ir naudojimo taisyklės:

Norint užtikrinti saugų ir teisingą 3mk PowerMag Handy™ naudojimą, būtina griežtai laikytis šių taisyklių. Neteisingas jų laikymasis gali sukelti produkto pažeidimą, sveikatos ar gyvybės pavojų bei garantijos praradimą.

Powerbanko įkrovimas:

Rekomenduojama įkrauti powerbanką tik 3mk markės maitinimo adapteriais arba kitais sertifikuotais adapteriais, turinčiais tinkamus parametrus.

Įkrovimui naudokite 3mk markės kabelius arba kitus aukštos kokybės kabelius, atitinkančius galiojančius saugos standartus.

Nenaudokite neaiškios kilmės, sugadintų įkroviklių, kabelių ar priedų.

Maitinimo šaltinis:

Nerekomenduojama prijungti powerbanko prie perkrautas elektros lizdų, ilginimo laidų ar maitinimo juostų, kurios:

– yra prastos kokybės,

– yra sugadintos,

– yra neaiškios kilmės,

– vienu metu aptarnauja daugybę didelės galios įrenginių.

Produktas turi būti prijungtas tik prie veikiančių, sertifikuotų elektros tinklų.

Produkto techninė būklė:

Negalima įkrauti ar naudoti powerbanko, jei:

– korpusas deformuotas, išsipūtęs ar įtrūkęs,

– iš produkto sklinda nemalonūs kvapas, deginimo ar cheminės medžiagos kvapas,

– produktas per daug įkaista,

– matomi nuotėkiai ar kiti pažeidimų požymiai.

Jei pasireiškia bet kuris iš aukščiau minėtų simptomų, nedelsdami nustokite naudoti produktą.

Naudojimo sąlygos:

Powerbanką naudokite sausoje aplinkoje, toliau nuo drėgmės, vandens ir aukštos temperatūros šaltinių.

Negalima eksponuoti produkto:

– ugnies poveikiui,

– panardinimui į vandenį.

– stipriems smūgiams, kritimams, spaudimui ar pradirimui.

Produktas turi būti laikomas nepasiekiamoje vietoje vaikams.

Intervencijos uždraudimas:

Neleiskite savavališkai:

– atidaryti korpuso,

– demontuoti produkto,

– modifikuoti vidinių komponentų,

– atlikti remontus savarankiškai.

Priežiūra ir laikymas:

Ilgai nenaudojant, laikykite powerbanką su maždaug 50% įkrovimo lygiu.

Kartą per 2 mėnesius atlikite visą įkrovimo ir iškrovimo ciklą.

#### Garantija:

Neteisingas naudotojų naudojimas ar netinkamas šio produkto laikymas gali sutrumpinti tarnavimo laiką arba sukelti pažeidimų, o visi tokie pažeidimai nebus garantuoti ar nebus gamintojo atsakomybės. Garantija apima gamyklinius defektus ir medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

#### Atliekų šalinimo ir perdirbimo informacija:

Perkirsto šiukšlių simbolis rodo, kad produktai ir baterijos turėtų būti perduodami į vietinius atliekų perdirbimo taškus po jų naudojimo laikotarpio. Taip šios WEEE atliekos yra perdirbamos ir apdorojamos taip, kad būtų apsaugoti vertingi išteklių ir žmonių sveikata bei aplinka.

#### Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Protection deklaruojama, kad produktas atitinka atitinkamą ES teisės aktą: 2014/30/ES; 2011/65/ES. Išsamiai atitikties deklaracija yra prieinama adresu (3mk.global/manual).

#### Sukurtas Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

**Pagaminta Kinijoje.**

