



incharge® Globe 45W™

Chargeur

Mode d'emploi

FR

1. Présentation du produit

L'appareil combine la polyvalence de l'adaptateur 4 en 1 (EU/UK/US/AUS) avec la puissance et l'efficacité de la technologie GaN, permettant une charge rapide et sécurisée des smartphones, tablettes et ordinateurs portables dans plus de 210 pays à travers le monde. Grâce à deux ports USB-C avec Power Delivery jusqu'à 45 W, vous pouvez alimenter simultanément vos appareils – à la maison, au bureau ou en voyage.

2. Contenu de l'emballage

- Chargeur réseau avec prises intégrées (EU / UK / US / AUS).
- Manuel d'utilisation.

3. Spécifications techniques - chargeur :

Nom du modèle : 3mk incharge® Globe™

Tension d'entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A

Sortie USB-C1 / C2 : 3,3–16V=2.8A (PPS), 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A (Max 45 W)

Sortie simultanée (C1 + C2) : 25 W + 20 W

Puissance maximale : 45 W

Technologie : GaN (nitrure de gallium)

Types de prises : EU / UK / US / AUS (compatibilité 150+ pays)

Matériau du boîtier : PC/ABS ignifuge

Certificats : CE, UKCA, RoHS

4. Compatibilité des appareils :

Smartphones (iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, Pixel, Oppo, etc.)

- Tablettes (iPad, Galaxy Tab, Huawei MatePad)
- Ordinateurs portables (MacBook Air, ultrabooks jusqu'à 45 W)

- Consoles portables (Nintendo Switch)
- Powerbanks, écouteurs TWS, haut-parleurs Bluetooth

- Appareils photo, GPS, tondeuses

5. Mode d'emploi :

1. Sélectionnez la prise appropriée (EU / UK / US / AUS) et retirez-la du boîtier.
2. Insérez l'adaptateur dans une prise murale.
3. Connectez l'appareil au port USB-C (C1 ou C2) avec un câble compatible avec la charge rapide.
4. Le chargeur ajustera automatiquement la puissance à l'appareil connecté.
5. Après utilisation, retirez le chargeur de la prise et rangez la prise.

6. Avertissements de sécurité :

- L'adaptateur ne convertit pas la tension – l'appareil doit être conforme à la tension locale.
- Ne pas utiliser si le boîtier est endommagé.
- Ne pas utiliser avec des appareils nécessitant une mise à la terre.
- Ne pas exposer à l'eau, à l'humidité ou à des températures élevées.
- Ne pas toucher avec des mains mouillées.
- Ne pas utiliser avec des appareils nécessitant plus de 2500 W à 250 V ou 1000 W à 100 V.
- Tenir hors de portée des enfants.
- À usage intérieur uniquement.

7. Garantie :

Une utilisation incorrecte ou un placement inadéquat de ce produit par les utilisateurs peut réduire sa durée de vie ou l'endommager, et tous les dommages en résultant ne sont pas couverts par la garantie et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices cachés. La garantie du fabricant est de 24 mois.

8. Informations sur l'élimination et le recyclage :

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et les batteries

doivent être remis à des points de collecte sélective désignés par les autorités locales à la fin de leur durée de vie. Cela permet le recyclage des déchets WEEE et leur traitement de manière à protéger les précieuses matières et la santé humaine ainsi que l'environnement.

9. Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Sp. z o.o. déclare que ce produit est conforme à la législation communautaire harmonisée appropriée 2014/53/UE ; 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

10. Pays compatibles :

- USA Plug (Type A)
- UK Plug (Type G)
- AUS Plug (Type I)
- EU Plug (Type C)

USA Plug (Type A)

Samoa américaine, Anguilla, Antilles, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Cambodge, Canada, Îles Caïmans, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Japon, Jamaïque, Laos, Liban, Libéria, Maldives, Mexique, Micronésie, Montserrat,

Pays-Bas, Nicaragua, Niger, Okinawa (Japon), Panama, Pérou, Philippines, Porto Rico, Saint-Vincent, Arabie Saoudite, Tahiti, Taïwan, Thaïlande, États-Unis, Venezuela, Vietnam, Îles Vierges (US & Britanniques), Yémen.

AUS Plug (Type I)

Samoa américaine, Argentine, Australie, Chine, Salvador, Fidji, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nouvelle-Zélande, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent, Tadjikistan, Tonga, Uruguay.

UK Plug (Type G)

Bahreïn, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroun, Îles Anglo-Normandes, Chypre, Dominique, Salvador, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Irak, Irlande, Île de Man, Jordanie, Koweït, Liban, Macao, Malawi, Malaisie, Maldives, Malte, Maurice, Myanmar, Nigéria, Oman, Qatar, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Arabie Saoudite, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Tanzanie, Ouganda, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

EU Plug (Type C)

Albanie, Algérie, Angola, Argentine, Autriche, Açores, Îles Baléares, Bangladesh, Belgique, Bolivie, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Îles Canaries, Cap-Vert, République Centrafricaine, Îles Anglo-Normandes, Chili, Comores, Congo, Croatie, Côte d'Ivoire, Chypre, Danemark, Djibouti, Égypte, Salvador,

Guinée Équatoriale, Érythrée, Îles Féroé, Finlande, France, Gabon, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guadeloupe, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Israël, Italie, Kazakhstan, Corée, Koweït, Laos, Liban, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Madère, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Monaco, Maroc, Mozambique, Myanmar, Népal, Pays-Bas, Niger, Norvège, Oman, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Sénégal, Somalie, Espagne, Soudan, Surinam, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vietnam, Zambie.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

