



FlowBuds 6.0™

Bezdrôtové slúchadlá

Návod na použitie

SK

Návod na použitie FlowBuds 6.0™

3mk FlowBuds 6.0™ Bezdrôtové slúchadlá

1. Predstavenie produktu:

Bezdrôtové slúchadlá typu TWS sú určené na bezdrôtové prehrávanie zvuku a uskutočňovanie telefonických hovorov pomocou technológie Bluetooth v kombinácii so kompatibilnými zariadeniami. Produkt je určený výhradne na spotrebiteľské použitie. Nie je osobným ochranným prostriedkom a neposkytuje ochranu sluchu. Produkt treba používať v súlade s účelom popísaným v tomto návode.

2. Súčasť balenia:

- 3mk FlowBuds 6.0™
- nabíjacie puzdro,
- návod na použitie,
- vymeniteľné štipule.

3. Technická špecifikácia:

- **Názov:** 3mk FlowBuds 6.0
- **Model:** TWS-FLOW-02B/TWS-FLOW-02W/TWS-FLOW-02P/TWS-FLOW-02G/TWS-FLOW-02L/TWS-FLOW-02S
- **Verzia Bluetooth:** 6.0
- **Audo kodeky:** SBC, AAC

- **Frekvenčný rozsah:** 2402 MHz-2480 MHz
- **Veľkosť reproduktora:** 6 mm
- **Impedancia:** 16 Ω
- **Nabíjaci port:** USB-C
- **Frekvenčný rozsah:** 20-20.000 Hz
- **Čas nabíjania slúchadiel:** 1h
- **Čas nabíjania nabíjacieho puzdra:** 2h
- **Čas prehrávania:** cca 4h (20h s nabíjacím puzdrom)
- **Čas pohotovostného režimu:** až 100 hodín
- **Kapacita batérie slúchadiel:** 25 mAh
- **Kapacita batérie nabíjacieho puzdra:** 230 mAh
- **Dosah Bluetooth:** 10 m

- **Prúd nabíjania slúchadiel:** 0.025A
- **Prúd nabíjania nabíjacieho puzdra:** 0.2A
- **Maximálny vysielač výkon:** 5mW
- **Menovité napätie batérie:** DC 5V
- **Úroveň akustického tlaku (SPL):** 99 dB
- **Menovité napätie a vstupný prúd:** DC 5V, 0.2A
- **Stupeň ochrany:** IPX4 (podľa normy EN 60529).
- **Kategória a model batérie:** Prenosná batéria všeobecného použitia 701230/400909
- **Výrobca batérie:** 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski

- **Miesto výroby:** Suizhou City, Hubei Province, Čína
- **Dátum výroby:** 062026

- **Hmotnosť batérie:** 4,9 g (pre článok 701230) / 0,9g (pre článok 400909)

- **Kapacita batérie:** 230 mAh (puzdro) / 25 mAh (slúchadlá)

- **Chemické zloženie batérie:** Lithium-ion polymer
- **Nebezpečné látky v batérii:** žiadne, okrem štandardných Cd, Hg, Pb

- **Prostriedok na hasenie:** Hasiaci prášok ABC, CO2
- **Kritické suroviny (koncentrácia >0.1%):** Litio, prírodný grafit

4. Návod na použitie:

Ak návod na použitie zariadení, ktoré chcete nabíjať, výslovne neuvádza inak, postupujte nasledovne: Na nabíjanie odporúčame používať kábel 3mk typu-C na nabíjanie. Nesmiete používať nabíjačky ani technológie rýchleho nabíjania, pokiaľ nie je uvedené inak v špecifikácii produktu. Pred prvým použitím slúchadiel je potrebné nabíjať nabíjacie puzdro. Kontrolné diódy nabíjacieho puzdra blikajú počas nabíjania puzdra pomocou kábla USB-C. Po úplnom nabití diódy prestanú blikáť a svietia stálym svetlom.

Nabíjanie slúchadiel: Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby ste ich nabili, keď signalizujú nízku úroveň nabitia.

Funkcie ľavého slúchadla:

- **Kratké stlačenie (1 klik):** pauza/obnovenie prehrávania skladby
- **Kratké stlačenie (2 kliky):** zníženie hlasitosti
- **Kratké stlačenie (3 kliky):** prechod na predchádzajúcu skladbu
- **Dlhou stlačení (2-sekundový stisk):** aktivácia hlasového asistenta

Funkcie pravého slúchadla:

- **Kratké stlačenie (1 klik):** pauza/obnovenie prehrávania skladby
- **Kratké stlačenie (2 kliky):** zvýšenie hlasitosti
- **Kratké stlačenie (3 kliky):** prechod na ďalšiu skladbu
- **Dlhou stlačení (2-sekundový stisk):** aktivácia hlasového asistenta

Funkcie telefonovania:

- **Kratké stlačenie (1 klik):** prijatie/ukončenie telefonického hovoru.
- **Dlhou stlačení (2-sekundový stisk):** odmietnutie hlasového hovoru.

Zapínanie slúchadiel:

1. Otvorenie krytu puzdra, vyberte slúchadlá, slúchadlá sa automaticky zapnú.
2. Aby ste zapli slúchadlá v pohotovostnom režime, stlačte obe slúchadlá na 2 sekundy.

Vypínanie slúchadiel:

1. Umiestnite slúchadlá do puzdra, potom ho zatvorte, slúchadlá sa vypnú.

5. Informácie o bezpečnosti:

2. Stlačte a držte obe slúchadlá 6 sekúnd, aby ste vypnuli slúchadlá.

Bluetooth párovanie: Po vybratí slúchadiel z puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú a začne blikáť dióda, potom kliknite na názov Bluetooth "3mk FlowBuds 6.0" vo vašom telefóne alebo inom zariadení, aby ste sa pripojili.

Párovanie Bluetooth iného zariadenia:

1. Ak je v blízkosti už predtým spárované zariadenie, prejdite do nastavení Bluetooth a odpojte aktuálne pripojenie ku slúchadlám, potom sa prepnú do režimu párovania a môžete ich znova vyhľadať a spárovať s iným zariadením.

2. Ak predtým spárované zariadenie nie je v blízkosti, postupujte podľa kapitol „Bluetooth párovanie“.

Prepnúť medzi spárovacími zariadeniami:

Prejdite do nastavení Bluetooth a odpojte aktuálne pripojenie ku slúchadlám, potom prejdite do nastavení Bluetooth zariadenia, s ktorým chcete pracovať, a potom vyberte „Pripojiť“.

Zabudnúť párovanie Bluetooth: Keď sú slúchadlá zapnuté a nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu, rýchle päťnásobné kliknutie na tlačidlo na akýchkoľvek slúchadlách spôsobí vymazanie uloženého zoznamu párovania Bluetooth.

6. Informácie o bezpečnosti:

Pred začatím používania a využívaním slúchadiel si prečítajte nasledujúce tipy na maximálne využitie ich možností a vyhnite sa nebezpečným alebo nezákonným situáciám.

Strata sluchu: Počúvanie zvuku pri vysokej hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch. Pri používaní slúchadiel na počúvanie hudby alebo uskutočňovanie hovorov sa odporúča používať minimálnu hlasitosť potrebnú na hudbu alebo hovory, aby sa predišlo poškodeniu sluchu. Expozícia hlasným zvukom počas šoférovania môže rozptýliť pozornosť vodiča a môže dôjsť k nehode.

Prostredie používania:

- Nie je povolené používať zariadenie na miestach s prachom, silným znečistením, malou plochou alebo v blízkosti magnetických polí, aby sa predišlo poruchám vnútorných obvodov zariadenia.
- Pri inštalácii zariadenia sa vyhnite silným magnetickým poliám alebo elektrickým zariadeniam so silným magnetickým poľom, ako sú rúry a chladničky.
- Nie je povolené používať zariadenie počas búrky. Búrka s bleskami môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo ohrozovať elektrickým šokom.
- Zariadenie by sa malo používať pri teplotách -15°C až +35°C a uchovávať pri teplotách -20°C až +60°C. Príliš vysoká alebo nízka teplota prostredia môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Bezpečnosť batérie:

- Nie je povolené demontovať ani modifikovať batériu, ani namáčať ju do vody a iných kvapalín, aby sa predišlo úniku batérie, výbuchu alebo požiaru.
- Nie je povolené hádzať batériu, drtiť ju ani prepichovať. To môže spôsobiť interné skraty a

prehriatie.

- Zariadenie je vybavené nevymeniteľnou, vstavanou batériou. Batériu nie je povolené vymieňať samostatne, aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo zariadenia.
- Pri nabíjaní slúchadiel, ak sú mokré od potu atď., sa kontakty nabíjania môžu korodovať. Utrite vlhkosť suchou, mäkkou handričkou a nechajte vyschnúť prirodzene pred opätovným nabíjaním.
- Nie je povolené nechať slúchadlá vo vrecku pri praní odevov.
- Výmene batérie: Vzhľadom na potrebu zabezpečiť ochranu proti vnikaniu vody (IPX4) a bezpečnosť používania je zabudovanie akumulátor pre konečného používateľa nevymeniteľný. Výmenu môže vykonať iba personál s odbornými kvalifikáciami.

Bezpečnosť pri nabíjaní: Počas nabíjania zariadenia, by mal byť napájací zdroj nainštalovaný v blízkosti zariadenia a mal by byť ľahko prístupný. Po ukončení nabíjania alebo ak sa nabíjanie neuskutočňuje, je potrebné odpojiť nabíjačku od zariadenia a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

7. Informácie o likvidácii a recyklácii:

1. Slúchadlá by mali byť uchovávané na suchom/vetranom mieste a mali by byť chránené pred kontaktom s olejom, vodnou parou, vlhkosťou a prachom, aby sa nezhoršil výkon produktu.

odpady WEEE recyklované a spracované spôsobom, ktorý chráni cenné materiály, ľudské zdravie a životné prostredie.

8. Vyhlásenie o súlade:

Týmto 3mk Protection vyhlasuje, že produkt je v súlade s relevantným komunitným harmonizačným právom: 2014/53/EÚ; 2023/1542; RoHS 2011/65/EÚ (2015/863). Úplný text vyhlásenia o súlade je k dispozícii na nasledovnej webovej adrese (3mk.global/manual).

Navrhnuté v Poľsku: 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski VAT ID PL 6222833086 3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.

