



Hyper Car Power Transmitter™

Transmissor FM

Instruções de utilização

PT




Diagrama do produto (elementos):

1. Interruptor de luz
2. Música anterior
3. Botão Telefone/Música
4. Música seguinte
5. Indicador luminoso
6. Carga rápida QC3.0
7. Microfone (MIC)
8. Display LED
9. Carga rápida PD

Apresentação do produto:

3mk Hyper Car Power Transmitter™ é um transmissor FM metálico com função de kit de viva-voz, player de música e carregador rápido de 48W. Permite transmitir música e chamadas para o sistema de áudio do carro enquanto carrega dois dispositivos simultaneamente.

Com Bluetooth 5.3 e faixa de 87,5-108,0 MHz oferece conexão estável e som limpo. Suporta carregamento rápido (PPS, QC 3.0, PD 3.0), e a iluminação LED RGB permite personalização.

Conteúdo da embalagem:

- 3mk Hyper Car Power Transmitter™
- Manual do usuário

Especificações técnicas:

Nome do modelo: 3mk Hyper Car Power Transmitter™

Número do modelo: TR-48W-1A1C

Tecnologia de conexão: Bluetooth 5.3

Faixa de frequência do Bluetooth: 2402-2480 MHz

Potência máxima de saída do Bluetooth RF (E.I.R.P): ≤ 3 dBm

Distância efetiva do Bluetooth: 10 m

Frequência FM: 87,5 MHz-108,0 MHz

Tensão de entrada: 12V-24V DC

Corrente de entrada: 4.2A

Corrente de saída:

- **USB-A:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 3.0 max 18W)
- **USB-C:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (PD 3.0 max 30W)
- **USB-A + USB-C:** max 48W

PPS: 3,3V-11V/3A

Conectores: 1 x USB-A, 1 x USB-C

Potência máxima de rádio: (ERP) ≤ 50 nW (-43 dBm)

Material: Carcaça metálica feita de liga de zinco

Características do produto:

- Transmissão de áudio Bluetooth, FM
- Compatível com a maioria de smartphones e tablets, bem como outros dispositivos alimentados por portas USB-A/USB-C
- Suporte a QC 3.0, QC 2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A e outros protocolos de carregamento
- Suporte a formatos de música: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC
- Suporte a kit de viva-voz Bluetooth, transmissão de voz, música, navegação
- Proteção contra sobretensão, curto-circuito, corrente, temperatura
- Alarme de baixa tensão
- Sete LEDs coloridos
- Conexão automática

Manual do usuário:

1. Insira o produto no acendedor de cigarro do carro após ligar o veículo. O produto ligará automaticamente ao ser inserido e exibirá a frequência.
2. Ative o rádio FM do carro e selecione uma faixa FM livre.

3. Ajuste a frequência do produto para a frequência do rádio do carro.

4. Ative o Bluetooth no telefone, procure o dispositivo Bluetooth "BC76" e conecte.

5. Após a conexão bem-sucedida, você pode tocar música, navegar ou fazer/receber chamadas.

Ajuste da frequência FM:

1. Pressione e segure o botão principal para entrar no modo FM.

2. Pressione o botão de setas para aumentar ou diminuir a frequência, aguarde 3 segundos para confirmar automaticamente e salvar a frequência ou pressione brevemente o botão principal para confirmar.

Ajuste de volume:

Um longo pressionamento da seta esquerda diminui o volume, enquanto a seta direita aumenta o volume.

Controle de música:

- **Pausa/Reprodução:** clique no botão principal
- **Música anterior:** clique na seta para a esquerda
- **Música seguinte:** clique na seta para a direita

Fazendo/Recebendo chamadas:

- **Recebendo chamada:** clique no botão principal

- **Desconectar chamada:** clique no botão principal
- **Rediscagem:** clique duas vezes no botão principal
- **Rejeitar chamada:** pressione e segure o botão principal

Iluminação ambiente:

- **Alternar luz monocromática:** clique no botão "luz"
- **Alternar luz variável:** pressione e segure o botão "lâmpada"

Dicas:

1. Não configure um volume muito alto no rádio (geralmente 18 ou abaixo) para evitar o aumento do ruído de retorno.
2. Embora a potência de transmissão deste produto seja relativamente alta, é melhor evitar a frequência com um sinal local forte para obter melhor qualidade de som.

Precauções:

1. Proteger de crianças: risco de asfixia, choque elétrico ou ingestão de pequenas peças.
2. Evitar contato com água: risco de choque elétrico, danos à eletrônica ou curto-circuito.
3. Não usar produto danificado. Peças danificadas podem representar risco para o usuário.

4. Não expor a temperaturas extremas: risco de superaquecimento, explosão ou incêndio.
5. Avisos: Não desmontar, manter fora do alcance das crianças, não usar em temperaturas extremas.

Garantia:

O uso inadequado ou a colocação indevida deste produto pelos usuários pode resultar na redução da vida útil ou danos, e qualquer dano resultante não está coberto pela garantia ou não é de responsabilidade do fabricante. A garantia cobre defeitos de fabricação e materiais. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem:

O símbolo do recipiente de lixo cruzado no produto, bateria, documentação ou embalagem indica que produtos e baterias devem ser entregues a pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais após o término do seu ciclo de vida. Isso garante que os resíduos de EEE sejam reciclados e tratados de maneira a proteger materiais valiosos e a saúde humana e ambiental.

Declaração de conformidade:

Pela presente, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária harmonizada aplicável: 2014/53/UE, 2011/65/UE. O

texto completo da declaração de conformidade está disponível em: 3mk.global/manual.

Projeto na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricado na China.

