



SafeCell™

Carregador portátil  
Instruções de utilização

PT

#### Apresentação do produto:

3mk SafeCell™ é um powerbank inovador polaco equipado com a tecnologia revolucionária Semi-Solid State, que oferece um nível de segurança excepcional que ultrapassa as baterias de lítio convencionais. O dispositivo permite carregar simultaneamente até 3 dispositivos em modo sem fio, com fio e possui um campo dedicado para Apple Watch. O suporte embutido permite usar o smartphone confortavelmente durante o carregamento.

#### Conteúdo da embalagem:

- 3mk SafeCell™  
- Manual de instruções

#### Especificações:

Nome do modelo: 3mk SafeCell™

Número do modelo:

Cinza: 3MKSC4IN1SESOG

Bege: 3MKSC4IN1SESOB

Tipo de bateria: Semi-Solid State

Capacidade nominal: 10000 mAh (38,5Wh)

Tensão da bateria: 3,85V

Capacidade nominal: 5800 mAh (5V/2.4A)

Entrada (USB-C / cabo USB-C embutido): 5V–3A 9V–2A 12V–1,5A

Saída (USB-C / cabo USB-C embutido): 5V–3A 9V–2,22A 10V–2,25A 12V–1,67A

Carregamento sem fio para smartphones: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Carregamento sem fio para Apple Watch: 2,5W

Potência total de saída: 5V–3A (máx.)

Eficiência da conversão de energia: ≥60%

Recursos adicionais:

– cabo USB-C embutido

– suporte embutido

– capacidade de carregar 3 dispositivos simultaneamente

– campo dedicado para carregar Apple Watch

– indicador de nível de carga LED

Compatibilidade: Smartphones e outros dispositivos móveis carregados sem fio ou via cabo USB-C

Material de construção: Plástico ABS / silicone / alumínio

Tempo de carregamento do powerbank de 0% a 100%:

3,5h (carregador 18W)

Instruções:

Devido ao processo de fabricação, a capacidade nominal de saída é inferior à capacidade da bateria.

#### Regulamento (UE) 2023/1542 sobre baterias:

Identificador do Fabricante da Bateria (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polônia

Categoria e Identificador da Bateria (Art. 38(6)):

Bateria portátil de uso geral

Modelo da célula: 556280

Localização da Produção da Célula:

678000 Baoshan City, China

Data de produção da bateria: 012026

Peso: aprox. 130-150 g (todo o dispositivo) Célula única: ~70 g

Capacidade: 10.000 mAh / 37Wh (2x 5000 mAh cells) / 3.85V

Química: Li-ion (óxido de lítio, níquel, cobalto e manganês - NMC)

Substâncias Perigosas: Nenhuma (conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863)

Agente Extintor: Água, névoa de água ou extintor de classe D

Matérias-primas Críticas (>0,1% m/m): Lítio, Cobalto, Grafite natural

Operação do aparelho:

Carregamento do powerbank:

Conecte o cabo USB-C ou o carregador de parede à porta USB-C do powerbank.

Durante o carregamento, os LEDs indicam o nível de energia.

Carregamento com fio:

Conecte o dispositivo ao cabo USB-C embutido ou à porta USB-C do powerbank.

Carregamento sem fio para smartphones:

Certifique-se de que o telefone suporta carregamento sem fio (telefones sem MagSafe requerem capa com MagSafe).

Coloque o telefone centralizado no campo magnético.

Não utilize capas mais grossas que 2 mm – isso pode impedir o carregamento adequado.

Carregamento de outros dispositivos via cabo USB-C:

Se você estiver usando o cabo USB-C embutido, conecte a extremidade ao dispositivo que está sendo carregado. O carregamento começará automaticamente. Se estiver usando seu próprio cabo, conecte-o à porta USB-C localizada na lateral do powerbank.

Carregamento do Apple Watch:

Coloque o relógio no campo de carregamento dedicado, se o carregamento não iniciar automaticamente, pressione o botão de ligar.

Tecnologia Pass-Through:

O powerbank é equipado com tecnologia Pass-Through, o que significa que você pode carregar tanto o powerbank quanto os dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Função de suporte:

Desdobre o suporte embutido para usar o telefone na posição vertical ou horizontal durante o carregamento.

Indicadores LED:

1 LED: baixa bateria

2–4 LEDs: nível médio

5 LEDs: carga completa

#### Regras de segurança e uso:

Para garantir o uso seguro e correto do powerbank 3mk SafeCell™, é imperativo seguir as regras abaixo. Ignorar essas regras pode causar danos ao produto, risco à saúde ou vida e perda da garantia.

Se ocorrer qualquer um dos sintomas acima, interrompa imediatamente o uso do produto.

Condições de uso:

O powerbank deve ser usado em um ambiente seco, longe da umidade, água e fontes de alta temperatura. Não exponha o produto a: fogo, submersão em água, choques fortes, quedas, esmagamento ou perfuração. O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Proibição de intervenção:

Não é permitido: abrir a carcaça, desmontar o produto, modificar componentes internos ou realizar reparos por conta própria.

Manutenção e armazenamento:

Se não for usado por um período prolongado, armazene o powerbank com cerca de 50% de carga.

A cada 2 meses, execute um ciclo completo de carga e descarga.

duvidosa ou estejam operando vários dispositivos de alto consumo ao mesmo tempo.

O produto deve ser conectado apenas a instalações elétricas certificadas e em bom funcionamento.

Estado técnico do produto:

Não carregue nem use o powerbank se: a carcaça estiver deformada, inchada ou quebrada, cheiro desagradável, cheiro de queimado ou químico, o produto estiver superaquecido, houver vazamentos visíveis ou outros sinais de danos.

Se ocorrer qualquer um dos sintomas acima, interrompa imediatamente o uso do produto.

Condições de uso:

O powerbank deve ser usado em um ambiente seco, longe da umidade, água e fontes de alta temperatura. Não exponha o produto a: fogo, submersão em água, choques fortes, quedas, esmagamento ou perfuração. O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Proibição de intervenção:

Não é permitido: abrir a carcaça, desmontar o produto, modificar componentes internos ou realizar reparos por conta própria.

Manutenção e armazenamento:

Se não for usado por um período prolongado, armazene o powerbank com cerca de 50% de carga.

A cada 2 meses, execute um ciclo completo de carga e descarga.

#### Projetado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

**Fabricado na China.**

