



incharge® Genesis Qi 2.2™

Powerbanka

Návod k použití

CZ

Prezentace produktu

3mk incharge® Genesis Qi 2.2™ je nejbezpečnější powerbanka, díky inovativní baterii Semi-Solid State. Nejrychlejší nabíjení: bezdrátové Qi 2.2 25W + USB-C PD 45W. Vestavěný kabel, podstavec 360°, TFT displej a inteligentní systém SmartFlow OS™. Možnost nabíjení 3 zařízení současně. 10,000 mAh v kompaktní hmotnosti 221g.

Součásti balení

- 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™
- uživatelská příručka
- balíček

Specifikace

Název modelu: 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™

Číslo modelu:

Černý: IC-10Q25-B

Tvář: IC-10Q25-W

Oranžový: IC-10Q25-O

Kapacita baterie: 10 000 mAh / 37Wh

Kapacita nominální: 6 000 mAh (5V/2.4A)

USB-C vstup / kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (max. 30W)

USB-C výstup / kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (max. 45W)

Bezdrátové nabíjení: Qi2.2 MPP: 5W / 7.5W / 10W / MPP 25W

Účinnost konverze: ≥60%

Rozměry a hmotnost: 106 × 68 × 19,5 mm; cca 221g

Nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích

Identifikátor výrobce baterií (Čl. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polsko

Kategorie a identifikátor baterie (Čl. 38(6)):

Přenosná baterie pro obecné použití

Černá: IC-10Q25-B Typ článku: 636078

Bílá: IC-10Q25-W Typ článku: 636078

Oranžová: IC-10Q25-O Typ článku: 636078

Místo výroby článků:

516000 Huizhou City, Guangdong, Čína

Datum výroby baterie: 032026

Hmotnost: cca 221 g (celé zařízení) Jediný článek: ~67 g

Kapacita: 10 000 mAh / 37 Wh (2x články 5000 mAh)

Chemie: Li-ion (oxid lithno-niklově-kobaltově-manganový - NMC)

Nebezpečné látky: Žádné (rtuť, kadmium, olovo v mezích zákonných norem)

Hasičský prostředek: Voda, vodní mlha nebo hasicí přístroj třídy D

Kritické suroviny (>0,1% m/m): Lithium, kobalt, přírodní grafit

Popis komponentů zařízení

1. Magnetický povrch Qi2.2: Zajišťuje přesné přizpůsobení díky 16 neodymovým magnetům o síle 52N.
2. Inteligentní TFT displej: Zobrazí v reálném čase výkon nabíjení (W), úroveň baterie (%) a teplotu článků.
3. Integrovaný kabel USB-C: Zpevněný kabel sloužící jako rukojeť.
4. Hliníkový kryt: Materiál letecké kvality napomáhající odvodu tepla.
5. Rozkládací podstavec: Umožňuje nabíjení telefonu v svislé nebo vodorovné poloze.

Pokyny k použití

Bezdrátové nabíjení Qi2 25W

- Přiložte zadní stranu smartphonu k magnetickému kruhu MagSafe
- Zařízení automaticky zahájí nabíjení s výkonem až 25W (o 70% rychleji než standardní bezdrátové nabíječky).

Kabelové nabíjení (PD 45W)

- Použijte vestavěný kabel USB-C nebo boční port, abyste nabíjeli zařízení plnou rychlostí 45W.
- Díky funkci Pass-Through můžete nabíjet powerbanku a telefon současně.

Nabíjení powerbanky

- Připojte powerbanku k nabíječce PD 45W. Displej zobrazí čas zbývajících do plného dobití.

Bezpečnost a technologie

Podporované technologie

- Technologie Solid-State: Články jsou odolné vůči zkratu a extrémním teplotám (od -20°C do 60°C).
- SmartFlow OS™ je inteligentní minioperační systém pro správu energie, který v reálném čase rozpoznává připojená zařízení a automaticky optimálně rozděluje výkon mezi porty, přizpůsobující protokoly, napětí a teplotu bez potřeby jakýchkoliv uživatelských nastavení
- Bezpečnost leteckého transportu: Zařízení splňuje normy pro leteckou přepravu.

Bezpečnost

- Používejte zařízení pouze podle jeho účelu.
- Neotvírejte, nerozebírejte ani nemodifikujte powerbanku – hrozí poškození článků a riziko požáru.

- Nevystavujte zařízení působení vody, vlhkosti, dešti nebo jiným tekutinám.
- Neužívejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky, přímé sluneční světlo).
- Nevystavujte powerbanku teplotám pod 0°C nebo nad 40°C během používání a 45°C během nabíjení.
- Nenechávejte zařízení v autě v horkých dnech.
- Nehodujte do ohně a nezhřívejte – riziko výbuchu.
- Nezkratujte porty ani kontakty kovovými předměty.
- Používejte pouze certifikované kabely a nabíječky, které odpovídají parametrům zařízení.
- Pokud powerbanku spadnete, je poškozená, přehřívá se, vydává zápach nebo se zvětšuje – okamžitě přestaňte používat.
- Nezakrývejte zařízení během provozu – zajistěte dobré větrání.
- Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí.
- Není nabíjejte zařízení ani samotnou powerbanku bez dozoru po dlouhou dobu (např. několik dní).
- Používejte poškozené kabely nebo konektory.

Záruka

Nesprávné používání nebo nesprávná údržba tohoto produktu uživateli může mít za následek zkrácení životnosti nebo poškození a jakékoli vzniklé škody nejsou součástí záruky nebo odpovědnosti výrobce. Záruka

pokrývá výrobní závady a vady materiálu. Záruka výrobce je 24 měsíců.

Informace o likvidaci a recyklaci

Symbol přeškrtnutého koše znamená, že produkty a baterie by měly být předány do místních sběrných míst určených místními úřady po skončení životnosti. Tím se odpady WEEE podrobí recyklaci a zpracování, které chrání cenné materiály a zdraví lidí a životního prostředí.

Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt je v souladu s příslušným evropským legislativním harmonizovaným právem: 2014/30/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese (3mk.global/manual).

Navrženo v Polsku:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobno v Číně.

