



ALTORA™ EASY TOUCH

Išmanusis laikrodis
Naudojimo instrukcija

LT



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA - ALTORA™ EASY TOUCH

A. PIRMIEJI ŽINGSNIAI:

1. Pirmas įjungimas:

- Prieš pirmą naudojimą visiškai užkraukite išmanųjį laikrodį (100%).
- Norėdami įjungti prietaisą, palaikykite šoninį mygtuką 3-5 sekundes.
- Sekite ekrane rodomas instrukcijas (kalbos pasirinkimas, QR kodas).

2. Mobiliosios programėlės diegimas:

Norėdami visiškai išnaudoti laikrodžio funkcijas, įdiekite specializuotą programėlę FitCloudPro.

a) Nuskenaukite QR kodą iš dėžutės/lašrodžio arba ieškokite „FitCloudPro“ Google Play (Android) / App Store (iOS) parduotuvėje.

b) Įdiekite ir paleiskite programėlę.

c) Svarbu: suteikite programėlei visus reikiamus leidimus (pranešimai, vieta, telefonas, kontaktai, darbas fone), kad užtikrintumėte stabilų sujungimą.

d) Programinės įrangos atnaujinimai: gamintojas teikia saugumo ir funkcionalumo atnaujinimus per mobiliąją programėlę. Reguliariai tikrinkite atnaujinimų prieinamumą programėlės nustatymuose.

3. Susiejimas su telefonu (Konfigūracija):

Pastaba: nesujunkite laikrodžio tiesiogiai telefone esančiu Bluetooth nustatymu prieš paleisdami programėlę!

- Įjunkite Bluetooth ir vietą (GPS) telefone.
- Atidarykite programėlę FitCloudPro ir sukurkite paskyrą (arba prisijunkite).
- Perkelkite į skiltį „Įrenginys“ → pasirinkite „Pridėti įrenginį“ (arba „Ieškoti“).
- Raskite modelį 3mk\ Easy ir pasirinkite jį.

- Priimkite sujungimo prašymą, kuris pasirodys telefone (būtina skambučių ir pranešimų funkcijoms).
- Po sėkmingo sujungimo laikrodis sinchronizuos laiką ir duomenis.

Visas funkcijų aprašymas ir meniu struktūra yra laikrodžio sąsajoje ir programėlėje.

4. Įrenginio atstatymas:

Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus:

- Pažadinkite laikrodžio ekraną ir eikite į Meniu.
- Pasirinkite Nustatymai (Settings) → Sistema → Atstatyti (Reset).
- Patvirtinkite operaciją ekrane.

Alternatyva: palaikykite pagrindinį mygtuką maždaug 5 sekundes ir pasirinkite išjungimo arba atstatymo parinktį.

5. Baterijos krovimas:

- Prijunkite USB kabelį prie maitinimo šaltinio (kompiuterio arba tinklo įkroviklio, kurio maksimalus įtampa 5V/1A). Nenaudokite greitojo įkrovimo (Fast Charge / Quick Charge) virš 2A, nes tai gali sugadinti bateriją.
- Prikabinkite magnetinį kabelio galą prie laikrodžio kontaktų - magnetai automatiškai sujungs jungtį.

- Įsitikinkite, kad pinai idealiai priglundę. Ekrane pasirodys krovimo piktograma.
- Nespauskite jungties ir neapsukite kabelio.

Įspėjimas: prieš kraunant įsitikinkite, kad laikrodžio kontaktai yra švarūs ir visiškai sausi. Negalima prijungti drėgno prietaiso prie elektros! Nenaudokite kabelio, jei magnetas sugadintas arba pinai yra atviri/įlenkti.

B. PROBLEMŲ SPRENDIMAS:

1. Laikrodis atjungiamas arba neprisijungia prie telefono

Galimos priežastys: Bluetooth išjungtas, programėlė buvo uždaryta sistemos (energijos taupymas), signalo trikdžiai. Sprendimas:

- Įsitikinkite, kad Bluetooth ir GPS yra įjungti.
- Uždarykite ir vėl paleiskite programėlę FitCloudPro.
- Jei problema neišsprendžiama: telefono Bluetooth nustatymuose pasirinkite „Pamirkite šį įrenginį“, atstatykite laikrodį ir sujunkite iš naujo (kaip nurodyta A.3 punkte).

2. Pranešimų trūkumas (SMS / Skambučiai / Programėlės):

Patikrinkite paeilui:

- Ar programėlėje FitCloudPro įjungta „Pranešimų“ funkcija pasirinktomis programėlėmis (SMS, WhatsApp ir pan.)?
- Ar telefonas nėra „Negalima trukdyti“ režime arba „Tylus režimas“?
- Ar programėlė FitCloudPro turi leidimą veikti fone? (Telefono nustatymai → Programėlės → FitCloudPro → Baterija → Be apribojimų)?
- Ar laikrodis taip pat sujungtas funkcijai Audio (dažnai reikia atskiro sujungimo „Call“ Bluetooth nustatymuose skambučiams)?

C. IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS:

Prekės pavadinimas: Smartwatch 3mk Altora™ Easy Touch
Modelis: 3MK1SWALET001
Gamintojas: 3mk Protection sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35 B-02 Lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Lenkija
Serialo numeris: 122025
EAN: 5903108741569

D. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Maitinimas:

- Baterijos tipas: Ličio-polimerų

- Kiekis: 220 mAh (3.7V)
- Įtampa: 5V DC (USB)
- Krovimo srovė: 1A**
- Galia: 5W**
- Krovimo metodas: 2-pin magnetinis kabelis
- Krovimo laikas: apie 2-2.5 valandas

Ryšiai ir radijo parametrai:

- Suderinamumas: Android 5.0+ / iOS 9.0+
- Bluetooth: 5.4 versija
- Darbo dažnis: 2402–2480 MHz
- Maksimali siųstuvo galia: < 10 dBm (EIRP)

Fiziniai parametrai:

- Apsaugos klasė: IP67 (Atsparumas dulkių ir trumpalaikiam panardinimui į vandenį. Nerekomenduojama plaukti ar maudytis karštuose vandenyse).
- Darbo temperatūra: 0°C – 45°C
- Laikymo temperatūra: -40°C – 75°C
- Screen: 2.01" TFT HD, rezoliucija 240x296 px
- Procesorius: AB5681G
- Atmintis: 256 KB RAM + 64 Mb Flash
- Korpuso matmenys: 47.3 × 12 mm

- Medžiaga: Cinko lydinys + Plastikasis
- Dirželis: Keičiamas, plotis 22 mm

E. SAUGUMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS:

Baterija: Prietaisas turi neišimamą ličio bateriją. Negalima išmontuoti, nepradurti, mesti į ugnį. Negalima ekspozuoti temperatūrai virš 50°C (pvz., įkaitintame automobilyje).

Krovimas: Naudokite tik pridėtą kabelį. Venkite magnetinio kabelio kontaktų trumpinimo su metaliniais daiktai (raktai, monetos), kai jis prijungtas prie elektros – tai gali sukelti izoliacijos ištrupus ar gaisro pavojų.

Vanduo ir drėgmė: Nepaisant IP67 klasės, venkite kontakto su karštu vandeniu, garais (pirtis), sūriu vandeniu ir plovikliais. Po drėkinimo nenaudokite prietaiso, kol jis visiškai neišdžius.

Oda: Vartotojai, turintys jautrią odą, gali jausti diskomfortą ilgą laiką nešiodami. Periodiškai nuimkite laikrodį, kad oda galėtų kvėpuoti. Jei atsiranda bėrimas, nustokite naudoti.

Vaikai: Produktas turi mažų elementų – užspringimo pavojus. Netinka vaikams iki 3 metų.

F. TEISINĖ INFORMACIJA IR CERTIFIKATAI:

Medicinos prietaisai: Prietaisas skleidžia radijo bangas. Elkitės atsargiai naudodami šalia medicinos prietaisų (pvz., širdies stimulatoriaus).

G. GARANTIJA:

Neteisingas šio produkto naudojimas arba neteisingas jo išdėstymas gali sumažinti ilgaamžiškumą ar sugadinti, ir dėl to kilę nuostoliai nėra garantuoti ar neatsako gamintojas. Garantija taikoma gamybos defektams ir medžiagų trūkumams. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

H. INFORMACIJA APIE ŠALINIMĄ IR PERDIRBIMĄ:

Šiame produkte, baterijoje, dokumentacijoje ar pakuotėje esantis simbolis reiškia, kad produktai ir baterijos turėtų būti perduodami į vietos valdžios nurodytus atliekų rūšiavimo centrus po jų eksploatacijos.

Atitikties deklaracija:


Šiuo 3mk Protection pareiškia, kad produktas atitinka atitinkamas bendrąsias teisės aktų nuostatas: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (ES) 2023/154. Išsami atitikties deklaracija yra prieinama šiuo adresu (3mk.global/manual).

SUKURTA Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.



Šiame produkte, baterijoje, dokumentacijoje ar pakuotėje esantis simbolis reiškia, kad produktai ir baterijos turėtų būti perduodami į vietos valdžios nurodytus atliekų rūšiavimo centrus po jų eksploatacijos.

Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Protection pareiškia, kad produktas atitinka atitinkamas bendrąsias teisės aktų nuostatas: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (ES) 2023/154. Išsami atitikties deklaracija yra prieinama šiuo adresu (3mk.global/manual).

SUKURTA Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

