



Incharge® Lumin 67W™

Nabíječka

Návod k použití

CZ

Představení produktu:

Kompaktní GaN síťový nabíječ s TFT displejem, který nejen že rychle nabíjí, ale také průběžně zobrazuje všechny provozní parametry - napětí, proud, výkon, teplotu a dobu provozu. Tři porty (2×USB-C, 1×USB-A) s celkovým výkonem 67 W a inteligentním rozdělením energie umožňují současné nabíjení smartphonu, tabletu a notebooku.

Plná kompatibilita s protokoly PD 3.0, QC 4+, PPS, SCP, AFC a FCP zajišťuje bezproblémové napájení iPhone, Samsungu, MacBooku, Nintendo Switch nebo ultrabooku. Pokročilé zabezpečení a nepřetržité sledování teploty zaručují maximální bezpečnost, zatímco kompaktní a odolné pouzdro je ideální pro použití doma, v kanceláři i na cestách.

Složení balení:

- Incharge® Lumin 67W™
- uživatelská příručka

Technická specifikace:

Model: INCL67W1A2CTFT

Rozměry: 35,6 × 51,7 × 67,9 mm (bez plug-in)

Hmotnost: 164 g netto

Barva: Černá / Grafitová

Materiál pouzdra: Ohnivzdorný plast (PC/ABS)

Technologie: GaN (gallium nitride)

Porty: 3 porty: 2×USB-C, 1×USB-A

Celkový výkon: 67 W (65 W při současném použití)

Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,6 A Max

Výstup USB-C1 / USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,35A (67 W Max), PPS: 3,3–11V/5A, 3,3–21V/3A (63 W Max)

Výstup USB-A: 5V/4,5A, 4,5V/5A, 9V/3A, 12V/2,5A, 20V/1,5A (30 W Max)

Podporované protokoly (USB-C): Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0/3.0/4+, AFC, FCP, SCP, PD 3.0, PPS

Podporované protokoly (USB-A): Apple 2.4A, Samsung 5V/2A, DCP 5V/1.5A, QC 2.0/3.0, AFC, FCP, SCP

Energetická účinnost: ≥ 85% při nominálním zatížení; splňuje požadavky směrnic EU pro externí napájecí zdroje
Kompatibilita: Smartphony (iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme a další), tablety (iPad, Android), notebooky (MacBook, ultrabooky Windows), powerbanky, přenosné herní konzole (Steam Deck, Nintendo Switch – handheld mód), USB příslušenství (např. TWS sluchátka, Bluetooth reproduktory)

Uživatelská příručka:

1. Připojte nabíječ k elektrické zásuvce:

Ujistěte se, že zásuvka je funkční a nepoškozená.

2. Vyberte správný port:

Pokud nabíjíte notebook nebo zařízení vyžadující vysoký výkon – použijte port USB-C.

Pokud nabíjíte telefon, sluchátka, reproduktor nebo jiná zařízení – můžete použít jak USB-C, tak USB-A.

3. Připojte kabel:

Používejte pouze funkční a certifikované kabely (nejlépe originální kabely 3mk)

4. Připojte zařízení:

Nabíječ automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí výkon – nemusíte nic nastavovat.

5. Sledujte TFT displej (volitelné):

Na displeji můžete zkontrolovat:

- kolik energie každý přístroj odebírá,
- celkový nabíjecí výkon,
- teplotu nabíječe,
- celkovou dobu provozu.

Tlačítko sloužící k přepínání informací na displeji se nachází na horní části pouzdra.

6. Nabíjete bezpečně:

Nepřikrývejte nabíječ během provozu, aby se mohl chladit.

Pokud displej ukáže vysokou teplotu nebo pocítíte, že pouzdro je velmi horké – odpojte nabíječ.

7. Po dokončení nabíjení oddělte zařízení:

Neponechávejte nabíječ v zásuvce bez potřeby po delší dobu.

Pokyny pro bezpečné používání:

- Používejte pouze v uzavřených prostorách, v suchých podmínkách
- Nepoužívejte venku
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani dešti
- Nepřipojujte k přetíženým prodlužovacím kabelům ani zásuvkám, do kterých je zapojeno příliš mnoho zařízení
- Nepřikrývejte nabíječ během práce
- Používejte pouze s certifikovanými kabely (PD/QC) a originálními kabely 3mk
- Nepoužívejte poškozené kabely ani zařízení
- Chraňte před dětmi
- Neotvírejte ani nerozebírejte zařízení – riziko elektrického šoku
- V případě přehřátí nebo neobvyklého zápachu okamžitě odpojte od sítě

Záruka:

Nesprávné používání nebo nesprávné umístění tohoto produktu uživateli může vést k zkrácení životnosti nebo poškození, a veškeré následky z toho vyplývající se nevztahují na záruku nebo odpovědnost výrobce. Záruka pokrývá výrobní vady a vady materiálu. Záruka výrobce je 24 měsíců.

Informace o likvidaci a recyklaci:

Tento symbol na produktu, baterii, dokumentaci nebo balení znamená, že výrobky a baterie by měly být odevzdány do stanovených míst sběru odpadu podle místních úřadů po skončení doby životnosti. Díky tomu jsou odpady WEEE podrobeny recyklaci a zpracovány způsobem, který chrání cenné materiály a zdraví lidí i životního prostředí.

Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Sp. z o.o. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s odpovídajícím komunitárním legislativním rámcem 2011/65/EU. Úplný text prohlášení o shodě je dostupný na následující adrese (3mk.global/manual).

Navrhuto v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.

