



incharge® Genesis Qi 2.2™

Carregador portátil

Instruções de utilização

PT

Apresentação do produto

3mk incharge® Genesis Qi 2.2™ é o powerbank mais seguro, graças à inovadora bateria Semi-Solid State. O carregamento mais rápido: sem fio Qi 2.2 25W + USB-C PD 45W. Cabo embutido, suporte 360°, display TFT e sistema inteligente SmartFlow OS™. Possibilidade de carregar 3 dispositivos simultaneamente. 10.000 mAh em um compacto de 221g.

Conteúdo do pacote

- 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™
- manual do usuário
- embalagem

Especificações

Nome do modelo: 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™

Número do modelo:

Preto: IC-10Q25-B

Branco: IC-10Q25-W

Laranja: IC-10Q25-O

Capacidade da bateria: 10 000 mAh / 37Wh

Capacidade nominal: 6 000 mAh (5V/2.4A)

Entrada USB-C / Cabo: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (máx. 30W)

Saída USB-C / Cabo: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (máx. 45W)

Carregamento sem fio: Qi2.2 MPP: 5W / 7.5W / 10W / MPP 25W

Eficiência de conversão: ≥60%

Dimensões e peso: 106 × 68 × 19,5 mm; aprox. 221g

Regulamento (UE) 2023/1542 sobre baterias

Identificador do fabricante da bateria (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Polônia

Categoria e identificador da bateria (Art. 38(6)):

bateria portátil de uso geral

Preto: IC-10Q25-B Modelo da célula: 636078

Branco: IC-10Q25-W Modelo da célula: 636078

Laranja: IC-10Q25-O Modelo da célula: 636078

Local de produção das células:

516000 Cidade de Huizhou, Guangdong, China

Data de produção da bateria: 032026

Peso: aprox. 221 g (todo o dispositivo) Célula única: ~67 g

Capacidade: 10 000 mAh / 37 Wh (2x células de 5000 mAh)

Química: Li-ion (óxido de lítio-níquel-cobalto-manganês - NMC)

Substâncias perigosas: Nenhuma (Mercúrio, Cádmio, Chumbo dentro dos limites legais)

Agente extintor: Água, névoa de água ou extintor de classe D

Matérias-primas críticas (>0,1% m/m): Lítio, Cobalto, Grafite natural

Descrição dos elementos do dispositivo

1. Superfície Magnética Qi2.2: Garante um ajuste preciso com 16 ímãs de neodímio com força de 52N.
2. Display Inteligente TFT: Exibe em tempo real a potência de carregamento (W), o nível da bateria (%) e a temperatura das células.
3. Cabo USB-C Integrado: Cabo reforçado que funciona como alça.
4. Carcaça de Alumínio: Material de classe aeronáutica que ajuda na dissipação de calor.
5. Suporte dobrável: Permite carregar o telefone na posição vertical ou horizontal.

Instruções de uso

Carregamento Sem Fio Qi2 25W

- Aperte a parte traseira do smartphone ao círculo magnético MagSafe
- O dispositivo iniciará automaticamente o carregamento com potência de até 25W (70% mais

rápido que carregadores sem fio padrão).

Carregamento com Fio (PD 45W)

- Use o cabo USB-C embutido ou a porta lateral para carregar dispositivos à velocidade total de 45W.
- Com a função Pass-Through, você pode carregar o powerbank e o telefone simultaneamente.

Carregando o Powerbank

- Conecte o powerbank a um carregador PD 45W. O display mostrará o tempo restante para carga completa.

Segurança e tecnologia

tecnologias de suporte

- Tecnologia Solid-State: As células são resistentes a perforções e temperaturas extremas (de -20°C a 60°C).
- SmartFlow OS™ é um mini-sistema operacional inteligente para gerenciamento de energia, que reconhece em tempo real os dispositivos conectados e automaticamente distribui a potência de forma ideal entre as portas, ajustando protocolos, tensão e temperatura sem necessidade de qualquer configuração do usuário
- Segurança Aeroespacial: Dispositivo atende aos padrões de transporte aéreo.

Segurança

- Use o dispositivo somente de acordo com sua finalidade.
- Não abra, desmonte ou modifique o powerbank – isso pode danificar as células e causar risco de incêndio.
- Não exponha o dispositivo à água, umidade, chuva ou outros líquidos.
- Não utilize o dispositivo próximo a fontes de calor (aquecedores, fogões, luz solar direta).
- Não exponha o powerbank a temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 40°C durante o uso e 45°C durante o carregamento.
- Não deixe o dispositivo dentro do carro em dias quentes.
- Não jogue no fogo e não aqueça – risco de explosão.
- Não faça curto-circuito nas portas ou contatos com objetos metálicos.
- Use apenas cabos e carregadores certificados que estejam de acordo com os parâmetros do dispositivo.
- Se o powerbank cair, estiver danificado, superaquecendo, emitindo cheiro ou inchando – interrompa imediatamente o uso.
- Não cubra o dispositivo durante o funcionamento – assegure ventilação adequada.
- O produto não é um brinquedo – mantenha fora do alcance das crianças.

- Não carregue dispositivos ou o próprio powerbank sem supervisão por longos períodos (ex: por vários dias).
- Não utilize cabos ou conectores danificados.

Garantia

O uso inadequado ou uma colocação errada deste produto pelos usuários pode resultar em encurtamento da vida útil ou danos, e quaisquer danos decorrentes não estão cobertos pela garantia ou responsabilidade do fabricante. A garantia cobre defeitos de fabricação e falhas de material. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo da lixeira riscada indica que produtos e baterias devem ser entregues em pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais após o final de sua vida útil. Isso garante que os resíduos WEEE sejam reciclados e tratados de uma maneira que proteja materiais valiosos e a saúde humana e ambiental.

Declaração de conformidade:

Pelo presente, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária de harmonização relevante: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE)

2023/154. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço (3mk.global/manual).

Projetado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricado na China.

