



Hyper Car Power Transmitter™

Vysílač FM

Návod k použití

CZ



Schéma produktu (prvky):

1. Spínač světla
2. Předchozí skladba
3. Tlačítko Telefon/Hudba
4. Následující skladba
5. Indikátor
6. Rychlé nabíjení QC3.0
7. Mikrofon (MIC)
8. LED displej
9. Rychlé nabíjení PD

Představení produktu:

3mk Hyper Car Power Transmitter™ je kovový FM transmitter s funkcí handsfree, přehrávače hudby a rychlé nabíječky 48W. Umožňuje přenos hudby a hovorů na audio systém v autě a zároveň nabíjení dvou zařízení. Díky Bluetooth 5.3 a rozsahu 87,5-108,0 MHz nabízí

stabilní připojení a čistý zvuk. Podporuje rychlé nabíjení (PPS, QC 3.0, PD 3.0) a podsvícení LED RGB umožňuje personalizaci.

Složení balení:

- 3mk Hyper Car Power Transmitter™
- Návod k použití

Technické specifikace:

Modelové číslo: 3mk Hyper Car Power Transmitter™

Číslo modelu: TR-48W-1A1C

Technologie připojení: Bluetooth 5.3

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2402-2480 MHz

Maximální výkon Bluetooth RF (E.I.R.P): ≤ 3 dBm

Efektivní dosah Bluetooth: 10 m

FM frekvence: 87,5 MHz-108,0 MHz

Vstupní napětí: 12V-24V DC

Vstupní proud: 4.2A

Výstupní proud:

- **USB-A:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 3.0 max 18W)
- **USB-C:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (PD 3.0 max 30W)
- **USB-A + USB-C:** max 48W

PPS: 3,3V-11V/3A

Konektory: 1 x USB-A, 1 x USB-C

Maximální moc RF (ERP): ≤ 50 nW (-43 dBm)

Materiál: kovové pouzdro z slitiny zinku

Vlastnosti produktu:

- Bluetooth audio přenos, FM
- Kompatibilní s většinou smartphonů a tabletů a dalších zařízení napájených z portů USB-A/USB-C
- Podpora QC 3.0, QC 2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A a dalších nabíjecích protokolů
- Podpora hudebních formátů: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC
- Podpora Bluetooth handsfree, přenos hlasu, hudby, navigace
- Ochrana proti přetížení, zkratu, přepětí, teplotě
- Alarm nízkého napětí
- Sedm barevných LED diod
- Automatické připojení

Návod k použití:

1. Vložte produkt do autozapalovače po spuštění vozidla. Produkt se automaticky zapne po vložení a zobrazí frekvenci.
2. Zapněte auto rádio FM a vyberte prázdný FM kanál.
3. Nastavte frekvenci produktu na frekvenci autorádia.
4. Zapněte Bluetooth na telefonu, vyhledejte zařízení Bluetooth "BC76" a navázat připojení.
5. Po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu, používat navigaci nebo provádět/přijímat hovory.

Nastavení FM frekvence:

1. Stiskněte a držte hlavní tlačítko, abyste přešli do FM režimu.
2. Stiskněte šipku pro zvýšení nebo snížení frekvence, počkejte 3 sekundy, aby se automaticky potvrdila a uložila frekvence, nebo stiskněte krátce hlavní tlačítko pro potvrzení.

Nastavení hlasitosti:

Dlouhé stisknutí levé šipky snižuje hlasitost a pravé šipky zvyšuje hlasitost.

Ovládání hudby:

- **Pauza/Přehráč:** stiskněte hlavní tlačítko
- **Poslední skladba:** stiskněte šipku vlevo
- **Následující skladba:** stiskněte šipku vpravo

Vytáčení/přijímání hovorů:

- **Přijímání hovoru:** stisknutí hlavního tlačítka
- **Rozpojení hovoru:** stisknutí hlavního tlačítka
- **Opakované vytáčení:** dvakrát stiskněte hlavní tlačítko
- **Odmítnutí hovoru:** dlouhé stisknutí hlavního tlačítka

Osvětlení okolí:

- **Přepínání monochromatického světla:** stiskněte tlačítko "světlo"
- **Přepínání proměnného světla:** dlouhé stisknutí tlačítka "lampa"

Tipy:

1. Nenechávejte příliš vysokou hlasitost rádia (obvykle 18 nebo nižší), aby se zabránilo zvyšování šumů.
2. I když má produkt relativně vysoký výkon přenosu, je lepší vynechat frekvenci s silným místním signálem, aby se dosáhlo lepší kvality zvuku.

Opatření:

1. Chraňte před dětmi: riziko udušení, elektrického šoku nebo polknutí malých částí.
2. Vyhněte se kontaktu s vodou: riziko elektrického šoku, poškození elektroniky nebo zkratu.
3. Nepoužívejte poškozený produkt. Poškozené části mohou představovat nebezpečí pro uživatele.
4. Neexponujte vysokým teplotám: riziko přehřátí, exploze nebo požáru.
5. Upozornění: Nenařizujte, držte mimo dosah dětí, nepoužívejte při extrémních teplotách.

Záruka:

Nesprávné použití nebo nesprávné umístění tohoto produktu uživateli může vést k zkrácení životnosti nebo poškození, a jakékoli škody, které z toho vyplývají, nejsou kryty zárukou nebo odpovědností výrobce. Záruka zahrnuje výrobní vady a vady materiálu. Záruka výrobce je 24 měsíců.

Informace o likvidaci a recyklaci:

Symbol přeškrtnutého koše na produktu, baterii, dokumentaci nebo obalu znamená, že produkty a baterie by měly být předány do sběrných středisek určených místními úřady po skončení doby životnosti. Tímto způsobem jsou odpady WEEE recyklovány a zpracovávány způsobem, který chrání cenné materiály a zdraví lidí a životní prostředí.

Prohlášení o shodě:

Tímto 3mk Protection prohlašuje, že produkt je v souladu s příslušnými komunitními legislativními předpisy: 2014/53/EU, 2011/65/EU. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: 3mk.global/manual.

Navrženo v Polsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.

