



Hyper Car Power Transmitter™

FM Siųstuvas

Naudojimo instrukcija

LT



Produkto schema (elementai):

1. Sviauklinio jungiklis
2. Praeitas kūrinys
3. Telefonas/Muzika mygtukas
4. Seura kodas
5. Šviesos indikatorius
6. Greitas QC3.0 įkrovimas
7. Mikrofonas (MIC)
8. LED ekranas
9. Greitas PD įkrovimas

Produkto pristatymas:

3mk Hyper Car Power Transmitter™ - metalinis FM siųstuvas su garsiakalbio funkcija, muzikos grotuvas ir 48W greito įkrovimo įrenginys. Tai leidžia perduoti muziką ir pokalbius į automobilių garso sistemą ir vienu metu krauti du įrenginius. Su Bluetooth 5.3 ir dažnių

juosta 87,5-108,0 MHz siūlo stabilų ryšį ir aiškų garsą. Palaiko greitą įkrovimą (PPS, QC 3.0, PD 3.0), o RGB LED apšvietimas leidžia personalizuoti prietaisą.

Pakuotės turinys:

- 3mk Hyper Car Power Transmitter™
- Naudotojo vadovas

Techninės specifikacijos:

Modelio pavadinimas: 3mk Hyper Car Power Transmitter™

Modelio numeris: TR-48W-1A1C

Ryšio technologija: Bluetooth 5.3

Bluetooth dažnių diapazonas: 2402-2480 MHz

Maksimali Bluetooth RF išėjimo galia (E.I.R.P.): ≤ 3 dBm

Bluetooth efektyvus atstumas: 10 m

FM dažnis: 87,5 MHz-108,0 MHz

Įėjimo įtampa: 12V-24V DC

Įėjimo srovė: 4.2A

Išėjimo srovė:

- **USB-A:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 3.0 max 18W)
- **USB-C:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (PD 3.0 max 30W)
- **USB-A + USB-C:** max 48W

PPS: 3,3V-11V/3A

Jungtys: 1 x USB-A, 1 x USB-C

Maksimali radiopriklausomybės galia: (ERP) ≤ 50 nW (−43 dBm)

Medžiaga: metalinė korpusas pagamintas iš cinko lydinio

Produkto savybės:

- Audio perdavimas per Bluetooth, FM
- Suderinamas su dauguma išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių bei kitais prietaisais, maitinamais iš USB-A / USB-C prievadų
- Palaiko QC 3.0, QC 2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A ir kitus įkrovimo protokolus
- Palaiko muzikos formatus: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC
- Palaiko Bluetooth garsiakalbio funkciją, balso, muzikos, navigacijos perdavimą
- Apsauga nuo įtampos, trumpojo jungimo, srovės, temperatūros
- Žemo įtampos signalas
- Septynios spalvotos LED lemputės
- Automatinis prisijungimas

Naudojimo instrukcijos:

1. Įstatykite produktą į automobilio žiebtuvėlį, kai automobilis įjungtas. Produktas automatiškai įsijungs įdėjus ir parodys dažnį.

2. Įjunkite automobilio FM radiją ir pasirinkite tuščią FM kanalą.

3. Priderinkite produkto dažnį prie automobilio radijo dažnio.

4. Įjunkite Bluetooth telefono, ieškokite „BC76“ Bluetooth prietaiso ir užmegzkite ryšį.

5. Supratus, kad ryšys užmegztas sėkmingai, galite leisti muziką, naršyti arba atlikti / priimti skambučius.

FM dažnio reguliavimas:

1. Paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, kad pereitumėte į FM režimą.
2. Paspauskite rodyklės mygtukus, kad padidintumėte arba sumažintumėte dažnį, palaukite 3 sekundes, kad automatiškai patvirtintumėte ir išsaugotumėte dažnį, arba trumpai paspauskite pagrindinį mygtuką, kad patvirtintumėte.

Registras:

Ilgas kairiojo rodyklės mygtuko paspaudimas sumažina garsą, o dešiniojo rodyklės mygtuko paspaudimas padidina garsumą.

Muzikos valdymas:

- **Pauzė/Leidimas:** paspauskite pagrindinį mygtuką
- **Paskutinis kūrinys:** paspauskite rodyklę į kairę

- **Naujas kūrinys:** paspauskite rodyklę į dešinę

Skambinimas / atsakymas į skambutį:

- **Atsakymas į skambutį:** paspauskite pagrindinį mygtuką
- **Skambučio nutraukimas:** paspauskite pagrindinį mygtuką
- **Greitas skambinimas:** dukart spustelėkite pagrindinį mygtuką
- **Skambučio atmetimas:** ilgai paspauskite pagrindinį mygtuką

Aplinkos apšvietimas:

- **Monochromatinio šviesos perjungimas:** spauskite „šviesos“ mygtuką
- **Keičiamo šviesos perjungimas:** ilgai paspauskite „lempos“ mygtuką

Patarimai:

1. Negalima nustatyti per didelio radijo garso (paprastai 18 ar mažiau), kad būtų išvengta sugrįžtamojo triukšmo.
2. Nors produkto siuntimo galia yra santykinai didelė, geriau praleisti dažnį su stipriu vietiniu signalu, kad gautų geresnę garso kokybę.

Apsaugos priemonės:

1. Saugokite nuo vaikų: užspringimo, elektros skandalo ar mažų detalių pavojus.
2. Gaisro pavojus, evakuacijos pavojus ir gedimų pavojus.
3. Naudokite nenaudojamą produktą. Pažeisti elementai gali kelti pavojų naudotojui.
4. Negalima atidaryti aukštoje temperatūroje: perkaista, sprogti ar degti.
5. Įspėjimai: nenaudoti šio produkto nesilaikant taisyklių, nenaudoti ekstremaliomis sąlygomis.

Garantija:

Neteisingas vartojimas ar netinkamas šio produkto laikymas vartotojų gali sumažinti tarnavimo laiką arba sukelti žalą, o bet kokie šios žalos padariniai nėra garantuojami ar nėra gamintojo atsakomybėje. Garantija apima gamyklinius trūkumus ir medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

Šalinti ir rūšiuoti:

Perkeltos nurodytuose dokumentuose ar pakuotėse nurodytas simbolis reiškia, kad šie produktai ir akumulatoriai turi būti užvežti į vietas, skirtas rūšiavimo taškams, nustatytus vietos valdžios, pasibaigus įrangos naudojimo laikotarpiui. Tuo pačiu metu surinkti WEEE yra rūšiuojami ir perdirbami taip, kad apsaugotų vertingus medžiagas ir saugotų žmogaus sveikatą bei aplinką.

Atitikties deklaracija:

Šiuo 3mk Protection patvirtina, kad produktas atitinka atitinkamas bendruomenės teisinės nuostatas: 2014/53/ES, 2011/65/ES. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas adresu: 3mk.global/manual.

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

