



Hyper Car Power Transmitter™

Émetteur FM

Mode d'emploi

FR

Schéma du produit (éléments) :

1. Interrupteur de lumière
2. Piste précédente
3. Bouton Téléphone/Musique
4. Piste suivante
5. Indicateur lumineux
6. Charge rapide QC3.0
7. Microphone (MIC)
8. Affichage LED
9. Charge rapide PD

Présentation du produit :

3mk Hyper Car Power Transmitter™ est un transmetteur FM en métal avec fonction kit mains libres, lecteur de musique et chargeur rapide 48W. Il permet de transmettre de la musique et des appels au système audio dans la voiture tout en chargeant simultanément deux

appareils. Grâce au Bluetooth 5.3 et à une fréquence de 87,5-108,0 MHz, il offre une connexion stable et un son clair. Il prend en charge la charge rapide (PPS, QC 3.0, PD 3.0), et le rétroéclairage LED RGB permet la personnalisation.

Contenu de l'emballage :

- 3mk Hyper Car Power Transmitter™
- Manuel d'utilisation

Spécifications techniques :

Nom du modèle : 3mk Hyper Car Power Transmitter™

Numéro de modèle : TR-48W-1A1C

Technologie de connexion : Bluetooth 5.3

Plage de fréquences Bluetooth : 2402-2480 MHz

Puissance de sortie Bluetooth RF maximale (E.I.R.P) : ≤ 3 dBm

Distance effective Bluetooth : 10 m

Fréquence FM : 87,5 MHz-108,0 MHz

Tension d'entrée : 12V-24V DC

Courant d'entrée : 4.2A

Courant de sortie :

- **USB-A :** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 3.0 max 18W)
- **USB-C :** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (PD 3.0 max 30W)
- **USB-A + USB-C :** max 48W

PPS : 3,3V-11V/3A

Connecteurs : 1 x USB-A, 1 x USB-C

Puissance maximale de fréquence radio : (ERP) ≤ 50 nW (-43 dBm)

Matériau : boîtier en métal en alliage de zinc

Caractéristiques du produit :

- Transmission audio Bluetooth, FM
- Compatible avec la plupart des smartphones et tablettes ainsi que d'autres appareils alimentés par ports USB-A/USB-C
- Prise en charge QC 3.0, QC 2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A et autres protocoles de charge
- Prise en charge des formats musicaux : WMA, MP3, WAV, APE, FLAC
- Prise en charge du kit mains libres Bluetooth, transmission de voix, de musique, et de navigation
- Protection contre les surtensions, les courts-circuits, le courant, la température
- Alarme de basse tension
- Sept LED de couleur
- Connexion automatique

Manuel d'utilisation :

1. Insérez le produit dans l'allume-cigares de la voiture après avoir démarré le véhicule. Le produit s'allumera

automatiquement après insertion et affichera la fréquence.

2. Allumez la radio FM de la voiture et sélectionnez une chaîne FM vide.

3. Ajustez la fréquence du produit à la fréquence de la radio de la voiture.

4. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez l'appareil Bluetooth "BC76" et établissez la connexion.

5. Une fois la connexion établie avec succès, vous pouvez lire de la musique, naviguer ou faire/recevoir des appels.

Ajustement de la fréquence FM :

1. Appuyez et maintenez le bouton principal pour passer en mode FM.

2. Appuyez sur le bouton flèche pour augmenter ou diminuer la fréquence, attendez 3 secondes pour confirmer automatiquement et enregistrer la fréquence ou appuyez brièvement sur le bouton principal pour confirmer.

Ajustement du volume :

Un appui long sur la flèche gauche diminue le volume, et la flèche droite augmente le volume.

Contrôle de la musique :

- **Pause/Lecture :** cliquez sur le bouton principal

- **Piste précédente :** cliquez sur la flèche à gauche
- **Piste suivante :** cliquez sur la flèche à droite

Répondre/écouter un appel :

- **Répondre à l'appel :** cliquez sur le bouton principal
- **Terminer l'appel :** cliquez sur le bouton principal
- **Rappeler les numéros :** double-cliquez sur le bouton principal
- **Rejeter l'appel :** appui long sur le bouton principal

Éclairage ambiant :

- **Changer la lumière monochrome :** cliquez sur le bouton "lumière"
- **Changer la lumière variable :** appui long sur le bouton "lampe"

Conseils :

1. Ne réglez pas le volume de la radio trop haut (généralement 18 ou moins) pour éviter d'augmenter le bruit de rétroaction.
2. Bien que la puissance de transmission de ce produit soit relativement élevée, il est préférable d'éviter les fréquences avec un signal local fort pour obtenir une meilleure qualité sonore.

Précautions :

1. Protéger des enfants : risque d'étouffement, de choc électrique ou d'ingestion de petites pièces.
2. Éviter le contact avec l'eau : risque de choc électrique, de dommages à l'électronique ou de court-circuit.
3. Ne pas utiliser de produit endommagé. Les composants endommagés peuvent représenter un danger pour l'utilisateur.
4. Ne pas exposer à des températures élevées : risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie.
5. Avertissements : Ne pas démonter, tenir hors de portée des enfants, ne pas utiliser à des températures extrêmes.

Garantie :

Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect de ce produit par les utilisateurs peut entraîner une réduction de la durée de vie ou des dommages, et toute réparation résultant de cela n'est pas couverte par la garantie ou n'est pas de la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les défauts de matériaux. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur l'élimination et le recyclage :

Le symbole de la poubelle barrée sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et batteries doivent être remis aux points de collecte sélective désignés par les autorités locales après

la fin de leur durée de vie. Cela permet de recycler les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et de les traiter d'une manière qui préserve les matériaux précieux et protège la santé humaine ainsi que l'environnement.

Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire pertinente : 2014/53/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse : 3mk.global/manual.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

