



Hyper Car Power Transmitter™

Sender FM

Bedienungsanleitung

DE



Produktschema (Elemente):

1. Lichtschalter
2. Vorheriger Titel
3. Telefon/Musik-Taste
4. Nächster Titel
5. LED-Anzeige
6. Schnellladung QC3.0
7. Microfon (MIC)
8. LED-Display
9. Schnellladung PD

Produktvorstellung:

3mk Hyper Car Power Transmitter™ ist ein metallischer FM-Transmitter mit Freisprechfunktion, Musikspieler und 48W Schnellladegerät. Er ermöglicht die Übertragung von Musik und Anrufen an die Audioanlage im Auto, während gleichzeitig zwei Geräte aufgeladen werden.

Dank Bluetooth 5.3 und einem Frequenzbereich von 87,5-108,0 MHz bietet er eine stabile Verbindung und klaren Klang. Er unterstützt Schnellladung (PPS, QC 3.0, PD 3.0) und die RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine Personalisierung.

Lieferumfang:

- 3mk Hyper Car Power Transmitter™
- Bedienungsanleitung

Technische Spezifikationen:

Modellname: 3mk Hyper Car Power Transmitter™

Modellnummer: TR-48W-1A1C

Konnektivitätstechnologie: Bluetooth 5.3

Bluetooth-Frequenzbereich: 2402-2480 MHz

Maximale Bluetooth-RF-Ausgangsleistung (E.I.R.P): ≤ 3 dBm

Effektive Bluetooth-Reichweite: 10 m

FM-Frequenz: 87,5 MHz-108,0 MHz

Eingangsspannung: 12V-24V DC

Eingangsstrom: 4.2A

Ausgangsstrom:

- **USB-A:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 3.0 max 18W)
- **USB-C:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (PD 3.0 max 30W)
- **USB-A + USB-C:** max 48W

PPS: 3,3V-11V/3A

Anschlüsse: 1 x USB-A, 1 x USB-C

Maximale Funkfrequenzleistung (ERP): ≤ 50 nW (-43 dBm)

Material: Metallgehäuse aus Zinklegierung

Produkteigenschaften:

- Audioübertragung über Bluetooth, FM
- Kompatibel mit den meisten Smartphones und Tablets sowie anderen Geräten, die über USB-A/USB-C-Ports mit Strom versorgt werden
- Unterstützt QC 3.0, QC 2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A und andere Ladestandards
- Unterstützt Musikformate: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC
- Unterstützt Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Sprachübertragung, Musik, Navigation
- Überlast-, Kurzschluss-, Strom- und Temperaturschutz
- Niederspannungsalarm
- Sieben bunte LEDs
- Automatische Verbindung

Bedienungsanleitung:

1. Stecken Sie das Produkt in den Zigarettenanzünder des Autos, nachdem Sie das Fahrzeug gestartet haben. Das

Produkt schaltet sich automatisch ein, nachdem es eingesteckt wurde, und zeigt die Frequenz an.

2. Schalten Sie das Autoradio auf FM und wählen Sie einen freien FM-Kanal.

3. Passen Sie die Frequenz des Produkts an die Frequenz des Autoradios an.

4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, suchen Sie das Bluetooth-Gerät "BC76" und stellen Sie eine Verbindung her.

5. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik abspielen, navigieren oder Anrufe tätigen/empfangen.

FM-Frequenzanpassung:

1. Drücken Sie die Haupttaste und halten Sie sie, um in den FM-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Pfeiltaste, um die Frequenz zu erhöhen oder zu verringern, warten Sie 3 Sekunden, um zu bestätigen und die Frequenz automatisch zu speichern, oder drücken Sie kurz die Haupttaste, um zu bestätigen.

Lautstärkeregelung:

Ein langes Drücken der linken Pfeiltaste verringert die Lautstärke, und die rechte Pfeiltaste erhöht die Lautstärke.

Musiksteuerung:

- **Pausieren/Wiedergabe:** Klicken Sie auf die Haupttaste

- **Letzter Titel:** Klicken Sie auf die linke Pfeiltaste

- **Nächster Titel:** Klicken Sie auf die rechte Pfeiltaste

Anruf annehmen/abnehmen:

- **Anruf annehmen:** Klicken Sie auf die Haupttaste
- **Anruf trennen:** Klicken Sie auf die Haupttaste
- **Nummer wählen:** Doppelklick auf die Haupttaste
- **Anruf ablehnen:** Lang drücken auf die Haupttaste

Umgebungsbeleuchtung:

- **Monochromatische Lichtschaltung:** Klicken Sie auf die "Licht"-Taste
- **Farbwechsellichtschaltung:** Lang drücken auf die "Lampen"-Taste

Hinweise:

1. Stellen Sie die Radio-Lautstärke nicht zu hoch ein (normalerweise 18 oder niedriger), um eine Erhöhung von Rückkopplungsgeräuschen zu vermeiden.
2. Obwohl die Sendeleistung dieses Produkts relativ hoch ist, ist es besser, Frequenzen mit starkem lokalem Signal zu überspringen, um eine bessere Klangqualität zu erhalten.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Von Kindern fernhalten: Erstickungs-, Stromschlag- oder Verschluckungsgefahr kleiner Teile.
2. Kontakt mit Wasser vermeiden: Risiko eines Stromschlags, Beschädigung der Elektronik oder Kurzschluss.
3. Beschädigtes Produkt nicht verwenden. Beschädigte Teile können eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
4. Nicht hohen Temperaturen aussetzen: Risiko von Überhitzung, Explosion oder Brand.
5. Warnungen: Nicht zerlegen, von Kindern fernhalten, nicht unter extremen Temperaturen verwenden.

Garantie:

Unsachgemäße Verwendung oder falsche Platzierung dieses Produkts durch die Benutzer können die Lebensdauer verkürzen oder das Produkt beschädigen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht durch die Garantie oder der Verantwortung des Herstellers abgedeckt. Die Garantie umfasst Herstellungsfehler und Materialfehler. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling:

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Batterie, der Dokumentation oder der

Verpackung zeigt an, dass Produkte und Batterien an den vom örtlichen Behörden festgelegten Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte nach Ende ihrer Lebensdauer abgegeben werden sollten. Dadurch werden WEEE-Abfälle recycelt und auf eine Weise verarbeitet, die wertvolle Materialien schützt sowie die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewahrt.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften entspricht: 2014/53/EU, 2011/65/EU. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: 3mk.global/manual.

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.

