



incharge® Genesis Qi 2.2™

Powerbank

Manual de utilizare

RO

Prezentarea produsului

3mk incharge® Genesis Qi 2.2™ este cel mai sigur powerbank, datorită bateriei inovatoare Semi-Solid State. Încărcare rapidă: wireless Qi 2.2 25W + USB-C PD 45W. Cablu încorporat, suport rotativ de 360°, display TFT și sistemul inteligent SmartFlow OS™. Posibilitatea de a încărca 3 dispozitive simultan. 10,000 mAh într-un format compact de 221g.

Componența pachetului

- 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™
- instrucțiuni de utilizare
- ambalaj

Specificații

Denumirea modelului: 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™
Numărul modelului:
Negru: IC-10Q25-B
Alb: IC-10Q25-W
Portocalie: IC-10Q25-O
Capacitatea bateriei: 10 000 mAh / 37Wh
Capacitatea nominală: 6 000 mAh (5V/2.4A)
Intrare USB-C / Cablu: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (max. 30W)
Ieșire USB-C / Cablu: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (max. 45W)

Încărcare wireless: Qi2.2 MPP: 5W / 7.5W / 10W / MPP 25W
Eficiență de conversie: ≥60%
Dimensiuni și greutate: 106 × 68 × 19.5 mm; aprox. 221g

Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile Identificatorul producătorului bateriei (Art. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Polonia

Categoria și Identificatorul bateriei (Art. 38(6)):

Baterie portabilă de uz general

Negru: IC-10Q25-B Model celulă: 636078

Alb: IC-10Q25-W Model celulă: 636078

Portocalie: IC-10Q25-O Model celulă: 636078

Locația producției celulelor:

516000 Huizhou City, Guangdong, China

Data fabricării bateriei: 032026

Greutate: aprox. 221 g (întregul dispozitiv) Celulă unică: ~67 g

Capacitate: 10 000 mAh / 37 Wh (2x celule de 5000 mAh)

Chimie: Li-ion (oxid de litiu-nichel-cobalt-mangan - NMC)

Substanțe periculoase: Niciuna (Mercur, Cadmiu, Plumb în limitele normelor legale)

Agent stins: Apă, ceață de apă sau stingător de clasa D
Materii prime critice (>0.1% m/m): Litiu, Cobalt, Grafit natural

Descrierea componentelor dispozitivului

1. Suprafața magnetică Qi2.2: Asigură un montaj precis datorită celor 16 magneți neodimici cu o forță de 52N.
2. Display inteligent TFT: Afișează în timp real puterea de încărcare (W), nivelul bateriei (%) și temperatura celulelor.
3. Cablul USB-C integrat: Cablu întărit care servește ca maner.
4. Carcasă din aluminiu: Material de clasă aeronautică ce ajută la disiparea căldurii.
5. Suport pliabil: Permite încărcarea telefonului în poziție verticală sau orizontală.

Instrucțiuni de utilizare

Încărcare wireless Qi2 25W

- Aplicați spatele smartphone-ului pe cercul magnetic MagSafe
- Dispozitivul va începe automat încărcarea cu o putere de până la 25W (cu 70% mai repede decât încărcătoarele wireless standard).

Încărcare prin cablu (PD 45W)

- Utilizați cablul USB-C încorporat sau portul lateral pentru a încărca dispozitivele la putere maximă de 45W.
 - Datorită funcției Pass-Through, puteți încărca powerbank-ul și telefonul simultan.
- Încărcarea Powerbank-ului
- Conectați powerbank-ul la un încărcător PD de 45W. Display-ul va arăta timpul rămas până la încărcarea completă.

Securitate și tehnologie

Tehnologii de sprijin

- Tehnologia Solid-State: Celulele sunt rezistente la scurt-circuit și temperaturi extreme (de la -20°C la 60°C).
- SmartFlow OS™ este un mini-sistem de operare inteligent pentru gestionarea energiei, care recunoaște în timp real dispozitivele conectate și împarte automat puterea optim în între porturi, ajustând protocoalele, tensiunea și temperatura fără necesitatea unor setări utilizator.
- Securitate aeronautică: Dispozitivul respectă standardele de transport aerian.

Securitate

- Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale.

- Nu deschideți, nu dezamblați și nu modificați powerbank-ul – aceasta poate duce la distrugerea celulelor și riscul de incendiu.
- Nu expuneți dispozitivul la apă, umiditate, ploaie sau alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (radiatoare, aragazuri, lumina directă a soarelui).
- Nu expuneți powerbank-ul la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C în timpul utilizării și 45°C în timpul încărcării.

- Nu lăsați dispozitivul în mașină în zilele călduroase.

- Nu aruncați în foc și nu încălziți – risc de explozie.

- Nu scurtcircuitați porturile sau contactele cu obiecte metalice.

- Utilizați doar cabluri și încărcătoare certificate, conforme cu specificațiile dispozitivului.
- Dacă powerbank-ul cade, este deteriorat, se supraîncălzește, emite miros sau se umflă – opriți imediat utilizarea.

- Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării – asigurați-vă o ventilație adecvată.
- Produsul nu este o jucărie – păstrați-l departe de copii.

- Nu încărcați dispozitivele sau powerbank-ul fără supraveghere pe termen lung (de exemplu, timp de mai multe zile).

- Nu utilizați cabluri sau conectori deteriorați.

Garantie

Utilizarea necorespunzătoare sau amplasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau la deteriorarea acestuia, iar daunele rezultate nu sunt acoperite de garanție sau nu sunt responsabilitatea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și defectele materiale. Garanția producătorului este de 24 de luni.

Informații referitoare la eliminarea și reciclarea

Simbolul coșului tăiat indică faptul că produsele și bateriile ar trebui să fie predate la puncte de colectare desemnate de autoritățile locale la sfârșitul perioadei de exploatare. Astfel, deșeurile WEEE sunt reciclate și prelucrate într-un mod care protejează materialele valoroase și sănătatea umană și mediu.

Declarația de conformitate:

Prin prezenta 3mk Protection declară că produsul este conform cu legislația comunității armonizate relevantă: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

