



incharge® Genesis Qi 2.2™

Powerbanka

Návod na použitie

SK

Prezentácia produktu

3mk incharge® Genesis Qi 2.2™ je najbezpečnejšia powerbanka, vďaka inovatívnej batérii Semi-Solid State. Najrýchlejšie nabíjanie: bezdrôtové Qi 2.2 25W + USB-C PD 45W. Vstavaný kábel, stojan 360°, TFT displej a inteligentný systém SmartFlow OS™. Možnosť nabíjania 3 zariadení súčasne. 10,000 mAh v kompaktnom 221g.

Obsah balenia

- 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™
- návod na obsluhu
- obal

Špecifikácia

Názov modelu: 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™

Číslo modelu:

Čierna: IC-10Q25-B

Biela: IC-10Q25-W

Oranžová: IC-10Q25-O

Kapacita batérie: 10 000 mAh / 37Wh

Menovitá kapacita: 6 000 mAh (5V/2.4A)

Vstup USB-C / Kábel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (max. 30W)

Výstup USB-C / Kábel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (max. 45W)

Bezdrôtové nabíjanie: Qi2.2 MPP: 5W / 7.5W / 10W / MPP 25W

Účinnosť konverzie: ≥60%

Rozmery a hmotnosť: 106 × 68 × 19,5 mm; cca. 221g

Nariadenie (EÚ) 2023/1542 o batériách

Identifikátor výrobcu batérie (čl. 38(7)):

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Poľsko

Kategória a identifikátor batérie (čl. 38(6)):

Prenosná batéria všeobecného určenia

Čierna: IC-10Q25-B Model článku: 636078

Biela: IC-10Q25-W Model článku: 636078

Oranžová: IC-10Q25-O Model článku: 636078

Miesto výroby článkov:

516000 Huizhou City, Guangdong, Čína

Dátum výroby batérie: 032026

Hmotnosť: cca. 221 g (celé zariadenie) Jednotný článok: ~67 g

Kapacita: 10 000 mAh / 37 Wh (2x články 5000 mAh)

Chémia: Li-ion (nikel-kobalt-mangánová lítiová batéria - NMC)

Nebezpečné látky: Žiadne (Rtuť, Kadmium, Olovo v medziach právnych noriem)

Prostriedok hasiaci: Voda, vodná hmla alebo hasiaci prístroj triedy D

Kritické suroviny (>0,1% m/m): Lítium, Kobalt, Prírodný grafit

Popis prvkov zariadenia

1. Magnetická plocha Qi2.2: Zabezpečuje presné zarovnanie vďaka 16 neodymovým magnetom s silou 52N.
2. Inteligentný TFT displej: Zobrazuje v reálnom čase výkon nabíjania (W), úroveň batérie (%) a teplotu článkov.
3. Integrovaný kábel USB-C: Posilnený kábel slúžiaci ako rukoväť.
4. Hliníkový kryt: Materiál leteckej kvality podporujúci odvod tepla.
5. Rozkladací stojan: Umožňuje nabíjanie telefónu vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe.

Návod na použitie

Bezdrôtové nabíjanie Qi2 25W

- Priložte zadnú stranu smartfónu k magnetickému kruhu MagSafe
- Zariadenie automaticky začne nabíjať s výkonom až 25W (o 70% rýchlejšie ako štandardné bezdrôtové

nabíjačky).

Káblové nabíjanie (PD 45W)

- Použite vstavaný kábel USB-C alebo bočný port na nabíjanie zariadení plnou rýchlosťou 45W.
- Vďaka funkcii Pass-Through môžete nabíjať powerbank a telefón súčasne.

Nabíjanie powerbanku

- Pripojte powerbank k PD 45W nabíjačke. Displej zobrazí čas zostávajúci do úplného nabitia.

Bezpečnosť a technológia

Technológie podporujúce

- Technológia Solid-State: Články sú odolné proti prepätiu a extrémnym teplotám (od -20°C do 60°C).
- SmartFlow OS™ je inteligentný mini operačný systém na správu energie, ktorý v reálnom čase rozpoznáva pripojené zariadenia a automaticky optimálne rozdeľuje moc medzi porty, prispôsobujúc protokoly, napätie a teplotu bez potreby akýchkoľvek nastavení používateľa.
- Bezpečnostné letectvo: Zariadenie spĺňa normy leteckej dopravy.

Bezpečnosť

- Používajte zariadenie iba v súlade s jeho určením.

- Neotvárajte, demontujte ani nemodifikujte powerbank – hrozí poškodenie článkov a riziko požiaru.
- Ne vystavujte zariadenie pôsobeniu vody, vlhkosti, dažďu ani iným kvapalinám.
- Nezdržujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla (radiátory, sporáky, priame slnečné svetlo).

- Ne vystavujte powerbank na teploty pod 0°C ani nad 40°C počas používania a 45°C počas nabíjania.
- Nezanechávajte zariadenie v aute v horúcich dňoch.
- Nezhadzujte do ohňa a nezohrievajte – riziko výbuchu.

- Nezartnite porty ani kontakty kovovými predmetmi.
- Používajte iba certifikované káble a nabíjačky zhodné s parametrami zariadenia.
- Ak powerbank spadne, je poškodený, prehrieva sa, uvoľňuje zápach alebo opuchne – okamžite prerušte používanie.
- Neprikryte zariadenie počas prevádzky – zabezpečte primeranú ventiláciu.
- Produkt nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nezabudnite na dlhé nabíjanie zariadení alebo samotného powerbanku bez dozoru (napr. mnoho dní).
- Neužívajte poškodené káble ani konektory.

Záruka

Nesprávne používanie alebo nesprávne umiestnenie tohto produktu užívateľmi môže viesť k skráteniu životnosti alebo poškodeniu, a všetky vzniklé poškodenia nie sú kryté zárukou alebo zodpovednosťou výrobcu. Záruka pokrýva výrobné vady a vady materiálu. Záruka výrobcu je 24 mesiacov.

Informácie o likvidácii a recyklácii

Symbol prekročeného koša znamená, že produkty a batérie by mali byť odovzdané do miestnych určených zberných miest po skončení životnosti. Týmto spôsobom sa odpady WEEE recyklujú a spracovávajú spôsobom, ktorý chráni cenné materiály a zdravie ľudí a životného prostredia.

Vyhlasenie o zhode:

Týmto 3mk Protection vyhlasuje, že produkt je v súlade s príslušným komunitárnym legislatívou harmonizovanou: 2014/30/EÚ; 2011/65/EÚ; (EÚ) 2023/154. Celý text vyhlásenia o zhode je dostupný na nasledujúcej adrese (3mk.global/manual).

Návrh v Poľsku od:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.

